WYDRUK 700x594



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM

PARTER powierzchnia 624,40m2

1. Wiatrołap wyjscie główne 9.40m2
2. HALL DOLNY (2a+2b=326.35m2):
2a. Hall wyjsciowy,po kontr. 206.50m2
2b. Hall wyjsc.,przed kontr. 119.85m2
2c. Aneks rozmów z klientami 10.40m2
2d. Pomieszczenie dozoru 9.75m2
2e. Hall wyjsciowy rekr. 28.25m2
3. Powierzchnia ekspozycyjna 15.05m2 (25.30m2)
4a. Winda (policzona na piętrze)
4b. Winda (policzona na piętrze)
5. Hall, komunikacja 63.10m2
5a. Pom.socjalne 5.90m2
6. Komunikacja 124.90m2
7. Bar, zaplecze 16.00m2
7a. Magazyn baru 5.05m2

OBJAŚNIENIA

- 1Kw do 4Kw — Wypust 1-faz., 230V, 50Hz do zasilania jednostki wewnętrznej klimatyzatora
- Wypust 3-faz. 230V/400V, 50Hz
- Gniazdo pojedyńcze ogólne 1-faz. 16A/250V, IP20, p/t
- Gniazdo pojedyńcze ogólne1-faz. 16A/250V, IP44, p/t
- S1 do S3 — Gniazdo pojedyńcze, sieć strukturalna, 1-faz. 16A/250V, IP44, n/t
- Ss1 do Ss3 — Gniazdo pojedyńcze, sterow. szafkami, 1-faz. 16A/250V, IP44, n/t
- Z1 do Z3 — Gniazdo pojedyńcze, zasil. zegara, 1-faz. 16A/250V, IP44, n/t
- M1 do M3 — Gniazdo pojedyńcze, zasil. monitora, 1-faz. 16A/250V, IP44, n/t
- SE1 do SE2 — Gniazdo pojedyńcze, zasil. szafki ESOK, 1-faz. 16A/250V, IP44, n/t
- AR1 do AR5 — Gniazdo pojedyńcze, zasil. autom. rozliczeniowe 1-faz.16A/250V, IP44, n/t
- AN1 do AN4 — Gniazdo pojedyńcze, zasil. autom. na napoje 1-faz.16A/250V, IP44, n/t
- CCTV — Gniazdo (9 szt.), zasil. instalację CCTV, 1-faz.16A/250V, IP44, n/t
- ZP — Zasilacz pożarowy 230V, 50Hz
- CSP — Centrala "Sygnalizacja Alarmu Pożarowego" 230V,50Hz
  (ZP, CSP: wg projektu instalacji teletechnicznych)
- RL 37 — Rurka PCV układana w posadzce
- Zakres opracowania
- RB — Rozdzielnica zasilająca Bar (poza zakresem opracowania)
- RW — Szafka z modułem VERTEX Dali (obudowa PCV szer. 350mm, wys. 250mm, gł. 160mm)
- Ro21 Ro22 Rs21 Rs22 Ro23 — Rozdzielnice istniejące
- Ppoż. — Istniejący przycisk przeciwpożarowy zmieniający lokalizację (przewód typu JE-H(ST)H 2x2x0,8)

UWAGI

1. Instalację gniazd wtykowych 1-faz. należy wykonać przewodem typu YnDYżo 3x 2,5mm². Gniazda nie opisane inaczej montować na wys. 30 cm od poziomu posadzki.
2. Wszystkie istniejące gniazda wtykowe na ścianach, które nie ulegają demontażu podczas modernizacji obiektu, pozostają bez zmian.
3. Instalacje w Barze (pom. 7) i magazynie (7a) zostaną rozwiązane po dokonaniu aranżacji tych pomieszczeń. Niniejsze opracowanie zawiera tylko linię zasilającą.

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM: "SZYBKIE WYŁĄCZENIE"

PROJEKT: PROJEKT PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY BUDYNKU C KOMPLEKSU TERMY MALTAŃSKIE

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: mgr inż. Przemysław Paech, upr. bud. 67/PW/92

SPRAWDZAJĄCY:

RYSUNEK: INSTALACJA SIŁY i GNIAZD WTYKOWYCH 1-faz. RZUT PARTERU

SKALA: 1:100

NUMER RYSUNKU: 3

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

03-977 WARSZAWA ul.LIBIJSKA 14a atj@data.pl 226712600
arch. arch. JACEK KWIECINSKI TOMASZ KOSMA KWIECINSKI
ATJ ARCHITEKCI 15 KWIETNIA 2022

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY BUDUNKU C KOMPLEKSU TERMY MALTAŃSKIE