

Pomieszczenie	Przyłącze	Lokalizacja	Rodzaj	Funkcja przyłącza	Gniazdo	Typ sygnału	Typ gniazda	Numer gniazda	Nr linii	Długość lini
Scena	PAV.01	Podłoga proscenium	Kaseta podłogowa	Przyłącze AV	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	01.LAN.01	01.00.LAN.01	32
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	01.LAN.02	01.00.LAN.02	32
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	01.LAN.03	01.00.LAN.03	32
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	01.LAN.04	01.00.LAN.04	32
					Wejście HDMI	HDMI	HDMI	01.HD.01	Patchcord	
					Wejście HDMI	HDMI	HDMI	01.HD.02	Patchcord	
					Wejście audio	Audio	XLR-F	01.XLR.01	Patchcord	
					Wejście audio	Audio	XLR-F	01.XLR.02	Patchcord	
					Wyjście audio	Audio	XLR-M	01.XLR.03	Patchcord	
					Wyjście audio	Audio	XLR-M	01.XLR.04	Patchcord	
					Wejście audio	Audio	RCA	01.RCA.01	Patchcord	
					Wejście audio	Audio	RCA	01.RCA.02	Patchcord	
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	01.SDI.01	01.00.SDI.01	32
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	01.SDI.02	01.00.SDI.02	32
					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-F	01.DMX.01	01.08.DMX.01	30
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	01.FIB.01	01.00.FIB.01	32
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	01.FIB.02	01.00.FIB.02	32
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	01.FIB.03	01.00.FIB.03	32
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	01.FIB.04	01.00.FIB.04	32
Scena	PAV.01A	Pod podłogą proscenium	Puszka natynkowa		Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	01.LAN.05	01.00.LAN.05	32
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	01.LAN.06	01.00.LAN.06	32
Scena	PAV.02	Podłoga proscenium	Kaseta podłogowa	Przyłącze AV	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	02.LAN.01	02.00.LAN.01	30
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	02.LAN.02	02.00.LAN.02	30
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	02.LAN.03	02.00.LAN.03	30
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	02.LAN.04	02.00.LAN.04	30
					Wejście HDMI	HDMI	HDMI	02.HD.01	Patchcord	
					Wejście HDMI	HDMI	HDMI	02.HD.02	Patchcord	
					Wejście audio	Audio	XLR-F	02.XLR.01	Patchcord	
					Wejście audio	Audio	XLR-F	02.XLR.02	Patchcord	
					Wyjście audio	Audio	XLR-M	02.XLR.03	Patchcord	
					Wyjście audio	Audio	XLR-M	02.XLR.04	Patchcord	
					Wejście audio	Audio	RCA	02.RCA.01	Patchcord	
					Wejście audio	Audio	RCA	02.RCA.02	Patchcord	
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	02.SDI.01	02.00.SDI.01	30
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	02.SDI.02	02.00.SDI.02	30
					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-F	02.DMX.01	02.08.DMX.01	28
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	02.FIB.01	02.00.FIB.01	30
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	02.FIB.02	02.00.FIB.02	30
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	02.FIB.03	02.00.FIB.03	30
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	02.FIB.04	02.00.FIB.04	30
Scena	PAV.02A	Pod podłogą proscenium	Puszka natynkowa		Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	02.LAN.05	02.00.LAN.05	30
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ46	02.LAN.06	02.00.LAN.06	30
Scena	PAV.03	Podłoga proscenium	Kaseta podłogowa	Przyłącze AV	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	03.LAN.01	03.00.LAN.01	28
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	03.LAN.02	03.00.LAN.02	28
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	03.LAN.03	03.00.LAN.03	28
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	03.LAN.04	03.00.LAN.04	28
					Wejście HDMI	HDMI	HDMI	03.HD.01	Patchcord	
					Wejście HDMI	HDMI	HDMI	03.HD.02	Patchcord	
					Wejście audio	Audio	XLR-F	03.XLR.01	Patchcord	
					Wejście audio	Audio	XLR-F	03.XLR.02	Patchcord	
					Wyjście audio	Audio	XLR-M	03.XLR.03	Patchcord	
					Wyjście audio	Audio	XLR-M	03.XLR.04	Patchcord	
					Wejście audio	Audio	RCA	03.RCA.01	Patchcord	
					Wejście audio	Audio	RCA	03.RCA.02	Patchcord	

Scena	PAV.03A	Pod podłogą proscenium	Puszka natynkowa	Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	03.SDI.01	03.00.SDI.01	28	
				Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	03.SDI.02	03.00.SDI.02	28	
				Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-F	03.DMX.01	03.08.DMX.01	26	
				Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	03.FIB.01	03.00.FIB.01	28	
				Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	03.FIB.02	03.00.FIB.02	28	
				Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	03.FIB.03	03.00.FIB.03	28	
				Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	03.FIB.04	03.00.FIB.04	28	
				Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	03.LAN.05	03.00.LAN.05	28	
			Przyłącze LAN	Ethernet	RJ46	03.LAN.06	03.00.LAN.06	28		
Scena	PAV.04	Podłoga proscenium	Kaseta podłogowa	Przyłącze AV	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	04.LAN.01	04.00.LAN.01	26
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	04.LAN.02	04.00.LAN.02	26
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	04.LAN.03	04.00.LAN.03	26
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	04.LAN.04	04.00.LAN.04	26
					Wejście HDMI	HDMI	HDMI	04.HD.01	Patchcord	
					Wejście HDMI	HDMI	HDMI	04.HD.02	Patchcord	
					Wejście audio	Audio	XLR-F	04.XLR.01	Patchcord	
					Wejście audio	Audio	XLR-F	04.XLR.02	Patchcord	
					Wyjście audio	Audio	XLR-M	04.XLR.03	Patchcord	
					Wyjście audio	Audio	XLR-M	04.XLR.04	Patchcord	
					Wejście audio	Audio	RCA	04.RCA.01	Patchcord	
					Wejście audio	Audio	RCA	04.RCA.02	Patchcord	
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	04.SDI.01	04.00.SDI.01	26
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	04.SDI.02	04.00.SDI.02	26
					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-F	04.DMX.01	04.08.DMX.01	24
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	04.FIB.01	04.00.FIB.01	26
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	04.FIB.02	04.00.FIB.02	26
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	04.FIB.03	04.00.FIB.03	26
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	04.FIB.04	04.00.FIB.04	26
Scena	PAV.04A	Pod podłogą proscenium	Puszka natynkowa		Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	04.LAN.05	04.00.LAN.05	26
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ46	04.LAN.06	04.00.LAN.06	26
Scena	PAV.05	Kulisy - strona lewa	Puszka natynkowa	Przyłącze sceniczne	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	05.LAN.01	05.00.LAN.01	42
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	05.LAN.02	05.00.LAN.02	42
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	05.LAN.03	05.00.LAN.03	42
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	05.LAN.04	05.00.LAN.04	42
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	05.AES.01	05.08.AES.01	40
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	05.AES.02	05.08.AES.02	40
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	05.SDI.01	05.00.SDI.01	42
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	05.SDI.02	05.00.SDI.02	42
					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-F	05.DMX.01	05.08.DMX.01	40
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	05.FIB.01	05.00.FIB.01	42
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	05.FIB.02	05.00.FIB.02	42
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	05.FIB.03	05.00.FIB.03	42
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	05.FIB.04	05.00.FIB.04	42
Scena	PAV.06	Kulisy - strona prawa	Puszka natynkowa	Przyłącze sceniczne	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	06.LAN.01	06.00.LAN.01	21
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	06.LAN.02	06.00.LAN.02	21
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	06.LAN.03	06.00.LAN.03	21
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	06.LAN.04	06.00.LAN.04	21
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	06.AES.01	06.08.AES.01	19
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	06.AES.02	06.08.AES.02	19
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	06.SDI.01	06.00.SDI.01	21
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	06.SDI.02	06.00.SDI.02	21
					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-F	06.DMX.01	06.08.DMX.01	19
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	06.FIB.01	06.00.FIB.01	21
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	06.FIB.02	06.00.FIB.02	21
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	06.FIB.03	06.00.FIB.03	21

					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	06.FIB.04	06.00.FIB.04	21
Scena	PAV.07A	Kulisy - strona prawa	Szafa 19"	Przyłącze inspicjenta	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	07.LAN.01	07.00.LAN.01	12
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	07.LAN.02	07.00.LAN.02	12
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	07.LAN.03	07.00.LAN.03	12
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	07.LAN.04	07.00.LAN.04	12
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	07.SDI.01	07.00.SDI.02	12
Scena	PAV.07B	Kulisy - strona prawa	Puszka natynkowa	Przyłącze inspicjenta	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	07.LAN.05	07.00.LAN.05	12
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	07.LAN.06	07.00.LAN.06	12
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	07.SDI.02	07.00.SDI.01	12
Scena	PAV.09	Ściana boczna proscenium	Puszka podtynkowa	Panel dotykowy	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	09.LAN.01	09.00.LAN.01	38
Przysienie 2	PAV.08	Przysienie 2	Panel przyłączeniowy w szafie	Przyłącze szafy audio	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	08.LAN.01	08.00.LAN.01	10
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	08.LAN.02	08.00.LAN.02	10
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	08.LAN.03	08.00.LAN.03	10
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	08.LAN.04	08.00.LAN.04	10
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	08.LAN.05	08.00.LAN.05	10
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	08.LAN.06	08.00.LAN.06	10
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	08.LAN.07	08.00.LAN.07	10
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	08.LAN.08	08.00.LAN.08	10
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	08.LAN.09	08.00.LAN.09	10
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	08.LAN.10	08.00.LAN.10	10
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	08.LAN.11	08.00.LAN.11	10
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	08.LAN.12	08.00.LAN.12	10
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	08.LAN.13	08.00.LAN.13	10
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	08.LAN.14	08.00.LAN.14	10
					Antena sys. mikr. bezp.	RF	BNC	08.ANT.01	73.08.ANT.01	
					Antena sys. mikr. bezp.	RF	BNC	08.ANT.02	74.08.ANT.01	
					Mikrofon nad chórem	Audio	XLR-M	08.XLR.01	62.08.XLR.01	
					Mikrofon nad chórem	Audio	XLR-M	08.XLR.02	62.08.XLR.02	
					Mikrofon nad chórem	Audio	XLR-M	08.XLR.03	62.08.XLR.03	
					Mikrofon nad chórem	Audio	XLR-M	08.XLR.04	62.08.XLR.04	
					Mikrofon nad widownią	Audio	XLR-M	08.XLR.05	76.08.XLR.01	
					Mikrofon nad widownią	Audio	XLR-M	08.XLR.06	76.08.XLR.02	
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.01	05.08.AES.01	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.02	05.08.AES.02	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.03	06.08.AES.01	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.04	06.08.AES.02	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.05	21.08.AES.01	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.06	21.08.AES.02	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.07	21.08.AES.03	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.08	22.08.AES.01	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.09	22.08.AES.02	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.10	22.08.AES.03	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.11	31.08.AES.01	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.12	31.08.AES.02	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.13	31.08.AES.03	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.14	32.08.AES.01	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.15	32.08.AES.02	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.16	32.08.AES.03	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.17	33.08.AES.01	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.18	33.08.AES.02	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.19	33.08.AES.03	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.20	40.08.AES.01	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.21	40.08.AES.02	10
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	08.AES.22	40.08.AES.03	10
					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-M	08.DMX.11	01.08.DMX.01	

					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-M	08.DMX.12	02.08.DMX.01	
					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-M	08.DMX.13	03.08.DMX.01	
					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-M	08.DMX.14	04.08.DMX.01	
					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-M	08.DMX.01	05.08.DMX.01	
					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-M	08.DMX.02	06.08.DMX.01	
					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-M	08.DMX.03	61.08.DMX.01	
					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-M	08.DMX.04	62.08.DMX.01	
					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-M	08.DMX.05	63.08.DMX.01	
					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-M	08.DMX.06	64.08.DMX.01	
					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-M	08.DMX.07	65.08.DMX.01	
					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-M	08.DMX.08	66.08.DMX.01	
					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-M	08.DMX.09	67.08.DMX.01	
					Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-M	08.DMX.10	68.08.DMX.01	
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	08.FIB.01	08.00.FIB.01	10
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	08.FIB.02	08.00.FIB.02	10
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	08.FIB.03	08.00.FIB.03	10
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	08.FIB.04	08.00.FIB.04	10
Widownia	PAV.21	Podłoga - przód	Kaseta podłogowa	Stanowisko realizatora	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	21.LAN.01	21.00.LAN.01	31
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	21.LAN.02	21.00.LAN.02	31
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	21.LAN.03	21.00.LAN.03	31
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	21.LAN.04	21.00.LAN.04	31
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	21.LAN.05	21.00.LAN.05	31
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	21.LAN.06	21.00.LAN.06	31
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	21.LAN.07	21.00.LAN.07	31
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	21.LAN.08	21.00.LAN.08	31
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	21.LAN.09	21.00.LAN.09	31
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	21.LAN.10	21.00.LAN.10	31
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	21.AES.01	21.08.AES.01	33
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	21.AES.02	21.08.AES.02	33
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	21.AES.03	21.08.AES.03	33
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	21.SDI.01	21.00.SDI.01	31
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	21.SDI.02	21.00.SDI.02	31
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	21.FIB.01	21.00.FIB.01	31
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	21.FIB.02	21.00.FIB.02	31
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	21.FIB.03	21.00.FIB.03	31
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	21.FIB.04	21.00.FIB.04	31
Widownia	PAV.22	Podłoga - tył	Kaseta podłogowa	Stanowisko realizatora	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	22.LAN.01	22.00.LAN.01	36
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	22.LAN.02	22.00.LAN.02	36
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	22.LAN.03	22.00.LAN.03	36
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	22.LAN.04	22.00.LAN.04	36
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	22.LAN.05	22.00.LAN.05	36
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	22.LAN.06	22.00.LAN.06	36
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	22.LAN.07	22.00.LAN.07	36
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	22.LAN.08	22.00.LAN.08	36
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	22.LAN.09	22.00.LAN.09	36
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	22.LAN.10	22.00.LAN.10	36
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	22.AES.01	22.08.AES.01	38
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	22.AES.02	22.08.AES.02	38
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	22.AES.03	22.08.AES.03	38
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	22.SDI.01	22.00.SDI.01	36
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	22.SDI.02	22.00.SDI.02	36
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	22.FIB.01	22.00.FIB.01	36
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	22.FIB.02	22.00.FIB.02	36
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	22.FIB.03	22.00.FIB.03	36
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	22.FIB.04	22.00.FIB.04	36

Widownia	PAV.23	Ściana lewa - przód	Puszka podtynkowa zamykana	Przyłącze monitora	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	23.LAN.01	23.00.LAN.01	34
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	23.LAN.02	23.00.LAN.02	34
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	23.LAN.03	23.00.LAN.03	34
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	23.LAN.04	23.00.LAN.04	34
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	23.SDI.01	23.00.SDI.01	34
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	23.SDI.02	23.00.SDI.02	34
Widownia	PAV.24	Ściana prawa - przód	Puszka podtynkowa zamykana	Przyłącze monitora	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	24.LAN.01	24.00.LAN.01	26
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	24.LAN.02	24.00.LAN.02	26
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	24.LAN.03	24.00.LAN.03	26
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	24.LAN.04	24.00.LAN.04	26
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	24.SDI.01	24.00.SDI.01	26
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	24.SDI.02	24.00.SDI.02	26
Widownia	PAV.25	Ściana lewa - środek	Puszka podtynkowa zamykana	Przyłącze monitora	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	25.LAN.01	25.00.LAN.01	38
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	25.LAN.02	25.00.LAN.02	38
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	25.LAN.03	25.00.LAN.03	38
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	25.LAN.04	25.00.LAN.04	38
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	25.SDI.01	25.00.SDI.01	38
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	25.SDI.02	25.00.SDI.02	38
Widownia	PAV.26	Ściana prawa - środek	Puszka podtynkowa zamykana	Przyłącze monitora	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	26.LAN.01	26.00.LAN.01	29
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	26.LAN.02	26.00.LAN.02	29
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	26.LAN.03	26.00.LAN.03	29
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	26.LAN.04	26.00.LAN.04	29
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	26.SDI.01	26.00.SDI.01	29
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	26.SDI.02	26.00.SDI.02	29
Widownia	PAV.27	Ściana lewa - tył	Puszka podtynkowa zamykana	Przyłącze monitora	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	27.LAN.01	27.00.LAN.01	41
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	27.LAN.02	27.00.LAN.02	41
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	27.LAN.03	27.00.LAN.03	41
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	27.LAN.04	27.00.LAN.04	41
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	27.SDI.01	27.00.SDI.01	41
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	27.SDI.02	27.00.SDI.02	41
Widownia	PAV.28	Ściana prawa - tył	Puszka podtynkowa zamykana	Przyłącze monitora	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	28.LAN.01	28.00.LAN.01	33
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	28.LAN.02	28.00.LAN.02	33
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	28.LAN.03	28.00.LAN.03	33
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	28.LAN.04	28.00.LAN.04	33
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	28.SDI.01	28.00.SDI.01	33
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	28.SDI.02	28.00.SDI.02	33
Widownia	PAV.29	Ściana lewa, przód	Puszka podtynkowa	Przyłącze kamery PTZ	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	29.LAN.01	29.00.LAN.01	39
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	29.LAN.02	29.00.LAN.02	39
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	29.SDI.01	29.00.SDI.01	39
Widownia	PAV.30	Ściana prawa, przód	Puszka podtynkowa	Przyłącze kamery PTZ	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	30.LAN.01	30.00.LAN.01	31
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	30.LAN.02	30.00.LAN.02	31
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	30.SDI.01	30.00.SDI.01	31
Balkon	PAV.31	Ściana balkonu, środek	Puszka natynkowa zamykana	Stanowisko realizatora	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	31.LAN.01	31.00.LAN.01	65
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	31.LAN.02	31.00.LAN.02	65
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	31.LAN.03	31.00.LAN.03	65
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	31.LAN.04	31.00.LAN.04	65
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	31.LAN.05	31.00.LAN.05	65
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	31.LAN.06	31.00.LAN.06	65
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	31.LAN.07	31.00.LAN.07	65
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	31.LAN.08	31.00.LAN.08	65
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	31.LAN.09	31.00.LAN.09	65
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	31.LAN.10	31.00.LAN.10	65
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	31.AES.01	31.08.AES.01	63
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	31.AES.02	31.08.AES.02	63

					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	31.AES.03	31.08.AES.03	63
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	31.SDI.01	31.00.SDI.01	65
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	31.SDI.02	31.00.SDI.02	65
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	31.FIB.01	31.00.FIB.01	65
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	31.FIB.02	31.00.FIB.02	65
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	31.FIB.03	31.00.FIB.03	65
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	31.FIB.04	31.00.FIB.04	65
Reżyserka	PAV.32	Ściana	Puszka natynkowa	Stanowisko realizatora	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.01	32.00.LAN.01	61
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.02	32.00.LAN.02	61
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.03	32.00.LAN.03	61
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.04	32.00.LAN.04	61
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.05	32.00.LAN.05	61
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.06	32.00.LAN.06	61
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.07	32.00.LAN.07	61
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.08	32.00.LAN.08	61
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.09	32.00.LAN.09	61
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.10	32.00.LAN.10	61
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	32.AES.01	32.08.AES.01	59
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	32.AES.02	32.08.AES.02	59
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	32.AES.03	32.08.AES.03	59
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	32.SDI.01	32.00.SDI.01	61
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	32.SDI.02	32.00.SDI.02	61
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	32.FIB.01	32.00.FIB.01	61
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	32.FIB.02	32.00.FIB.02	61
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	32.FIB.03	32.00.FIB.03	61
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	32.FIB.04	32.00.FIB.04	61
Tłumacze	PAV.33	Ściana	Puszka natynkowa	Pomieszczenie tłumaczy	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	33.LAN.01	33.00.LAN.01	60
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	33.LAN.02	33.00.LAN.02	60
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	33.LAN.03	33.00.LAN.03	60
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	33.LAN.04	33.00.LAN.04	60
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	33.LAN.05	33.00.LAN.05	60
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	33.LAN.06	33.00.LAN.06	60
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	33.LAN.07	33.00.LAN.07	60
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	33.LAN.08	33.00.LAN.08	60
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	33.LAN.09	33.00.LAN.09	60
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	33.LAN.10	33.00.LAN.10	60
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	33.AES.01	33.08.AES.01	58
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	33.AES.02	33.08.AES.02	58
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	33.AES.03	33.08.AES.03	58
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	33.SDI.01	33.00.SDI.01	60
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	33.SDI.02	33.00.SDI.02	60
					Promiennik podczerwieni	IR	BNC	33.IR.01	33.71.IR.01	48
					Promiennik podczerwieni	IR	BNC	33.IR.02	33.72.IR.01	48
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	33.FIB.01	33.00.FIB.01	60
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	33.FIB.02	33.00.FIB.02	60
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	33.FIB.03	33.00.FIB.03	60
					Przyłącze światłowodowe	Światłowód SM	LC	33.FIB.04	33.00.FIB.04	60
Balkon	PAV.34	Ściana	Puszka podtynkowa	Przyłącze projektora	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	34.LAN.01	34.00.LAN.01	65
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	34.LAN.02	34.00.LAN.02	65
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	34.LAN.03	34.00.LAN.03	65
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	34.LAN.04	34.00.LAN.04	65
Balkon	PAV.35	Ściana	Puszka podtynkowa	Przyłącze kamery PTZ	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	35.LAN.01	35.00.LAN.01	65
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	35.LAN.02	35.00.LAN.02	55
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	35.SDI.01	35.00.SDI.01	65
Foyer	PAV.40	Ściana	Puszka natynkowa	Stanowisko realizatora	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.01	32.00.LAN.01	38

					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.02	32.00.LAN.02	38
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.03	32.00.LAN.03	38
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.04	32.00.LAN.04	38
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.05	32.00.LAN.05	38
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.06	32.00.LAN.06	38
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.07	32.00.LAN.07	38
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.08	32.00.LAN.08	38
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.09	32.00.LAN.09	38
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	32.LAN.10	32.00.LAN.10	38
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	32.AES.01	32.08.AES.01	40
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	32.AES.02	32.08.AES.02	40
					Przyłącze AES50	AES50	RJ45	32.AES.03	32.08.AES.03	40
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	32.SDI.01	32.00.SDI.01	38
					Przyłącze SDI	6G-SDI	BNC	32.SDI.02	32.00.SDI.02	38
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	32.FIB.01	32.00.FIB.01	38
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	32.FIB.02	32.00.FIB.02	38
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	32.FIB.03	32.00.FIB.03	38
					Przyłącze światłowodowe	Światłowod SM	LC	32.FIB.04	32.00.FIB.04	38
Hol	PAV.41	Ściana, strona lewa	Puszka podtynkowa	Przyłącze monitora	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	41.LAN.01	41.00.LAN.01	49
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	41.LAN.02	41.00.LAN.02	49
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	41.LAN.03	41.00.LAN.03	49
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	41.LAN.04	41.00.LAN.04	49
Hol	PAV.42	Ściana, środek	Puszka podtynkowa	Przyłącze monitora	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	42.LAN.01	42.00.LAN.01	42
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	42.LAN.02	42.00.LAN.02	42
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	42.LAN.03	42.00.LAN.03	42
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	42.LAN.04	42.00.LAN.04	42
Hol	PAV.43	Ściana, strona prawa	Puszka podtynkowa	Przyłącze monitora	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	43.LAN.01	43.00.LAN.01	41
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	43.LAN.02	43.00.LAN.02	41
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	43.LAN.03	43.00.LAN.03	41
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	43.LAN.04	43.00.LAN.04	41
Hol	PAV.44	Ściana, piętro	Puszka podtynkowa	Przyłącze monitora	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	44.LAN.01	44.00.LAN.01	69
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	44.LAN.02	44.00.LAN.02	69
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	44.LAN.03	44.00.LAN.03	69
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	44.LAN.04	44.00.LAN.04	69
Garderoba damska	PAV.51	Ściana	Puszka podtynkowa	Przyłącze monitora	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	51.LAN.01	51.00.LAN.01	19
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	51.LAN.02	51.00.LAN.02	19
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	51.LAN.03	51.00.LAN.03	19
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	51.LAN.04	51.00.LAN.04	19
Garderoba damska	PAV.51A	Ściana	Puszka podtynkowa	Regulator głośności	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	51.LAN.05	51.00.LAN.05	20
Garderoba męska	PAV.52	Ściana	Puszka podtynkowa	Przyłącze monitora	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	52.LAN.01	52.00.LAN.01	20
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	52.LAN.02	52.00.LAN.02	20
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	52.LAN.03	52.00.LAN.03	20
					Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	52.LAN.04	52.00.LAN.04	20
Garderoba męska	PAV.52A	Ściana	Puszka podtynkowa	Regulator głośności	Przyłącze LAN	Ethernet	RJ45	52.LAN.05	52.00.LAN.05	21
Scena	PAV.61	Sztankiet A	Wypust	Przyłącze DMX	Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-F	61.DMX.01	61.08.DMX.01	35
Scena	PAV.62	Sztankiet B	Wypust	Przyłącze DMX	Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-F	62.DMX.01	62.08.DMX.01	22
			Wypust	Przyłącze mikrofonowe	Mikrofon nad chórem	Audio	XLR-F	62.XLR.01	62.08.XLR.01	22
			Wypust	Przyłącze mikrofonowe	Mikrofon nad chórem	Audio	XLR-F	62.XLR.02	62.08.XLR.02	22
			Wypust	Przyłącze mikrofonowe	Mikrofon nad chórem	Audio	XLR-F	62.XLR.03	62.08.XLR.03	22
			Wypust	Przyłącze mikrofonowe	Mikrofon nad chórem	Audio	XLR-F	62.XLR.04	62.08.XLR.04	22
Scena	PAV.63	Sztankiet C	Wypust	Przyłącze DMX	Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-F	63.DMX.01	63.08.DMX.01	22
Widownia	PAV.64	Sztankiet D	Wypust	Przyłącze DMX	Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-F	64.DMX.01	64.08.DMX.01	56
Widownia	PAV.65	Słupek E	Puszka podtynkowa	Przyłącze DMX	Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-F	65.DMX.01	65.08.DMX.01	60
Widownia	PAV.66	Słupek F	Puszka podtynkowa	Przyłącze DMX	Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-F	66.DMX.01	66.08.DMX.01	52

Widownia	PAV.67	Słupek G	Puszka podtynkowa	Przyłącze DMX	Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-F	67.DMX.01	67.08.DMX.01	66
Widownia	PAV.68	Słupek H	Puszka podtynkowa	Przyłącze DMX	Przyłącze DMX	DMX	XLR5P-F	68.DMX.01	68.08.DMX.01	58
Widownia	PAV.71	Ściana nad sceną	Puszka podtynkowa	Przyłącze promiennika	Przyłącze promiennika IR	IR	BNC	71.IR.01	71.33.IR.01	
Widownia	PAV.72	Ściana nad sceną	Puszka podtynkowa	Przyłącze promiennika	Przyłącze promiennika IR	IR	BNC	72.IR.01	72.33.IR.01	
Scena	PAV.73	Ściana nad sceną	Puszka podtynkowa	Przyłącze anteny	Antena sys. mikr. bezp.	RF	BNC	73.ANT.01	73.08.ANT.01	44
Scena	PAV.74	Ściana nad sceną	Puszka podtynkowa	Przyłącze anteny	Antena sys. mikr. bezp.	RF	BNC	74.ANT.01	74.08.ANT.01	35
Scena	PAV.75	Ściana nad sceną	Puszka podtynkowa	Przyłącze bramki interkomu	Przyłącze LAN	LAN	RJ45	75.LAN.01	75.00.LAN.01	42
	PAV.75		Puszka podtynkowa	Przyłącze mikrofonowe	Mikrofon nad widownią	Audio	XLR-F	75.XLR.01	75.08.XLR.01	40
	PAV.75		Puszka podtynkowa	Przyłącze mikrofonowe	Mikrofon nad widownią	Audio	XLR-F	75.XLR.02	75.08.XLR.02	40
	PAV.75		Puszka podtynkowa	Przyłącze AP WiFi	Punkt dostępowy WiFi	LAN	RJ-45	75.LAN.02	75.00.LAN.02	42
Widownia	PAV.76	Ściana balkonu, środek	Puszka podtynkowa	Przyłącze AP WiFi	Punkt dostępowy WiFi	LAN	RJ-45	76.LAN.01	76.00.LAN.01	64
Foyer	PAV.77	Ściana	Puszka podtynkowa	Przyłącze AP WiFi	Punkt dostępowy WiFi	LAN	RJ-45	77.LAN.01	77.00.LAN.01	66
Widownia	PG.S1	Ściana widowni	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.S1	00.S1-7.SPK.01	37
Widownia	PG.S2	Ściana widowni	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.S2	00.S2-8.SPK.01	26
Widownia	PG.S3	Ściana widowni	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.S3	00.S1-7.SPK.01	10
Widownia	PG.S4	Ściana widowni	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.S4	00.S2-8.SPK.01	10
Widownia	PG.S5	Ściana widowni	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.S5	00.S1-7.SPK.01	10
Widownia	PG.S6	Ściana widowni	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.S6	00.S2-8.SPK.01	10
Widownia	PG.B1	Ściana widowni	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.B1	00.B1-2.SPK.01	49
Widownia	PG.B2	Ściana widowni	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.B2	00.B1-2.SPK.01	9
Widownia	PG.B3	Ściana widowni	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.B3	00.B3-4.SPK.01	40
Widownia	PG.B4	Ściana widowni	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.B4	00.B3-4.SPK.01	9
Balkon	PG.B11	Ściana balkonu	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.B11	00.B11.SPK.01	71
Balkon	PG.B12	Ściana balkonu	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.B12	00.B12.SPK.01	74
Foyer	PG.F1	Ściana	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.F1	00.F1-3.SPK.01	50
Foyer	PG.F2	Ściana	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.F2	00.F2-4.SPK.01	10
Foyer	PG.F3	Ściana	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.F3	00.F1-3.SPK.01	40
Foyer	PG.F4	Ściana	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.F4	00.F2-4.SPK.01	10
Foyer, piętro	PG.F11	Ściana	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.F11	00.F11.SPK.01	70
Foyer, piętro	PG.F12	Ściana	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.F12	00.F12.SPK.01	68
Poczekalnia	PG.P1	Ściana	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.P1	00.P1.SPK.01	50
Poczekalnia	PG.P2	Ściana	Puszka podtynkowa, wypust	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust	SPK.P2	00.P2.SPK.01	50
Widownia	PG.FOH.L	Ściana nad sceną	Puszka podtynkowa	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Głośnikowe	SPK.FOH.L	00.FOHL.SPK.01	46
Widownia	PG.FOH.R	Ściana nad sceną	Puszka podtynkowa	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Głośnikowe	SPK.FOH.R	00.FOHR.SPK.01	37
Widownia	PG.FOH.C	Ściana nad sceną	Puszka podtynkowa	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Głośnikowe	SPK.FOH.C	00.FOHC.SPK.01	42
Widownia	PG.SUB.L	Ściana nad sceną	Puszka podtynkowa	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Głośnikowe	SPK.SUB.L	00.SUBL.SPK.01	46
Widownia	PG.SUB.R	Ściana nad sceną	Puszka podtynkowa	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Głośnikowe	SPK.SUB.R	00.SUBR.SPK.01	37
Scena	PG.SF1	Ściana boczna sceny	Puszka natynkowa	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze audio	Audio	XLR-M	SF1.XLR.01	00.SF1.XLR.01	40
Scena	PG.SF2	Ściana boczna sceny	Puszka natynkowa	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze audio	Audio	XLR-M	SF2.XLR.01	00.SF2.XLR.01	25
Scena	PG.SF3	Ściana boczna sceny	Puszka natynkowa	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze audio	Audio	XLR-M	SF3.XLR.01	00.SF3.XLR.01	44
Scena	PG.SF4	Ściana boczna sceny	Puszka natynkowa	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze audio	Audio	XLR-M	SF4.XLR.01	00.SF4.XLR.01	21
Widownia	PS.W1	Ściana - wejście	Puszka podtynkowa	Klawiatura sterująca	Przyłącze sterowania	Sterowanie	Wypust	W1.CTR.01	00.W1.CTR.01	52
Widownia	PS.W2	Ściana - wejście	Puszka podtynkowa	Klawiatura sterująca	Przyłącze sterowania	Sterowanie	Wypust	W2.CTR.01	00.W2.CTR.01	12
Widownia	PS.W3	Ściana - wejście	Puszka podtynkowa	Klawiatura sterująca	Przyłącze sterowania	Sterowanie	Wypust	W3.CTR.01	00.W3.CTR.01	37
Balkon	PS.W11	Ściana - wejście	Puszka podtynkowa	Klawiatura sterująca	Przyłącze sterowania	Sterowanie	Wypust	W11.CTR.01	00.W11.CTR.01	68
Garderoba damska		Ściana	Puszka podtynkowa	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust		00.S1.SPK.01	19
Garderoba męska		Ściana	Puszka podtynkowa	Przyłącze głośnikowe	Przyłącze głośnikowe	Głośnikowy	Wypust		00.S2.SPK.01	20