

Nr	Moc zainstalowana [kW]	Nazwa
18	–	Rezerwa
19	–	Rezerwa
20	–	Rezerwa
21	–	Rezerwa
22	–	Rezerwa
23	–	Rezerwa
24	–	Rezerwa
25	–	Rezerwa
26	–	Rezerwa
27	–	Rezerwa
28	–	Rezerwa
29	–	Lampki kontrolne
30	–	Ochronnik

Nr	Moc zainstalowana [kW]	Nazwa
1	3.00	Gniazda
2	3.00	Gniazda
3	3.00	Gniazda
4	3.00	Gniazda
5	3.00	Suszarka
6	3.00	Suszarka
7	3,00	Gniazda dedykowane
8	3,00	Gniazda dedykowane
9	0.88	Oświetlenie
10	0.70	Oświetlenie
11	0.55	Oświetlenie
12	0.10	Wentylator łazienkowy
13	0.10	Wentylator łazienkowy
14	0.10	Wentylator łazienkowy
15	0.10	Wentylator łazienkowy
16	3.00	CNW2
17	0.20	Zasilacz p.poż.

Obwody należy dzielić na poszczególne fazy tak, aby obciążenie każdej z faz było takie samo, lub różniło się nie więcej niż 5%

Wytrzymałość zwarciowa aparatury:
Wyłączniki nadprądowe 10kA wd. EN/IEC 60898-1
Wyłączniki różnicowo-nadprądowe 10kA wd.EN/IEC 61009-2-1.
Rozdzielnice oraz aparaty muszą pochodzić od jednego producenta w celu łatwości serwisowania i wynikających z tego kosztów.

Wszystkie urządzenia technologiczne do mocy P<300W należy zasilić z najbliższych obwodów gniazdowych. O nocach wieszych należy zasilić poprzez osobny obwód. Rodzaj zabezpieczenia do uzgodnienia z projektanten

Każdy aparat należy wyposażyć w styk kontrolny, monitorujący stan aparatu. Styk kontrolny, dedykowanym przewoden, podłączyć do listwy monitorującej stan aparatów. Listwe monitorującą podłączyć do szafy RACK. Każdy aparat wyposażyć w czton wykrywania zwarć łukowych

Oznaczenie B-16-30-A oznacza, wyłącznik nadprądowy o prądzie znamionowym 16A i charakterystyce wyłączania B, oraz wyłącznik różnicowo-prądowym o prądzie różnicowym 30mA i charakterystyce A
Obudowy rozdzielnic wyposażyć w panel operatorski

Legenda: Wyłącznik nadprądowy + wyłącznik różnicowo prądowy (2 aparaty)
Nie dopuszcza się montowania wyłączników kompaktowych (1 aparat) dla charakterystyki członu różnicowo-prądowego typu B. Dopuszcza się zastsowanie aparatów kompaktowych dla charakterystyki członu różnicowo - prądowego typu A lub AC.
Lokalizacje elementu światłoczułego ustalić z Inspektorem Nadzoru na etapie budowy. Element światłoczuły połączyć do zegara dedykowanym przewodem.

UWAGA:
- prawa autorskie do tego rysunku należą do architektonicznego biura projektowego MICRONETART SPÓŁKA Z O.O. i bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
MICRONET ART
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33

INWESTOR: GMINA MIEJSKA TCZEW, Pl. J.Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew,

NAZWA ZADANIA: Rozbudowa budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie *w ramach zadania:* Dobudowa segmentu budynku Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Tczewie wraz z zagospodarowaniem terenu

Kategoria obiektu budowlanego: IX

ADRES: działka nr ewid.:349/2, 344/8 jednostka ewidencyjna: 221401_1 Tczew-M obręb ewidencyjny: 0006
Miasto TCZEW ul. Gdańska 2, 83-110 Tczew,

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	inż. J. JAGAS	ELEKTR.	134/71,432/87/WŁ,342/88/WŁ	
Opracowania:	mgr inż. R. NAWROT	tel. +48 515 199 725		
Sprawdzający:	mgr inż. J. FRYDRYSIAK	ELEKTR.	617/84/WŁ	

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY R2

NR RYS. E/8

BRANŻA:	FAZA:	SKALA:	DATA:
ELEKTRYCZNA	PT	–	XII 2020