Kable energetyczne ułożone w relacji :
2. Złącze ZK 93418 - złącze ZK 28163
kabel typu YAKY 4 x 240

Kable energetyczne ułożone w relacji :
1. Stacja T343 - złącza ZK 93418
kabel typu YAKY 4 x 240
2. Złącze ZK 93418 - złącze ZK 28163
kabel typu YAKY 4 x 240
3. Złącze ZK 93417 - złącze ZK 94205
kabel typu YAKY 4 x 240

Rejon kolizji istniejących kabli energetycznych z projektowanymi pracami przy termomodernizacji budynku Domu opieki Społęcznej segment B

Złącza kablowe nr ZK93418 oraz ZK93417 - usytuowane przy budynki segment B



Kable energetyczne ułożone w relacji :
Stacja T343 - złącza ZK 93418 kabel typu YAKY 4 x 240
Złącze ZK 93417 - złącze ZK 94205 kabel typu YAKY 4 x 240

UWAGI
1.Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem kabli na czas robót ziemnych oraz w trakcie wykonywania zabezpieczenia kabli należy wykonać zgodnie z pismem TAURON DYSTRYBUCJA znk TDO11/NBY/LWL/T/668/167750/2014 z grudnia 2014
[Pismo zostało dołączone do projektu jako załącznik]
2. W kosztorysach ujęto koszt wykonania zabezpieczeń oraz koszt wyłączeń i nadzorów
3. Poniżej szczegóły wykonania prac zgodnie z załącznikiem :

Podajemy warunki ich zabezpieczenia:

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu.
2. Usunięcie kolizji kabla energetycznego określone zgodnie z ust. 1 należy dokonać w terminie do 22.12.2016r.
3. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
   a) Dla kabli nN kV rury AROT o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
   b) Dla kabli SN rury AROT minimum 160mm koloru czerwonego.
4. Lista kolidujących kabli: (wpisać typy, przekroje i relacje kabli)
   Kable nN:
   - relacja T343 – ZK 93418 typu YAKY 4x240mm^2
   - relacja ZK 93418 – ZK 28163 typu YAKY 4x240mm^2
   - relacja ZK 93417 – ZK 94205 typu YAKY 4x240mm^2
5. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
6. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA A3 AGNIESZKA ROMANOWSKA - TARCZYŃSKA

TEMAT PROJEKTU	PBW.TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PRZYJAŹŃ ODTWORZENIE INSTALACJI ODGROMOWEJ	PROJEKTOWAŁ	inż. Piotr Czelny Upraw bud 552/79
ADRES	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ-PRZYJAŹŃ TARNOWSKIE GÓRY,UL.WŁOSKA 24		
TEMAT RYSUNKU	Lokalizacja i szczegóły usunięcia kolizji z siecią energetyczna w rejonie segmentu B	SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Skur Upraw bud 3126/80
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH TARNOWSKIE GÓRY UL.KARŁUSZOWIEC 5		
FAZA/BRANŻA PBW / EL	DATA Sierpień 2014 SKALA —	NR.RYS.	E1-06