YDY5x10mm2 dł 30m

RE2
a.Wymienić istniejącą rozdzielnię na 3x12 n/t
b.Zamontować wyłącznik różnicowo-prądowy
c.Podłączyć istniejące klimatyzatory
d.Podłączyć odpowiednie zabezpieczenie nowych klimatyzatorów nr 9,10,11,12,13,14
e. Rozdzielnię wyposażyć w niezbędny osprzęt do jej uruchomienia i eksploatacji

RE1
a.Wymienić istniejącą rozdzielnię na 3x12 n/t
b.Zamontować wyłącznik różnicowo-prądowy
c.Podłączyć istniejące klimatyzatory
d.Podłączyć odpowiednie zabezpieczenie nowych klimatyzatorów nr 1,2,3,4,5,6,7,8,15
e. Rozdzielnię wyposażyć w niezbędny osprzęt do jej uruchomienia i eksploatacji

YDY5x10mm2 dł 25m

C63A 3P

a.Zamontować wyłącznik nadprądowy w rozdzielni głównej

ROZDZIELNIA GŁÓWNA PARTER

a. Pion wykonać w listwie elektroinstalacyjnej 96x60mm
b. przebicia przez stropy i ściany wykonać rurą peschla fi 50mm
c. Pion przebiega przez 2 kondygnacje na klatce schodowej
d. Nad sufitem podwieszanym na 2 piętrze do prowadzenia kabli wykorzystać istniejące koryto kablowe
e. Po uruchomieniu instalacji wykonać wszystkie niezbędne pomiary elektryczne
f. Pracownicy wykonujący roboty elektryczne powinii posiadać uprawnienia SEP do 1kV