

TB0
TN-S

Pi = 14 kW
kj = 0,7
Ps =9,8 kW
Is = 15,8 A



NR OBWODU	TB0/1	TB0/2	TB0/3	TB0/4	TB0/5	TB0/6	TB0/7	TB0/8	TB0/9	TB0/10	TB0/11	TB0/12	TB0/13	TB0/14	TB0/15	TB0/16	TB0/17	TB0/18	TB0/18
POMIESZCZENIE	-			-															
TYP ODBIORU	Zasilanie z RG/4	Ochrona przepięciowa	Kontrola napięcia	Gniazda ogólne B0/8,B0/2	Gniazda ogólne B0/9	Gniazda ogólne B0/5,B0/6 B0/7	Gniazda ogólne B0/3,B0/4	Gniazda ogólne B0/12,B0/13	Gniazda ogólne B0/14	Gniazda DATA B0/8,B0/2	Gniazda DATA B0/4,B0/9	Gniazda DATA B0/14	Oświetlenie ogólne B0/8,B0/2 B0/1	Oświetlenie ogólne B0/9	Oświetlenie ogólne B0/6,B0/7, K1	Oświetlenie ogólne B0/10, B0/14	Oświetlenie ogólne B0/11	Oświetlenie ogólne B0/12,B0/13	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
Pi [kW]	14			2	2	2	2	2	2	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,4
PRZEWÓD	YKY‡o 5x10 mm²	YgY 1x5x25mm²		YDYp‡o 3x2,5 mm²	YDYp‡o 3x2,5 mm²	YDYp‡o 3x2,5 mm²	YDYp‡o 3x2,5 mm²	YDYp‡o 3x2,5 mm²	YDYp‡o 3x2,5 mm²	YDYp‡o 3x2,5 mm²	YDYp‡o 3x2,5 mm²	YDYp‡o 3x1,5 mm²	YDYp‡o 3x1,5 mm²	YDYp‡o 3x1,5 mm²	YDYp‡o 3x1,5 mm²	YDYp‡o 3x1,5 mm²	YDYp‡o 3x1,5 mm²	YDYp‡o 3x1,5 mm²	YDYp‡o 3x1,5 mm²

Zestawienie danych z projektu
Opis
Blok rozdzielczy In=80A 4P 21kA1x16/8x10, KJ01B
Lampka sygnalizacyjna potrójna, czerwona 230V AC, SVN127
Modułowy rozłącznik izolacyjny, 3P 100A, SBN390
SPD Ogranicznik przepięć T3 4P sieć TN-S In=3kA Up<1,25kV, SPN403N
Univers Rozdzielnica wiszące IP55/II 550x500x275, FR32S
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 10A, MBN110E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 10A, MBN110E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 10A, MBN110E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 10A, MBN110E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 10A, MBN110E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 10A, MBN110E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 16A, MBN116E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 16A, MBN116E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 16A, MBN116E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 16A, MBN116E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 16A, MBN116E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 16A, MBN116E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 16A, MBN116E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 16A, MBN116E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 16A, MBN116E
Wyłącznik nadprądowy 6kA 1P B 16A, MBN116E
Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA Typ AC, CDC440J
Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA Typ AC, CDC440J
Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA Typ AC, CDC440J
Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA Typ AC, CDC440J
Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/30mA Typ AC, CDC440J

GRAF PRACOWNIA Architektoniczno-Graficzna

OPRACOWANIE PROJEKTU:
GRAF Pracownia Architektoniczno – Graficzna
ul.Czysta 14 15-463 Białystok

E-7

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU GARAŻOWO-MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO- BIUROWĄ NA POTRZEBY WIELOBRANŻOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SZCZUCZYNIE NA CZ. DZ. NR EWID. 340

DATA: 28.09.2018r.

ADRES: dz. nr ew. 340, ul. Kolneńska, Szczuczyn, obręb Szczuczyn

SKALA: ----

NAZWA RYSUNKU: ROZDZIELNICA BIUROWA TB0

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Robert Łapiński	NR UPRAWNIEŃ: PDL/0060/PODE/08		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marek Karolczak	NR UPRAWNIEŃ: PDL/0059/PODE/08		
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Adam Klimaszewski	----------		NR STR.