





Legenda do rysunków

-  instalacje elektryczne oświetlenia administracyjnego
-  w/z
-  instalacja domofonowa
-  instalacja połączeń wyrównawczych

Oprawy oświetleniowe:

- A Oprawa ośw. plafoniera z czujnikiem PIR do żarówek energooszczędnych
- C Oprawa ośw. zewnętrznego z czujnikiem PIR do żarówek do 60W (IP44)
- NP Oprawa oświetleniowa j.w. lecz z numerem posesji.
- OPKz Oprawa szczelna do żarówek typ OPKz 60, do oświetlenia piwnic i strychu

Uwagi:

1. Instalacje elektryczne wykonać:
 - w piwnicach oraz na strychu przewodami (YDYżo1,5) na uchwytych na tynku, z osprzętem bakelitowym szczelnym n/t, n/dr dodatkowo w rurkach RL18,
 - na kl. schodowych przewody YDYp żo 3x1,5 w/t z osprzętem wtynkowym
2. Istniejące tablice elektryczne na klatce schodowej przewidziane do demontażu
3. Istniejące instalacje administracyjne oświetlenia, oraz w/z do demontażu w miejscach dostępnych, w pozostałych trwale odłączone.
4. Do zainstalowania tablica mieszkaniowa TM-1 w mieszkaniach 2-4 są nowe. Mieszkania nr 2 i 4- instalacje elektryczne po wymianie.
5. Wykonać instalację domofonową cyfrową w rurkach pod tynkiem.
6. W piwnicach wykonać połączenia wyrównawcze, w podwórzu uziom pionowy Galmar PO2x6.
7. **Przed wykonaniem uziomu pionowego wykonać wykopy próbne, aby uniknąć kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.**