

PM1122R

Panel zdalnego sterowania do przedwzmacniacza PM1122

APart




DANE TECHNICZNE

- Regulacja poziomu sygnału liniowego i mikrofonowego: obsługiwany zakres od 0 do 10 V
- Przełącznik źródeł dźwięku: zasilany prądem stałym
- Zasilanie: poprzez przewód RJ-45 / CAT5 z przedwzmacniacza **PM1122**
- Wymiary: 80 x 115 mm (głębokość 40 mm za panelem)
- Waga: 165 g netto; 220 g w opakowaniu do transportu
- Śruby montażowe dostarczane w komplecie
- Opcjonalne obudowy do montażu w ścianie i na ścianie: z serii Btcino 503


Obudowa do montażu w ścianie:

- Nr ref.: **BBi1**
- Wymiary: 80 x 115 mm (głębokość 40 mm za panelem)



Obudowa do montażu na ścianie:

- Nr ref.: **BB1**
- Wymiary: 80 x 114 x 48 mm



APart Audio **PM1122R** to panel zdalnego sterowania do wielofunkcyjnego przedwzmacniacza **PM1122**.

Panel umożliwia regulację poziomu sygnału liniowego, regulację poziomu sygnału mikrofonowego oraz przełączanie źródeł sygnału liniowego.

Panel zdalnego sterowania **PM1122R** podłącza się do przedwzmacniacza **PM1122** za pośrednictwem standardowego przewodu CAT5, zgodnie ze specyfikacją T-568B. Maksymalna długość przewodu wynosi do 300 m, zależnie od warunków. Można zastosować po jednym panelu **PM1122R** na każdą strefę nagłośnieniową.