



Zestawienie podstawowych materiałów tablicy rozdzielczej

Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość
Niezgrupowane			
1	Licznik energii elektrycznej, 3P, 100/5A	szt.	1.00
2	Rozłącznik izolacyjny modułowy FR 303, 63A, 3P, 3kA	szt.	1.00
3	Wyłącznik mocy DPX 125, 100A, 300mA, 3P, 16kA	szt.	1.00
4	Wyłącznik nadprądowy S 301, 10A B, 1P, 6kA	szt.	9.00
5	Wyłącznik nadprądowy S 301, 16A B, 1P, 6kA	szt.	14.00
6	Wyłącznik nadprądowy S 303, 20A C, 3P, 6kA	szt.	1.00
7	Wyłącznik nadprądowy S 303, 25A C, 3P, 6kA	szt.	1.00
8	Wyłącznik nadprądowy S 303, 50A C, 3P, 6kA	szt.	1.00
9	Wyłącznik różnicowoprądowy P 304, 25A, 30mA AC, 4P, 10kA	szt.	7.00
10	Wyłącznik różnicowoprądowy P 304, 40A, 30mA AC, 4P, 10kA	szt.	3.00
11	Wyzwalacz wzrostowy 230V AC - Wyłącznik mocy DPX 125	szt.	1.00

Uwaga:

1. Wykonać obowiązujące połączenia wyrównawcze.
2. Oświetlenie przewodem YDYp 3x1,5mm²/750V p/t
3. Gniazda 1F przewodem YDYp 3x2,5mm²/750V p/t
4. Obwód 3Faz. garaż, syrena i palniny YDY 5x4mm² p/t
5. Osprzęt hermet. w pom. piwnicy, kuchni, WC itp.
6. Oprawy wg. wyboru inwestora zgodnie z opisem
7. Wyłączniki rozmieścić wg wskazań inwestora
8. rozdzielnia TR1 - rozdzielnia główna
9. włącz z istn. stojaka dachowego do TR1 - YKY 5x16mm²
10. Wykonać uziom TR1 budynku = min. 30 ohm



OBIEKT: Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. nr dz.262, obręb ewid.0003 Bąkowo, jedn. teryt. Wyrzysk 301908_5			
INWESTOR: Gmina Wyrzysk ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk		Temat: Instalacje elektryczne Schemat Rozdzielni Głównej TR1	
PROJEKTANT: tech. elektryk Jacek Wawrzyniak upr. N.N. 8345/508/82			
NAZWA BIURA: J & A RATAJCZAK Jacek Ratajczak Szamocin, ul.19-go Stycznia 4		Data: 05.2022	Skala: SKALA
		Nr rys: E-03	