RZUT KONDYGNACJI -1 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE



LEGENDA OPRAW

- – wypust ośw. sufitowy zakończony kostką łączeniową, max. 75W,
- – wypust ośw. sufitowy hermetyczny zakończony kostką łączeniową, max. 75W,
- – wypust ośw. ścienny hermetyczny zakończony kostką łączeniową, max. 60W,
- – wypust ośw. ścienny zakończony kostką łączeniową, max. 60W,
- – oprawa do montażu nastropowego, naściennego lub zwieszona, OPAL, IP20, lampy świetlówkowe 2 x TC-L, 24W,
- – oprawa do montażu nastropowego, klosz z polwęglanu PC, IP66, lampy świetlówkowe 2 x T8 18W,
- – oprawa do montażu nastropowego, klosz z polwęglanu PC, IP66, lampy świetlówkowe 1 x T8 36W,
- – oprawa do montażu nastropowego, raster paraboliczny, IP20, statecznik elektroniczny, lampy świetlówkowe 2 x T5 28W,
- – oprawa do montażu nastropowego lub naściennego, klosz z białego polwęglanu PC, IP66, lampy świetlówkowe 2 x TC-D 18W,
- – oprawa owalna kowfazowa, montaż nastropowy, zakres temp. 10° do 40°, źródło LED 3W IP44, czas pracy AW 1h, system AT tryb pracy NM,
- – oprawa owalna antypaniczna, montaż nastropowy, zakres temp. 10° do 40°, źródło LED 3W IP44, czas pracy AW 1h, system AT tryb pracy NM,
- – oprawa owalna montaż nastropowy/naścienny, zakres temp. -15° do 40°, źródło LED 5W, IP65, czas pracy AW 1h, system AT, tryb pracy NM,
- – oprawa ewakuacyjna kierunkowa nastropowa/zwieszona, IP65, źródło LED 1W, zakres temp. 10° do 40°, czas pracy AW 1h, system AT, tryb pracy M.
- – oprawa ewakuacyjna kierunkowa dwustronna natynkowa/zwieszona, IP65, źródło LED 1W, zakres temp. 10 do 40°, czas pracy AW 1h, system AT, tryb pracy M.

Legenda:

- – łącznik 10A,
- – łącznik świecznikowy 10A,
- – łącznik schodowy 10A,
- – łącznik hermetyczny 10A,
- – łącznik hermetyczny świecznikowy 10A,
- – gniazdo 1-fazowe podwójne 16A,
- – gniazdo 1-fazowe hermetyczne 16A,
- – gniazdo 1-fazowe podwójne hermetyczne 16A,
- – zestaw gniazd typ 1,
- – gniazdo telefoniczne RJ 11,
- – gniazdo RTV,
- – gniazdo logiczne RJ 45,
- – słuchawka domofonowa,
- – tablica domofonowa,
- – wypust 1-faz. puszka o 80 i zapas 2m przewodu,
- – wypust 3-faz. puszka o 80 i zapas 2m przewodu,
- – łącznik do dzwonka,
- – dzwonek 230V,
- – wyłącznik pożarowy,
- – czujnik ruchu,
- – miejscowa szyna wyrównawcza,
- – WLZ,
- – rozdzielnica.

WYKAZ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W KONDYGNACJI -1

nazwa oprawy – E typ 2 – załączenie

NR	OPIS	ZASILANIE	SZT.
1	Purkit Styku	230V, 2kW , 8,7A	1

NAZWA POMIESZCZENIA	NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARWY
P-1.00, P-1.10 – KLATKA SCHODOWA P-1.01, P-1.06, P-1.15, P-1.20, P-1.28, P-1.37, P-1.45, P-1.50, P-1.59, P-1.64, P-1.68, P-1.75, P-1.80, P-1.91, P-1.89, P-1.98, P-1.106, P-1.107, P-1.112, P-1.118 – KOMUNIKACJA	100 lx	40
P-1.02 – POM. TECHNICZNE	200 lx	80
P-1.03–1.05, P-1.07–1.14, P-1.16–1.19, P-1.21–1.27, P-1.29–1.36, P-1.38–1.44, P-1.46–1.49, P-1.51–1.58, P-1.60–1.62, P-1.65–1.67, P-1.71–1.74, P-1.76–1.79, P-1.82–1.88, P-1.90–1.97, P-1.99–1.105, P-1.108–1.111, P-1.113–1.116, P-1.119–1.121 – KOMÓRKA LOKATORSKA	100 lx	60
P-1.63 – POM. GOSPODARCZE	200 lx	60
P-1.69 – RZUT OPTYKI	200 lx	80
P-1.117 – POM. TELETECHNICZNE	200 lx	80

Układ instalacji: TN – S

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim:
– izolowanie części czynnych
– wyłącznik różnicowy o prądzie 30mA

Ochrona przed dotykiem pośrednim:
– samoczynne wyłączenie zasilania
– urządzenia II klasy ochronności
– połączenia wyrównawcze

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) i Nie może być kopiowane ani udostępniane bez zgody projektantów.

GOLDMAN & WHITE LINE ARCHITECTS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
61-564 Poznań, ul. Górna Wilda 68/21, tel. 8582328512
arkadiusz.szczerek@gmail.com

OBIEKT:	**Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego na terenie działek nr 1081/6, 1081/8, 1082/3, 1082/2, 1082/1 i części działki 1081/4 przy ul. Kościelnej w Starachowicach**
INWESTOR:	**Gmina Starachowice** **ul. Radomska 45** **27-200 Starachowice**
RODZAJ OPRACOWANIA :	PROJEKT BUDOWLANY
PRZEDMIOT:	**RZUT KONDYGNACJI -1 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE**
OPRACOWAŁ:	PODPIS
inż. Marcin Baran	
BRANŻA :	ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT:	
mgr inż. Jacek Baran MAP/0081/POOE/05	
SPRAWDZAJĄCY:	
mgr inż. Paweł Kopyciński MAP/0378/POOE/08	
BRANŻA :	TELETECHNICZNA
PROJEKTANT:	
mgr inż. Andrzej Kwater 043/97/U	
SPRAWDZAJĄCY:	
inż. Marek Okniński 0380/97/U	
DATA:	20 czerwca 2016
SKALA:	1: 100
	E-02