

UWAGI:

1. Oprawy oświetlenia awaryjnego zasilić z obwodu oświetleniowego zasilajacego oprawy w danym pomieszczeniu. Zasilanie sprzed łącznika oświetleniowego, czujki obecności. Oprawy na zewnątrz zasilić z obwodu oświetleniowego komunikacji, pomieszczenie 1.15.
2. Producent oświetlenia dowolny, dopuszcza się zastosowanie opraw dowolnego producenta przy zachowaniu minimalnych parametrów oprawy oznaczonych w legendzie opraw (stopień IP, strumień świetlny, barwa światła)
3. Typy opraw uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji, dostosować do typu zastosowanego sufitu.

535/2021

±0.00m=55.60m n.p.m.

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH	
00	OPRAWA EWAKUACYJNA KIERUNKOWA LED 1W, AUTOTEST, NATYNKOWA
AWA RPS	OPAWA AWARYJNA NATYNKOWA LED 1W, min 140lm, AUTOTEST, OPTYKA KORYTARZOWA
AWA APS	OPAWA AWARYJNA NATYNKOWA LED 3W, min 340lm, AUTOTEST, OPTYKA DLA STREFY OTWARTEJ
EXIT	OPAWA AWARYJNA NATYNKOWA LED 1W, AUTOTEST, Z GRZAŁKĄ, MONTOWANA NA ZEWNĄTRZ

Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy należy przewidzieć po dodatkowej oprawie zapewniającej natężenie 5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

PI05 PI22
PI06 PI23
PI15 PI24
PI17 PI25
PI18 PI26
PI21 PI27

LEGENDA INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

RG — ROZDZILENICA ELEKTRYCZNA

RPV — ROZDZILENICA ELEKTRYCZNA FOTOWOLTAIKI
FALOWNIK INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

RG/F_ — ADRES OBWODU OŚWIETLENIOWEGO

CR — CZUJKA OBECNOŚCI N/T JEDNOKANAŁOWA

ŁĄCZNIK PODWÓJNY IP 20 WYS. MONTAŻU 1,1 m

ŁĄCZNIK SCHODOWY IP 20 WYS. MONTAŻU 1,1 m

PWP — PRZECIWPOŻAROWY WYŁACZNIIK PRĄDU

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE

1 OPRAWA NASTROPOWA LED, 24W, min. 3600lm, 840
2 OPRAWA NASTROPOWA LED, 57W, min. 6600lm, 840
3 OPRAWA NASTROPOWA LED TYPU DOWNLIGHT, 8W, min. 770lm, 840, IP44
4 OPRAWA NASTROPOWA LED TYPU DOWNLIGHT, 13W, min. 1400lm, 840, IP44
5 OPRAWA NASTROPOWA LED TYPU DOWNLIGHT, 18W, min. 2000lm, 840, IP44
6 OPRAWA NASTROPOWA LED TYPU DOWNLIGHT, 16W, min. 1800lm, 840, IP20
7 OPRAWA NASTROPOWA LED TYPU DOWNLIGHT, 21W, min. 2300lm, 840, IP20
8 NAŚWIETLACZ LED 50W, min. 6300lm, IP44, 840
9 PLAFON, NASTROPOWY LED, 16W, min 2900lm, IP44

obiekt, adres, tytuł:
Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wcześniejszej rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 1179 w miejscowości Białośliwie

inwestor:
Gmina Białośliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektował / opracował:		nr uprawnień:	podpis:
projektował:	mgr inż. Mariusz Okruch	WKP/0455/PWOE/18	
sprawdził:	mgr inż. Łukasz Wojtaszek	WKP/0190/POOE/11	

nazwa rysunku: OŚWIETLENIE

nr rys.: EL-03

branża:	faza:	skala:	data:
ELEKTRYKA	PT	1:50	02.2022