

POLE OCHRONY WYZNACZONE Z TOCZĄCEJ SIĘ KULI WG NORMY PN-IEC62305-3
KLASA LPS III



LEGENDA:

- połączenie konstrukcyjnych elementów dachu (drut FeZn ø 8mm)
- zwód poziomy niski na uchwytach (drut FeZn ø 8mm)
- uziom otokowy budynku – bednarka Fe-Zn 30x4 układana na głębokości 0,6m od poziomu gruntu w odległości 1,0m od fundamentu budynku.
- przewód odprowadzający-drut FeZn ø8mm w rurze o podniesionej odporności pożarowej ø21/14 pod tynkiem elewacji budynku
- ZK – złącze kontrolne z tabliczką stalową, ocynkowaną z wygrawerowanym kolejnym numerem złącza
- zwód pionowy FeZn wysoki l=6,0m, składany trójnóg, obciążniki, zastrzały, dywanik gumowy 82,7kg produkcji AH Hardt

UWAGI:

1. Należy wykonać uziom otokowy obiektu.
2. Przewody odprowadzające wykonać z prętów FeZn ø8 mm prowadzonych w rurach ø14/20 w elewacji.
3. Przewód odprowadzający połączyć z uziomem otokowym obiektu poprzez zaciski kontrolne.
4. Zaciski kontrolne wykonać jako śrubowe, skręcane. Zaciski zabezpieczyć antykorozyjnie.
5. Po wykonaniu instalacji sprawdzić rezystancję uziomu otokowego. Rezystancja uziomu powinna być mniejsza lub równa 10 Ohm.

projektygotowe.pl
spółka architektoniczna sp. z o.o.
30 -701 Kraków,ul.Zabłocie 39 tel:0 12 25 70 070

Obiekt	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 99 W KATOWICACH		
Inwestor	Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4 Centrum Usług Wspólnych, 40-040 Katowice, ul. Wita Stwosza 7		Nr projektu 2/2021
Lokalizacja	Katowice, ul. Płochy 6, Miejskie Przedszkole nr 99		Data 06-2021
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		Rewizja
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	numer uprawnień	podpis
Generalny projektant	mgr inż. arch. Katarzyna Florek	421/2001	podpis
Projektował	mgr inż. Piotr Kapuściński	338/2001	
Sprawdzający	inż. Antoni Słaboń	435/87	
Treść rysunku	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ. RZUT DACHU.		Nr rys: E-13 Skala: 1:100

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone – Projektygotowe.pl Spółka Architektoniczna Sp.z o.o.
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.