

PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych	
ADRES :	40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24	
INWESTOR :	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. A. MIEŁĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH (40-023), ul. Francuska 20-24	
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA :	SZYMON WĄCIOR „SYMAGE”, ALEJA RÓŻ 6, 57-320 POLANICA ZDRÓJ	
PROJEKTANT / SPRAWDZAJĄCY	Numer uprawnień:	DATA: Sierpień 2020 r. PODPIS:
	Specjalność:	
	Zakres opracowania:	
mgr inż. Ryszard Kulczak	NBGP.V-7342/3/79/98	
	Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	
	Projekt instalacji elektrycznych	
mgr inż. Marek Biernat	NBGP.V-7342/3/80/98	
	Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń	
	Sprawdzenie projektu instalacji elektrycznych	

*** WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ***

„SYMAGE” SZYMON WĄCIOR, POLANICA ZDRÓJ, ALEJA RÓŻ 6	
DOBUDOWANIE DZWIGU SZPITALNEGO	
do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
S P I S Z A W A R T O Ś C I	

OPIS TECHNICZNY-INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Kol. Strona	Treść
4	Informacje ogólne
4	1.1 Przedmiot opracowania
4	1.2 Zakres opracowania
4	1.3 Podstawa opracowania
4	1.4 Odbiór obiektu
4	1.5 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji
4,5	1.6 Dokumenty odniesienia i przepisy związane
5	Instalacje elektryczne
5	2.1 Zasilanie obiektu w energię elektryczną
5	2.1.1 Stan istniejący
5	2.1.2 Zasilanie dźwigu i urządzeń towarzyszących
5	2.2 Rozliczeniowy układ pomiarowy energii elektrycznej
5	2.3 Wewnętrzne kablowe linie zasilające
5	2.4 Rozdzielnia elektryczna główna RGnN
5,6	2.4.1 Rozdzielnica RGnN
6	2.4.2 Rozdzielnica RG.W
6	2.5 Urządzenia ochrony przeciwpożarowej
6	2.5.1 Przeciwpożarowy Włłącznik Prądu (PWP) budynku
6, 7	2.5.2 Przeciwpożarowy Włłącznik Prądu (PWP) dźwigu szpitalnego
7	2.5.3 Oświetlenie awaryjne
7	2.6 Rozdzielnice dla przebudowywanych pomieszczeń
7	2.6.1 Istniejąca rozdzielnica R1-R
7, 8	2.6.2 Rozdzielnice RE.D, RE.M, RE.W
8	2.7 Kablowe linie zasilające w budynku
8	2.8 Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych
8	2.8.1 Informacje ogólne
8	2.8.2 Oświetlenie przed wejściami do windy
8	2.8.3 Oświetlenie i gniazda w pomieszczeniu diagnostyki USG
8, 9	2.8.4 Oświetlenie i gniazda w Przygotowni TK i magazynu leków
9	2.8.5 Oświetlenie i gniazda w Poczekalni i Rejestracji na Parterze
9	2.8.6 Oświetlenie i gniazda w Maszynowni na Poddaszu
9	2.8.7 Oświetlenie i gniazdo w szybie dźwigu
9	2.8.8 Oświetlenie kabiny dźwigu
9	2.9 Zasilanie Maszynowni dźwigu
9	2.10 Zasilanie Centrali nawiewno - wywiewnej
9, 10	2.11 Wentylacja w Przygotowni do TK
10	2.21 System głosowej komunikacji wewnętrznej
10	2.13 Ochrona przetężeniowa i przeciwporażeniowa
10	2.14 Ochrona przeciwprzepięciowa
10	2.15 Instalacja uziemienia
10	2.16 Połączenia wyrównawcze
10	2.17 Instalacja piorunochronna

CZĘŚĆ GRAFICZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
Kol. Strona	Nr rysunku	Nazwa rysunku	Skala
11	IE-01	Rzut Przyziemia. Instalacje elektryczne	1:75
12	IE-02	Rzut Parteru. Instalacje elektryczne	1:75
13	IE-03	Rzut Piętra 1. Instalacje elektryczne	1:75
14	IE-04	Rzut Piętra 2. Instalacje elektryczne	1:75
15	IE-05	Rzut Piętra 3. Instalacje elektryczne	1:75
16	IE-06	Rzut Piętra 4. Instalacje elektryczne	1:75
17	IE-07	Rzut Poddasza. Instalacje elektryczne	1:75
18	IE-08	Rzut Dachy. Instalacje elektryczne	1:75
19	IE-09	Fragment przekroju A - A. Instalacje elektryczne	1:100
20	IE-10	Istn. Rozdzielnica RGnN	-
21	IE-11	Istn. Rozdzielnica RG.W	-
22	IE-12	Istn. Rozdzielnica R1-R	-
23	IE-13, Ark1/2	Rozdzielnica RE.D, ark. 1	-
24	IE-13, Ark1/2	Rozdzielnica RE.D, ark.2	-
25	IE-14, Ark1/2	Rozdzielnica RE.M, ark.1	-
26	IE-14, Ark1/2	Rozdzielnica RE.M, ark.2	-
26	IE-15	Rozdzielnica RE.W	-

„SYMAGE” SZYMON WĄCIOR, POLANICA ZDRÓJ, ALEJA RÓŻ 6	
DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO	
do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych	
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
O P I S T E C H N I C Z N Y	

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla inwestycji: „Dobudowanie dźwigu szpitalnego do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych” w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (40-023), przy ul. Francuskiej 20-24

1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje następujące elementy instalacji elektrycznych

Instalacje:

- Zasilanie obiektu w energię elektryczną,
- Urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
- Rozdzielnice elektryczne,
- Linie zasilające w budynku,
- Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych,
- Zasilanie maszynowni dźwigu,
- Zasilanie urządzeń wentylacyjnych,
- System komunikacji głosowej,
- Instalacja ochrony przetężeniowej i przeciwporażeniowej,
- Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej,
- Instalacje teletechniczne,

1.3 Podstawa opracowania

- zlecenie wykonania projektu,,
- podkłady architektoniczne,
- uzgodnienia międzybranżowe,
- obowiązujące przepisy i normy.

1.4 Odbiór obiektu

Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonywać wg PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzenie.”, PBUE, zasad ogólnych i instrukcji producenta.

Wszystkie wyroby budowlane, urządzenia powinny być oznakowane znakami budowlanymi CE lub B.

Wszystkie urządzenia, materiały stosowane w ochronie przeciwpożarowej muszą posiadać odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Do odbioru końcowego należy przedstawić komplet protokołów pomiarowych po stronie nN.

1.5 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji należy sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002r.

W planie należy przewidzieć zapewnienie bezpieczeństwa robót:

- trwających powyżej 30 dni roboczych z przewidywanym zatrudnieniem większym niż 5 pracowników przy pracochłonności robót przewidywanej na około 700 osobodni,

1.6 Dokumenty odniesienia i przepisy związane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 22.11.2019r, z późn. zmianami/,
2. Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.
3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz. 1065 z późn. zm.).
4. N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
5. Arkusze Normy PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia.”

6. PSEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”,
7. PN – EN 62305 – 1, 2, 3, 4 „Ochrona odgromowa”,
8. PN-EN 1838: 2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
9. PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”,
10. PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie.”
11. PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
12. PN-EN 60909: 2002 (U) Prądy zwarciorowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: Obliczanie prądów.
13. PN-IEC 60364-482 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.”
14. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z 1991 nr 81, poz. 351, z późniejszymi zmianami).
15. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 719).

2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.1 Zasilanie Obiektu w energię elektryczną

2.1.1 Stan istniejący

Istniejący budynek zasilany jest prądem przemiennym 3 – fazowym, w układzie 5 – przewodowym, na napięcie 230V/400V, 50Hz z istniejącej sieci elektroenergetycznej Szpitala. Zapewniona jest 100% rezerwa zasilania w rozdzielnicę główną RGnN, poprzez układ SZR na napięciu 3x230V/400V, zamontowany w rozdzielnicę RGnN (zasilanie podstawowe z sekcji 1 stacji transformatorowej Szpitala, zasilanie rezerwowe, poprzez złącze kablowe ZK-3 z sekcji 2 stacji).

Istniejące urządzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne zasilane są z odrębnej rozdzielnic, opisanej w projekcie jako R.GW, zlokalizowanej w tym samym pomieszczeniu rozdzielczym, zasilanej z sekcji 2 stacji transformatorowej. W rozdzielnicę zainstalowana jest listwa łączeniowa, z której ułożone są kable zasilające do istniejących szaf urządzeń wentylacyjnych.

Istniejące instalacje elektryczne w pomieszczeniach dotychczasowego RTG zasilane są z istniejącej rozdzielnic R1-R na Parterze.

2.1.2 Zasilanie dźwigu i urządzeń towarzyszących

Projektowane instalacje elektryczne, przeznaczone do zasilania projektowanego dźwigu szpitalnego, urządzeń towarzyszących i w pomieszczeniach przebudowywanych zasilane będą prądem przemiennym 3 – fazowym, w układzie 5 – przewodowym, na napięcie 230V/400V, 50Hz z istniejącej sieci elektroenergetycznej Szpitala. Konieczne będzie wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejących rozdzielnic elektrycznych w budynku: rozdzielnica główna RGnN w Przyziemiu, szafa zasilania wentylacji w pomieszczeniu RGnN, opisana jako RG.W, rozdzielnica R1-R na Parterze.

2.2 Rozliczeniowy układ pomiarowy energii elektrycznej

Istniejący rozliczeniowy układ pomiarowy do wzajemnych rozliczeń między Dostawcą energii a Szpitalem zlokalizowany w stacji transformatorowej pozostaje bez zmian.

2.3 Wewnętrzne kablowe linie zasilające

Istniejące wewnętrzne kablowe linie zasilające: istniejącą rozdzielnicę główną RGnN – 5xYKY 1 x185 dla zasilania podstawowego i zasilania rezerwowego, szafę rozdzielczą RG.W – 5xYKY 1 x50, pozostają bez zmian.

2.4 Rozdzielnia elektryczna główna RGnN

W rozdzielni głównej należy zamontować systemowe koryto metalowe K150H50 z osprzętem nośnym dla ułożenia kablowej linii zasilającej przebudowywany system wentylacyjno – klimatyzacyjny obiektu.

Przepusty dla wprowadzanych z rozdzielnic RGnN projektowanych linii kablowych należy zabezpieczyć przeciwpożarowo, zapewniając odporność ogniową o klasie odporności ogniowej ścian.

Wszystkie przepusty, po wprowadzeniu kabli, należy uszczelnić masami izolacyjnymi wodoodpornymi, gazoszczelnymi, o odporności ogniowej ścian. Przepusty rezerwowe należy szczelnie zaślepić.

2.4.1 Rozdzielnica RGnN

W istniejącej rozdzielnicę RGnN, w wolnych polach należy zamontować aparaturę zabezpieczeniową dla zasilania projektowanego dźwigu szpitalnego i urządzeń towarzyszących.

Szyb dźwigu stanowić będzie odrębną strefę pożarową wydzieloną elementami o klasie odporności ogniowej REI120 - drzwi EI60 z samozamykaczem (Rozdział XII pkt.1 Opisu Architektury). W związku z tym, zgodnie z ww. wytycznymi ochrony przeciwpożarowej należy zamontować rozłącznik kompaktowy 160A 3P z cewką wyzwajającą wzrostową 230V AC, stykami pomocniczymi 1NO+1NC. Rozłącznik będzie pełnił funkcję Przeciwpożarowego Włłącznika Prądu dźwigu szpitalnego. Za rozłącznikiem należy zamontować

małogabarytowe podstawy bezpiecznikowe / małogabarytowe rozłączniki z bezpiecznikami dla zasilania: szafy zasilające – sterowniczej dźwigu (MW z wyłącznikiem głównym WGW dźwigu), projektowanej rozdzielniczy RE.D (administracyjnej dźwigu). Połączenia zacisków odpływowych aparatów i elementów wykonawczych z okablowaniem instalacji obiektowej należy wykonać poprzez uprzednio zamontowane w rozdzielniczy ciągi listew zaciskowych.

2.4.2 Rozdzielnica RG.W

W istniejącej szafie RG.W należy przebudować istniejący układ zasilający. W miejscu istniejącego bloku łączeniowego należy zamontować rozłącznik z bezpiecznikami 160 3P z V-klemami. Istniejące kable należy wprowadzić równolegle na zaciski wejściowe rozłącznika. Z zacisków wyjściowych należy zasilić projektowaną rozdzielnię wstępną RE.W przebudowywanego, w opracowaniu IS, systemu wentylacyjno – klimatyzacyjnego.

2.5 Urządzenia ochrony przeciwpożarowej

2.5.1 Przeciwpowarowy Wyłącznik Prądu (PWP) budynku

Istniejący Przeciwpowarowy Wyłącznik Prądu budynku (wyłączniki kompaktowe w układzie SZR), sprzężony z istniejącym sterownikiem układu SZR pozostaje bez zmian.

2.5.2 Przeciwpowarowy Wyłącznik Prądu (PWP) dźwigu szpitalnego

Funkcję Przeciwpowarowego Wyłącznika Prądu projektowanego dźwigu szpitalnego (PWP) pełnić będzie projektowany rozłącznik kompaktowy 160A 3P, zabudowany w wolnym polu w istniejącej rozdzielniczy głównej RGnN, odcinający zasilanie w energię elektryczną szafy maszynowni dźwigu i rozdzielniczy administracyjną dźwigu po nadejściu sygnału o pożarze. Przeciwpowarowy Wyłącznik Prądu wyposażony ma być w cewkę wyzwalającą wzrostową WW 230V, wyzwalaną przyciskami PPWP1a – PPWP7. Połączenia przycisków PPWP1a – PPWP7 z Przeciwpowarowym Wyłącznikiem Prądu PWP i równolegle między sobą, mają być wykonane przewodami o podwyższonej odporności ogniowej HDGs PH90 4x2,5mm².

Przyciski wyzwalające Przeciwpowarowy Wyłącznik Prądu dźwigu szpitalnego

Przyciski PPWP1a – PPWP7 Przeciwpowarowego Wyłącznika Prądu umiejscowione mają być w obudowach IP40, wbudowanych w ściany / naścienne i zamontowane mają być przed każdym przystankiem dźwigu na każdej kondygnacji i przed wejściem do pomieszczenia maszynowni dźwigu na Poddaszu.

Każdą pokrywę obudowy przycisku należy zaopatrzyć w opis „Przeciwpowarowy Wyłącznik Prądu dźwigu”. Przewody należy układać w osłonach rurowych PVC, podtynkowo, z zastosowaniem odpowiedniego, certyfikowanego osprzętu nośnego. Przyciski PPWP wyposażone mają być w dwie lampki kontrolne: czerwona – sygnalizująca pracę normalną układu zasilania obiektu z sieci elektroenergetycznej, zielona – sygnalizująca wyłączenie przeciwpowarowe układu zasilania i wyłączenie obiektu spod napięcia.

Lampka sygnalizacji świetlnej koloru zielonego przycisku uruchamiającego PWP musi zaświecać się w przypadku zadziałania PWP (przeciwpowarowe odcięcie zasilania). Świecenie lampki kontrolnej zielonej przycisku uruchamiającego PWP oznacza wyłączenie spod napięcia budynku objętego akcją gaśniczą. Jest to jednocześnie sygnał dla Straży Pożarnej biorącej udział w akcji ratowniczo-gaśniczej, że można rozpocząć działania ratowniczo-gaśnicze.

Lampka sygnalizacji świetlnej koloru czerwonego przycisku uruchamiającego PWP musi świecić się w czasie pracy normalnej PWP, przy zasilaniu budynku z sieci elektroenergetycznej i musi przestać świecić się w przypadku zadziałania PWP, po wyłączeniu powarowym przyciskiem PPWP.

Zasilanie i sterowanie obwodu wyzwalania Przeciwpowarowego Wyłącznika Prądu dźwigu szpitalnego

Obwód cewki wzrostowej wyzwalającej PWP zasilany ma być z pola odpływowego za PWP, poprzez przełącznik faz PF, zapewniający przełączenie zasilania na fazę czynną, w przypadku zaniku napięcia w fazie aktualnie zasilającej obwód. Obwód lampki kontrolnej czerwonej przycisku PPWP zasilany ma być z tego samego pola odpływowego, co cewka WW wyłącznika PWP, a sterowany ma być zamontowanym w obwodzie tej lampki stykiem pomocniczym 1NC wyłącznika PWP, co zapewni otwarcie obwodu i zanik świecenia lampki czerwonej po wyłączeniu powarowym PWP.

Obwód lampki kontrolnej zielonej przycisku PPWP zasilany ma być z pola odpływowego w rozdzielniczy głównej RGnN, zasilanej sprzed wyłącznika PWP dźwigu szpitalnego, a sterowany ma być zamontowanym w obwodzie tej lampki stykiem pomocniczym 1NO wyłącznika PWP, co zapewni zamknięcie obwodu i spowoduje zaświecenie lampki zielonej po wyłączeniu powarowym PWP, sygnalizując służbom Straży Pożarnej wyłączenie powarowe urządzeń dźwigu i możliwość przystąpienia do akcji ratowniczej.

2.5.3 Oświetlenie awaryjne

Informacje ogólne

Przestrzeń przed każdym przystankiem dźwigu szpitalnego na każdej kondygnacji musi mieć zapewnione oświetlenie awaryjne, pełniące funkcję oświetlenia ewakuacyjnego. W przebudowywanych pomieszczeniach: gabinet do badań USG w Przyziemiu (0/8), Przygotowni do badań TK (1/7) zaprojektowano oprawy awaryjne w celu umożliwienia zakończenia niezbędnych działań i czynności w wybranych pomieszczeniach, po zaniku napięcia sieciowego.

Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone mają być w źródła światła z zapłonnikami elektronicznymi, oraz w elektroinwertery indywidualne z bateriami Cd-Ni z czasem podtrzymania 1h.

W każdej oprawie AW, EW w przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje przełączenie w tryb pracy awaryjnej.

Oprawy wyposażone mają być w następujące układy:

- układ kontroli ładowania, zapobiegający przeładowaniu akumulatorów,
- układ kontroli rozładowania, zapobiegający nadmiernemu rozładowaniu akumulatorów,
- układ automatycznego przełączania z trybu pracy sieciowej w tryb pracy awaryjnej,
- układ sygnalizacji LED, kontrolujący parametry pracy oprawy,
- system autotestu.

Zasilanie obwodów oświetlenia awaryjnego – oświetlenia kierunków ewakuacji – oprawy EW i oprawy awaryjne AW – należy wykonać przewodami YDYżo 750V 4x1,5mm².

Instalację należy wykonać przewodami 4 – żyłowymi, jako instalację podtynkową,

w rurekach peschla w konstrukcjach szkieletowych ścianek działowych systemu g-k, w osłonach rurowych PVC montowanych podtynkowo, w korytach kablowych w przestrzeniach międzysufitowych, w zależności od technologii budowy podłoża. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w ochronnych przepustach rurowych, np. RVS 28.

Wymagane wartości natężenia oświetlenia awaryjnego:

- Dla oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciągów komunikacyjnych – $E_{sr} \geq 1lx$,
- Dla oświetlenia awaryjnego, antypanicznego, w przestrzeniach otwartych ($S \geq 60m^2$) – $E_{sr} \geq 0,5lx$.

Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniejszej niż połowa szerokości danej drogi ewakuacyjnej, natężenie oświetlenia stanowić powinno co najmniej połowę wspomnianej wartości.

Na drogach ewakuacyjnych, nie mniej niż 50% wymaganego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, powinno być wytworzone w ciągu do 5s, a pełny poziom natężenia oświetlenia ewakuacyjnego musi być osiągnięty w czasie do 60s.

We wszystkich oprawach należy zastosować, jako źródła światła moduły z diodami LED. Napięcie zasilania opraw wynosić ma 230V 50Hz. We wszystkich oprawach oświetlenia awaryjnego należy zastosować zapłonniki elektroniczne EVG.

Wymagany czas świecenia opraw oświetlenia awaryjnego ma wynosić 1h. Zaleca się, aby ze względów eksploatacyjnych, czas świecenia opraw awaryjnych na zasilaniu autonomicznym wynosił 3h.

Oświetlenie awaryjne musi posiadać odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodziowej w Józefowie.

Oświetlenie dróg ewakuacyjnych

Zaprojektowano wykonanie oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych (ciągi komunikacyjne, itp.) oprawami, które zostały oznaczone symbolami AW2, montowanymi naściennie / nasufitowo, w ciągach komunikacyjnych.

Oświetlenie przestrzeni otwartych

Dla oświetlenia awaryjnego przestrzeni otwartych w pomieszczeniu diagnostycznym USG (0/8) w Przyziemiu i w pomieszczeniu przygotowania do badań TK (1/7) zaprojektowano oprawy awaryjne, mające pełnić funkcję oświetlenia awaryjnego przestrzeni otwartych, umożliwiając sprawną ewakuację w przypadku zagrożenia pożarowego, jednocześnie umożliwiając zakończenie niezbędnych działań i czynności w wybranych pomieszczeniach.

2.6 Rozdzielnice dla przebudowywanych pomieszczeń

2.6.1 Istniejąca rozdzielnica R1-R na Parterze

W istniejącej rozdzielnicy R1-R na Parterze należy zamontować wyłączniki instalacyjne o charakterystyce B i C, wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe 25A/0,03A charakterystyka A, do zabudowy modułowej na szyny TH35, TH60, przeznaczone dla zasilania projektowanych obwodów w przebudowywanych pomieszczeniach Poczekalni i Rejestracji wraz z zapleczem (1/9 – 1/15) na Parterze. Dopuszcza się montaż wyłączników instalacyjnych nadmiarowo prądowych z wbudowanymi członami przeciwporażeniowymi różnicowoprądowymi, jako rozwiązanie alternatywne dla zestawu wyłącznik instalacyjny + wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy.

2.6.2 Rozdzielnice RE.D, RE.M, RE.W

Rozdzielnice RE.D zasilania instalacji towarzyszących dźwigu szpitalnego, RE.M zasilania instalacji w przebudowywanych pomieszczeniach przygotowalni do TK (1/7) i magazynu leków (1/8), RE.W dla zasilania centrali nawiewno-wyiewnej zlokalizowanej na dachu, zaprojektowano w oparciu o system szaf do wbudowania / naściennych, w obudowach metalowych, do zabudowy aparatury kompaktowej i modułowej na szyny TH35, TH60.

Pola odpływowe wyposażone mają być odpowiednio w małogabarytowe rozłączniki z bezpiecznikami, w wyłączniki instalacyjne o charakterystyce B i C, wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe 25A/0,03A charakterystyka A, do zabudowy modułowej.

W rozdzielnicach należy zamontować ograniczniki przepięć klasy T2.

Dopuszcza się montaż wyłączników instalacyjnych nadmiarowo prądowych z wbudowanymi członami przeciwporażeniowymi różnicowoprądowymi, jako rozwiązanie alternatywne dla zestawu wyłącznik instalacyjny + wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy.

2.7 Kablowe linie zasilające w budynku

Każda z projektowanych rozdzielnic elektrycznych w budynku zasilana ma być odpowiednimi liniami kablowymi nN wyprowadzonymi z odpowiednich pól odpływowych w rozdzielnicy głównej RGnN i rozdzielnicy RG.W

Wszystkie linie zasilające należy prowadzić we wskazanych szachtach instalacyjnych, z zastosowaniem odpowiedniego osprzętu nośnego.

Linie zasilające przedstawiono i opisano na rzutach obiektu i na schematach.

W szachcie instalacyjnym linie kablowe należy układać na drabinkach kablowych z zastosowaniem kablowego osprzętu mocującego. Poza szachtem linie zasilające należy układać w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych ścianek działowych systemu g-k, w osłonach rurowych PVC montowanych podtynkowo, na uchwytych kablowych w przestrzeniach międzysufitowych, w zależności istniejącego lub wykonywanego podłoża. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w ochronnych przepustach rurowych, np. RVS 28 - 47.

Przy przejściach przez strefy pożarowe należy stosować masy uszczelniające odporne na działanie ognia, wody i gazu.

2.8 Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych

2.8.1 Informacje ogólne

Nową instalację oświetleniową należy wykonać przewodami 3 – żyłowymi, 4 – żyłowymi, 5 – żyłowymi, nową instalację gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia należy wykonywać przewodami 3 – żyłowymi, jako instalację podtynkową, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych ścianek działowych systemu g-k, w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi, w zależności od technologii budowy podłoża.

W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy stosować osprzęt szczelny i II kl. ochrony.

Należy stosować przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

Należy stosować kable o poziomie izolacji 1000V.

Należy zapewnić następujące natężenie oświetlenia w odpowiednich pomieszczeniach:

- a. korytarze – 200lx,
- b. sanitariaty – 200lx,
- c. pomieszczenia biurowe - 500lx,
- d. pokoje personelu – 300lx,
- e. pomieszczenia diagnostyczne (USG) – 500lx,
- f. maszynownia dźwigu – 200lx

W sanitariatach zakłada się montaż opraw nasufitowych o odpowiednim stopniu ochrony.

Sterowanie obwodami oświetleniowymi realizowane będzie lokalnymi przyciskami łączeniowymi, zainstalowanymi w poszczególnych pomieszczeniach.

We wszystkich oprawach należy zastosować, jako źródła światła moduły z diodami LED.

Charakterystykę opraw przedstawiono na rzutach poszczególnych kondygnacji.

2.8.2 Oświetlenie przed wejściami do windy

Jako oświetlenie podstawowe zaprojektowano oprawy nasufitowe, z czujkami ruchu, oznaczone symbolami F2, zasilane z obwodu oświetleniowego wyprowadzonego z rozdzielnicy RE.D dźwigu.

Wejście z zewnątrz budynku do dźwigu, na poziomie Przyziemia i oświetlenie zewnętrzne przed Maszynownią na Poddaszu oświetlone ma być oprawami, opisanymi symbolem ES9, przystosowanymi do warunków zewnętrznych.

Obwód oświetleniowy należy wykonać kablami YKYżo 3x2,5, układanymi z zastosowaniem uchwytów kablowych.

Jako oświetlenie awaryjne zaprojektowano o prawy nasufitowe AW2, zasilane z tych samych pól odpływowych w rozdzielnicy RE.D, co oświetlenie podstawowe danej strefy. Oprawy muszą spełniać wymagania opisane w pkt.2.5.3. Obwód oświetleniowy należy wykonać kablami YKYżo 4x2,5, układanymi z zastosowaniem uchwytów kablowych.

2.8.3 Oświetlenie i gniazda w pomieszczeniu diagnostyki USG

Istniejące instalacje kolidujące z dostosowaniem do budowy szybu dźwigowego należy zdemontować.

Projektowane oprawy oświetleniowe, modułowe 60x60 nasufitowe, opisanymi symbolami ES4, należy zasilć z istniejących obwodów oświetleniowych.

Projektowane oprawy awaryjne AW2 należy zasilć z istniejącego obwodu oświetlenia Aw, lub z obwodu oświetlenia podstawowego z puszki rozgałęźnej, przed łącznikiem oświetleniowym.

Projektowane gniazda wtykowe należy zasilć z istniejących obwodów gniazd.

2.8.4 Oświetlenie i gniazda w Przygotowni TK i magazynu leków

Istniejące instalacje kolidujące z budową szybu dźwigowego należy zdemontować.

Projektowane w pomieszczeniach oprawy oświetleniowe, modułowe 60x60 nasufitowe, opisanymi symbolami ES4 należy zasilć z projektowanej rozdzielnicy RE.M

Projektowane w pomieszczeniach gniazda wtykowe należy zasilć z projektowanej rozdzielnicy RE.M.

2.8.5 Oświetlenie i gniazda w Poczekalni i Rejestracji na Parterze

Istniejące instalacje należy zdemontować.

Projektowane w pomieszczeniach oprawy oświetleniowe, modułowe 60x60 nasufitowe, opisane symbolami ES4 i oprawy nasufitowe, typu plafoniera, opisane symbolami F2, należy zasilić z istniejącej rozdzielniczy R1-R. Projektowane w pomieszczeniach obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia należy zasilić z istniejącej rozdzielniczy R1-R.

Gniazda elektryczne, zabudowywane w punktach PEL należy zasilić indywidualnymi obwodami z rozdzielniczy R1-R. Montaż tych gniazd, zabudowywanych we wspólnych modułach naściennych razem z gniazdami sieci LAN należy skoordynować z Wykonawcą sieci LAN.

Stanowisko PEL w pomieszczeniu Nr 1/11, przy biurku przy oknie i stanowisko PEL przy biurku na środku pomieszczenia należy wykonać w kasecie podłogowej. Przewody do kaset należy ułożyć pod posadzką w osłonach rurowych PVC28.

2.8.6 Oświetlenie i gniazda w Maszynowni na Poddaszu

Projektowane oprawy oświetleniowe, liniowe, nasufitowe, opisane symbolami ES9, gniazdo wtykowe 230V/16A i gniazdo 3x230V/400V/16A należy zasilić z projektowanej rozdzielniczy RE.D administracyjnej dźwigu.

2.8.7 Oświetlenie i gniazdo w szybie dźwigu

Dla oświetlenia szybu dźwigu zaprojektowano naścienne oprawy kanałowe, opisane symbolami L1, scharakteryzowane na rzutach. Obwód oświetlenia szybu należy wykonać kablami YKYżo 3x2,5, układanymi z zastosowaniem uchwytów kablowych. Łączniki oświetleniowe schodowe należy zamontować przed dolnym przystankiem w Przyziemiu i w Maszynowni dźwigu.

Rozmieszczenie opraw w szybie: oświetlenie powinno zawierać po jednej lampie umieszczonej nie dalej niż 0,5m od najniższego i najwyższego punktu szybu oraz lampy pośrednie.

Gniazdo wtykowe 230V/16A zamontować należy w podszybiu dźwigu i zasilić ją kablem YKYżo 3x2,5 montowanym z zastosowaniem uchwytów kablowych wyprowadzonym z rozdzielniczy RE.D.

2.8.8 Oświetlenie kabiny dźwigu

Dla oświetlenia kabiny dźwigu zaprojektowano pole odpływowe w rozdzielniczy RE.D. Kabel YKYżo 3x2,5 dla zasilania oświetlenia kabiny dźwigu ma być wprowadzony do stacjonarnej kasety zasilająco-sterującej obsługi dźwigu. Połączenie pola dla oświetlenia kabiny dźwigu w kasecie z instalacją oświetleniową kabiny jest w gestii dostawcy dźwigu i wykonywane ma być kablami systemowymi dostarczającymi z urządzeniem dźwigowym.

2.9 Zasilanie Maszynowni dźwigu

Wyłącznik główny projektowanego dźwigu szpitalnego (dostarczany wraz z dźwigiem) należy zasilić kablową linią zasilającą K1 ułożoną z przygotowanego uprzednio pola odpływowego w rozdzielniczy głównej RGnN, zasilanego za Przeciwpowodziowym Wyłącznikiem Prądu dźwigu. Przed głównym wyłącznikiem dźwigu należy pozostawić zapas kabla ok. 3,0m.

Szafa zasilająco – sterownicza dźwigu zasilana będzie z głównego wyłącznika dźwigu WGW taką samą linią kablową. Instalację wykonać należy w układzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi żyłami ochronnymi. Należy stosować kable energetyczne o poziomie izolacji 1000V.

2.10 Zasilanie Centrali nawiewno -wywiewnej

Istniejące centrale wentylacyjne, przeznaczone do demontażu w ramach opracowania Instalacji sanitarnych, należy odciąć od zasilania, demontując istniejące linie zasilające. Projektowaną centralę CN-W, składającą się z zespołu wentylatorów i zespołu pompy ciepła należy zasilić z projektowanej rozdzielniczy RE.W, zabudowanej w ścianie zewnętrznej Maszynowni, projektowanymi liniami kablowymi, odpowiednio K3.1 i K3.2: YKXSzo 5x10. Linie kablowe należy układać w uprzednio zamontowanych metalowych, pełnych korytach kablowych, posadowionych na podstawkach betonowych na dachu.

W pomieszczeniu Nr 1/7 na Parterze, w Przygotowni do TK, zamontowany będzie, zgodnie z projektem instalacji sanitarnych, panel PS-CNW sterujący pracą centrali CN-W. Odpowiednie linie kablowe, opisane, jako KPS1 i KPS2, łączące ten panel z szafą zasilającą sterowniczą centrali CNW należy układać w szachcie instalacyjnym, razem z kablem K3, zasilającym rozdzielnicę RE.W wentylacji i na dachu razem z kablem K3.1, zasilającym centralę. Na Parterze, z pomieszczenia 1/7 do szachtu kable należy układać podtynkowo i w przestrzeniach międzystropowych z zastosowaniem kablowego osprzętu mocującego.

2.11 Wentylacja w Przygotowni do TK

Projektowane, w projekcie instalacji sanitarnych, jednostki klimatyzacyjne: zewnętrzna JZK (na wysokości 1 Piętra) i wewnętrzna (pomieszczenie 1/8) JWK, należy zasilić indywidualnymi obwodami z projektowanej rozdzielniczy RE.M. Linie zasilające należy wykonać podtynkowo, w uprzednio wykonanych brudach.

2.12 System głosowej komunikacji wewnętrznej

W celu zapewnienia łączności pracownika Portierni z obsługą transportu medycznego zaprojektowano system interkomu. Stacja bramowa PD systemu Interkom zamontowana ma być przed wejściem zewnętrznym do dźwigu szpitalnego. Centrala systemu CI zamontowana ma być na Portierni. Centralę należy zasilić indywidualnym obwodem z istniejącej rozdzielniczy R1-R. Centralę ze stacją bramową należy połączyć skrętką UTP kat 5e (8 żyłowa). Linie zasilającą i komunikacyjną należy wykonać podtynkowo,

w uprzednio wykonanych bruzdach, układając je w rurkach peschla p/t i w przestrzeniach nad sufitami podwieszanymi.

2.13 Ochrona przetężeniowa i przeciwporażeniowa

W projektowanych i w istniejących rozdzielnicach elektrycznych ochrona dodatkowa od porażień elektrycznych ma być wykonana z zastosowaniem samoczynnego wyłączania zasilania.

System samoczynnego wyłączania zasilania zrealizowany ma być poprzez zastosowanie zabezpieczeń obwodów elektrycznych wkładkami topikowymi, wyłącznikami instalacyjnymi, oraz wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane mają być w układzie sieci TN-S, z wydzielonymi żyłami neutralnymi N i ochronnymi PE.

2.14 Ochrona przeciwprzepięciowa

Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego wyładowania atmosferycznego w budynek stanowić będzie istniejąca instalacja odgromowa obiektu i istniejące i projektowane połączenia wyrównawcze.

W projektowanych rozdzielnicach elektrycznych w budynku, dodatkową ochronę przeciwprzepięciową realizować będzie się poprzez zastosowanie: ograniczników przepięć – poziom ochrony T2: 1,2kV/5kA, 8/20μs. Celem zastosowanej dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej jest ochrona instalacji i urządzeń przed skutkami przepięć łączeniowych i przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi.

2.15 Instalacja uziemienia

Istniejący uziom budynku pozostaje bez zmian.

W celu wykonania połączenia lokalnej szyny uziemiającej LSU, dla potrzeb dźwigu szpitalnego, należy wykonać połączenie istniejącego przewodu uziemiającego, zlokalizowanego przy wejściu do istniejącej windy z projektowaną szyną LSU w podszybiu dźwigu szpitalnego.

Połączenie należy wykonać z bednarki stalowej Fe 30x4 mm², jako spawane z zachowaniem ochrony antykorozyjnej.

2.16 Połączenia wyrównawcze

Projektowaną szynę uziemiającą LSU należy zainstalować w podszybiu dźwigu i połączyć ją z uziomem obiektu.

Z szyną LSU połączyć wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne szybu dźwigu i urządzeń dźwigowych przewodami LYżo10mm².

Instalacją połączeń wyrównawczych należy objąć wszystkie instalacje i urządzenia metalowe dźwigu szpitalnego, jednocześnie dostępne, pomiędzy którymi mogą pojawić się różnice potencjałów, stanowiące zagrożenie dla życia.

2.17 Instalacja piorunochronna

Ochrona odgromowa na dachu budynku pozostaje bez zmian z wyjątkiem odcinka kolidującego z lokalizacją centrali wentylacyjnej, lokalizacją pomostu technicznego i budową maszynowni.


Odcinki kolizyjne należy przebudować, stosując jako zwody poziome niskie, nienaprężane, drut stalowy ocynkowany Fe/Zn φ8mm, montowane na odgromowych wspornikach dachowych.

Wymiary siatki zwodów dla przyjętej klasy ochronności LPS III nie mogą być większe niż 15m x 15m.

Przebudowywane siatki zwodów należy połączyć z instalacją istniejącą. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony odgromowej dla centrali wentylacyjnej należy zamontować na dachu, zgodnie z rzutem dachu, dodatkowo iglice odgromowe posadowione na podstawkach betonowych. Iglice należy przyłączyć do siatki zwodów na dachu. Po wykonaniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające. Należy sporządzić protokół z pomiarów. Wartość rezystancji uziemienia instalacji odgromowej nie może być większa niż 10Ω. Należy założyć paszport dla instalacji odgromowej.


Zgodnie z zapisem w PN-EN 62305-3, w punkcie dotyczącym elementów LPS, wszystkie elementy stosowane do budowy LPS muszą spełniać wymagania wieloczęściowej normy PN-EN 50164.


Opracowanie: mgr inż. Ryszard Kulczak



K1,K2, K3
K.01
KPS1,KPS2

- PS-CNW
= Panel sterowniczy centrali nawiewno-wywiewnej
CN-W (odrębne opracowanie)
- KPS1** Linia zasilająca panel PS-CNW sterujący centrali
wentylacyjnej CN-W z szafy centrali CN-W
na dachu
LIYY 2x1
- KPS2** Linia komunikacyjna: panel PS-CNW - szafa
centrali wentylacyjnej CN-W na dachu
BUS O2YS3(5)CY2Y 1x2x0,642,6

OBIEKT:	DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
ADRES:	40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24 DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Gogucinie-Zawodzie, AM 55		
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH		
RYSunek IE-02	RZUT PARTERU INSTALACJE ELEKTRYCZNE		SKALA: 1:75
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. Ryszard Kulczak Upr. NBGP.V-7342/3/79/98 DOŚ/IE/2171/01	DATA: sierpień 2020 r.	



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PPWP

Przycisk sterowniczy PPWP
Przeciwpożarowego Włącznika
Prądu PWP windy zamontowanego
w polu odpływowym w rozdzielnicy
głównej RGnN budynku, przeznaczonym
dla zasilania szafy MW napędu windy
i szafy RE.D oświetlenia szybu i windy

K1

Linia zasilająca szafę
zasilająco-sterowniczą MW windy
z rozdzielnicy głównej RGnN
YKXSzo 5x25
(z zacisków odpływowych
Przeciwpożarowego Włącznika
Prądu windy zamontowanego
w polu odpływowym w RGnN)

K2

Linia zasilająca rozdzielnicę RE.D
oświetlenia szybu i windy
z rozdzielnicy głównej RGnN
YKXSzo 5x10
(z zacisków odpływowych
Przeciwpożarowego Włącznika
Prądu windy zamontowanego
w polu odpływowym w RGnN)

K3

Linia zasilająca rozdzielnicę
wentylacji RE.W z rozdzielnicy RG.W
w rozdzielni głównej RGnN
YKXSzo 5x16

K.01

Linia zasilająco-sterownicza
przycisków PPWP
Przeciwpożarowego Włącznika
Prądu windy
HDGs PH90 4x2,5

L1

Pion instalacji
elektrycznych

F2

Oprawa kanałowa w szybie windy
IP66/źródło światła: 230V/23W/E27
światłówka kompaktowa

AW2

Oprawa awaryjna, nastropowa
230V/3W/420lm/1h/LED, autotest
Dopuszcza się montaż opraw
wbudowanych w przypadku nie
występowania kolizji z istniejącymi
instalacjami w przestrzeni
międzyściłypowej

We wszystkich oprawach oświetleniowych należy
stosować źródła światła z modułami LED
Czas działania opraw awaryjnych na zasilaniu
autonomicznym ma wynosić min. 1h.
Zaleca się stosować oprawy awaryjne z czasem
działania na zasilaniu autonomicznym 3h
ze względów eksploatacyjnych

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać
świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpożarowej, wydane przez CNBOP w Józefowie

Natężenia oświetlenia awaryjnego:
Esr > 5lx - w osiach ciągów komunikacyjnych,
Emax/Emin < 40:1 wzdłuż centralnej osi drogi ewakuacyjnej

Uwagi
Oprawa F2 przed wejściem do dźwigu,
w korytarzu 4/1, ma być zasilana przewodem
YKYžo 3x1,5 z zastosowaniem kablowego
osprzętu nośnego z projektowanej rozdzielnicy
RE.D administracyjnej dźwigu
Oprawa awaryjna AW2 przed wejściem do dźwigu,
w korytarzu 4/1, ma być zasilana przewodem
YKYžo 4x1,5 z zastosowaniem kablowego
osprzętu nośnego z projektowanej rozdzielnicy
RE.D administracyjnej dźwigu, z tego samego
pola odpływowego, co oświetlenie podstawowe

KPS1

Linia zasilająca panel PS-CNW sterujący centrali
wentylacyjnej CN-W z szafy centrali CN-W
na dachu
LIYY 2x1


KPS2

Linia komunikacyjna; panel PS-CNW - szafa
centrali wentylacyjnej CN-W na dachu
BUS O2YS(St)CY2Y 1x2x0,64/2,6
Adresy obwodów elektrycznych

OB/RE.M

230V/400V TN-S
Samoczynne wyłączenie
zasilania

OBIEKT:	DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
ADRES:	40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24 DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, AM 55		
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH		
RYSUNEK IE-05	RZUT PIĘTRA 3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE		SKALA: 1:75 PODPIS:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. Ryszard Kulczak Upr. NBGP.V-7342/3/79/98 DOŚ/IE/2171/01	DATA: sierpień 2020 r.	



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PPWP

K1

K2

K3

K.01

L1

F2

F2

AW2

AW2

AW2

AW2

AW2

AW2

AW2

AW2

AW2

AW2

AW2

AW2

AW2

AW2

AW2

AW2


AW2

We wszystkich oprawach oświetleniowych należy stosować źródła światła z modułami LED
Czas działania opraw awaryjnych na zasilaniu autonomicznym ma wynosić min. 1h.
Zaleca się stosować oprawy awaryjne z czasem działania na zasilaniu autonomicznym 3h ze względów eksploatacyjnych
Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, wydane przez CNBOP w Józefowie
Natężenia oświetlenia awaryjnego:
Esr > 5lx - w osiach ciągów komunikacyjnych, Emax/Emin < 40:1 wzdłuż centralnej osi drogi ewakuacyjnej
Uwagi
Oprawa F2 przed wejściem do dźwigu, w korytarzu 5/1, ma być zasilana przewodem YKYżo 3x1,5 z zastosowaniem kablowego osprzętu nośnego z projektowanej rozdzielni RE.D administracyjnej dźwigu
Oprawa awaryjna AW2 przed wejściem do dźwigu, w korytarzu 5/1, ma być zasilana przewodem YKYżo 4x1,5 z zastosowaniem kablowego osprzętu nośnego z projektowanej rozdzielni RE.D administracyjnej dźwigu, z tego samego pola odpływowego, co oświetlenie podstawowe

Łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP43
Łącznik oświetleniowy schodowy, IP43
Linia zasilająca panel PS-CNW sterujący centrali wentylacyjnej CN-W z szafy centrali CN-W na dachu LIYY 2x1
Linia komunikacyjna: panel PS-CNW - szafa centrali wentylacyjnej CN-W na dachu BUS O2YS(S)CY2Y 1x2x0,64/2,6

Adresy obwodów elektrycznych
230V/400V TN-S
Samoczynne wyłączenie zasilania

OBIEKT:	DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
ADRES:	40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24 DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, AM 55		
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH		
RYSUNEK IE-06	RZUT PIĘTRA 4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE		SKALA: 1:75 PODPIS:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. Ryszard Kulczak Upr. NBGP.V-7342/3/79/98 DOŚ/IE/2171/01	DATA: sierpień 2020 r.	



OBJEKT:				DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych			
FAZA:				PROJEKT WYKONAWCZY			
ADRES:				40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24 DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, AM 55			
INWESTOR:				SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH			
RYSUNEK IE-07				RZUT PODDASZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE		SKALA: 1:75 PODPIS:	
INSTALACJE ELEKTRYCZNE				mgr inż. Ryszard Kulczak Upr. NBGP.V-7342/3/79/98 DOŚ/E/2171/01		DATA: sierpień 2020 r.	

MW

WGW

RE.W

RE.D

PPWP

Szafa MW zasilająco-sterownicza windy (dostawa z windy)
Dźwig: 3x230V/400V/15kW

Wylłącznik główny Szafy MW zasilająco-sterowniczej windy (dostawa z windy)

Rozdzielnica wentylacji 1kV/3x230V/400V/100A/6kA/IP66

Rozdzielnica adm. windy 1kV/3x230V/400V/63A/6kA/IP66 (Oświetlenie szybu windy, oświetlenie kabiny windy, oświetlenie, gniazda w Maszynowni, oświetlenie kondygnacyjne przed wejściami do windy)

Przycisk sterowniczy PPWP Przeciwpowozowego Wylłącznika Prądu PWP windy zamontowanego w polu odpływowym w rozdzielni głównej RGnN budynku, przeznaczony dla zasilania szafy MW napędu windy i szafy RE.D oświetlenia szybu i windy

Linia zasilająca szafę zasilająco-sterowniczą MW windy z rozdzielni głównej RGnN YKXSzo 5x25 (z zacisków odpływowych Przeciwpowozowego Wylłącznika Prądu windy zamontowanego w polu odpływowym w RGnN)

Linia zasilająca rozdzielnicę RE.D oświetlenia szybu i windy z rozdzielni głównej RGnN YKXSzo 5x10 (z zacisków odpływowych Przeciwpowozowego Wylłącznika Prądu windy zamontowanego w polu odpływowym w RGnN)

Linia zasilająca rozdzielnicę wentylacji RE.W z rozdzielni RG.W w rozdzielni głównej RGnN YKXSzo 5x16

Linia zasilająca sekcję wentylatorów w centrali CN-W, z rozdzielni RE.W YKXSzo 5x10

Linia zasilająca sekcję pompy ciepła w centrali CN-W, z rozdzielni RE.W YKXSzo 5x10

Linia zasilająco-sterownicza przycisków PPWP

Przeciwpowozowego Wylłącznika Prądu windy HDGs PH90 4x2,5

Korytka kablowe metalowe, pełne montowane na podstawkach betonowych na dachu

Oprawa liniowa sufitowa LED IP66 230V 36W L=540mm OPAL

Oprawa liniowa sufitowa LED IP66 230V 36W L=540mm OPAL z wbudowaną czujką ruchu

Oprawa awaryjna, nastropowa 230V/3W/420lm/1h/LED, autotest

Oprawa awaryjna, nastropowa do niskich temperatur, IP65 230V/4x1W/LED, autotest nat/1h

Pion instalacji elektrycznych

Gniazdo 3F/3x230V/400V/16A/IP44

Gniazdo 1F/230V/16A/IP44 podwójne

Łącznik oświetleniowy pojedynczy, IP43

Łącznik oświetleniowy schodowy, IP43

Oświetlenie szybu (O.s.)

Wszystkich oprawach oświetleniowych należy stosować źródła światła z modułami LED

Czas działania opraw awaryjnych na zasilaniu autonomicznym ma wynosić min. 1h.

Zaleca się stosować oprawy awaryjne z czasem działania na zasilaniu autonomicznym 3h ze względów eksploatacyjnych

Oprawy oświetlenia awaryjnego mają być zasilane przewodami YDYzo 4x1,5, obwodem wyprowadzonym z pola odpływowego w rozdzielni RE.D zasilającego obwód oświetlenia podstawowego

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpowozowej, wydane przez CNBOP w Józefowie

Natężenia oświetlenia awaryjnego:
Esr > 5lx - w osiach ciągów komunikacyjnych, Emax/Emin < 40:1 wzdłuż centralnej osi drogi ewakuacyjnej

Linia zasilająca panel PS-CNW sterujący centrali wentylacyjnej CN-W z szafy centrali CN-W na dachu

LIYY 2x1

Linia komunikacyjna: panel PS-CNW - szafa centrali wentylacyjnej CN-W na dachu


BUS OZYS(S)CYZY 1x2x0,64/2,6

08/RE.D

Adresy obwodów elektrycznych

08/RE.D

Adresy obwodów elektrycznych




Instalacja piorunochronna

- Klasa ochronności: LPS: III
Siatka zwodów: max. 15m x max. 15m
Zwody poziome, nienapężane:
D Fe/Zn fi 8,0mm
montowane na wspornikach dachowych
- Instalacja odgromowa istniejąca
- ✗ Demontaże
- ↗ Iglica odgromowa na stopce betonowej, Hm=...
H=2,80m
- TN-S 3x230V/400V
Samoczynne
Wylączenie Zasilania

- Instalację odgromową należy wykonać w III poziomie ochrony. Maksymalny wymiar oka siatki odgromowej na dachu wynosić ma 15x15m.
- Jako zwód poziomy niski na dachu dla celów ochrony odgromowej zastosować należy drut stalowy ocynkowany FeZn fi8mm ułożony na stopkach betonowych (podstawki w rozstawie co 1,5 m).
- Zwody poziome na dachu połączyć należy z uziemieniem poprzez przewody odprowadzające.
- Zwody połączyć należy metalicznie z metalowymi elementami montowanymi na dachu (rynny, kominy wentylacyjne, itp.)
- Przewody odprowadzające należy wykonać drutem FeZn fi8mm.
- Dla ochrony urządzeń elektrycznych na dachu zastosować należy zwody pionowe i iglice odgromowe, o wysokościach podanych przy iglicach. Iglice zamontować należy na stopkach betonowych.
- Przy wykonywaniu instalacji odgromowej zachować należy wymagane odstępy izolacyjne od urządzeń.
- Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej spełniać mają wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 50164 „Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS)”.
- Po wykonaniu instalacji odgromowej wykonać należy metrykę urządzenia piorunochronnego zawierającą m. in. krótki opis ochrony zewnętrznej i wewnętrznej, opis i schemat urządzenia piorunochronnego, lokalizację obiektu budowlanego, datę wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane Wykonawcy.
- Instalację wykonać należy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305
- Korytka kablowe, pełne/ osłony rurowe zamontować należy do uprzednio ułożonych stopek betonowych (rozstaw co 1,5m) i do konstrukcji nośnych urządzeń.

OBIEKT:	DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
ADRES:	40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24 DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, AM 55		
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH		
RYSunEK IE-08	RZUT DACHU INSTALACJE ELEKTRYCZNE		SKALA: 1:75
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. Ryszard Kulczak Upr. NBGP.V-7342/3/79/98 DOŚ/IE/2171/01	DATA: sierpień 2020 r.	PODPIS:




OBIEKT:	DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych		
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY		
ADRES:	40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24 DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, AM 55		
INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH		
RYSUNEK IE-09	FRAGMENT PRZĘKROJU A-A INSTALACJE ELEKTRYCZNE		SKALA: 1:100 PODPIS:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	mgr inż. Ryszard Kulczak Upr. NBGP.V-7342/3/79/98 DOŚ/IE/2171/01	DATA: sierpień 2020 r.	

Istn. Rozdzielnica RGnN

L1,L2,L3, 230V/400V 50Hz,

N




Istn.
Przycisk PWP Budyńku



$R \leq 10 \text{ omów}$

L1,L2,L3, 230V/400V 50Hz,

N



Rozbudowa dla potrzeb projektowanego dźwigu szpitalnego



Przyciski PPWP1-PPWP7 przed wejściami do dźwigu

Numer obwodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Istn. Zasilanie rezerwowe				Istn. Zasilanie podstawowe					Zasilanie lampki kontrolnej PWP		Cewka WW PWP		Maszynownia MW dźwigu szpitalnego K1	Rozdzielnica RE.D potrzeb dźwigu K2
Pi[kW]/Pmax[kW]	Istn.				Istn.					zielona		0,2		15,0/15,0	7,6/7,6
Typ przewodu	Istn.				Istn.							HDGs PH90		YKSXzo	YKSXzo
Przekrój [mm ²]	Istn.				Istn.							2x2,5		5x25	5x10

SYMAGE Szymon Wąciór
ul. Aleja Róż 6, 57-230 Polanica Zdrój

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

DATA
08.2020

Istn.Rozdzielnica RGnN

BRANŻA
IE

Projektant
mgr inż. Ryszard Kulczak
NBGP V.-7342/3/79/98

NR RYSUNKU

TEMAT
RYSUNKU

PROJEKT

DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO
do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24,DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, AM 55



FAZA
PW

ETAP

Ryszard Kulczak



IE-10
NR ARKUSZA
1/1

Istn. Rozdzielnica RG.W
Stan istniejący



Numer obwodu	01	02	03	04
Nazwa odbioru		Istn. Zasilanie ze stacji Wz 1.3	Istn. linia nN	
Pi[kW]/Pmax[kW]				
Typ przewodu		YKY	Cu	
Przekrój [mm ²]		5x1x50	5x istn.	

Istn. Rozdzielnica RG.W
Przebudowa



Numer obwodu	01	02	03	04	05
Nazwa odbioru	Istn. Zasilanie ze stacji Wz 1.3		Istn. linia nN	Ochronnik przeciwprzepięciowy	Zasilanie RE.W K3
Pi[kW]/Pmax[kW]				5kA/1,2kV	15,0/15,0
Typ przewodu	YKY		Cu	15kA	YKXSzo
Przekrój [mm ²]	5x1x50		5x istn.	8/20 μs	5x16

SYMAGE Szymon Wąciór
ul. Aleja Róż 6, 57-230 Polanica Zdrój

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

DATA
08.2020

TEMAT
RYSUNKU

Istn. Rozdzielnica RG.W

BRANŻA
IE

Projektant
mgr inż. Ryszard Kulczak
NBGP V.-7342/3/79/98

NR RYSUNKU
IE-11

PROJEKT

DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO
do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24, DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, AM 55


FAZA
PW

ETAP

NR ARKUSZA

1/1

Istn. Rozdzielnica R1-R



Numer obwodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Nazwa odbioru	Zasilanie z RGnN K2	Ochronnik przeciwprzepięciowy	Sygnalizacja napięcia	Rozdzielnica R1-R p.1/8 K.M	Gniazda wtykowe p.1/9	Gniazda wtykowe p.1/10, p.1/14	Gniazda wtykowe p.1/11	Oświetlenie p.1/9, p.1/10 p.1/12-p.1/15	Oświetlenie p.1/11	Gniazdo p.1/11 4K w PEL1	Gniazdo p.1/11 4K w PEL1	Gniazdo p.1/11 4K w PEL1	Gniazdo p.1/11 4K w PEL1	Gniazdo p.1/11 4K w PEL1	Centrala Interkom CI p1/1
Pi[kW]/Pmax[kW]	7,6/7,6	5kA/1,2kV		6,2/5,0	1,2	0,6	1,4	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,3
Typ przewodu	YKXSzo	15kA		YKYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo
Przekrój [mm ²]	5x10	8/20 μs		5x10	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5

SYMAGE Szymon Wąciór
ul. Aleja Róż 6, 57-230 Polanica Zdrój

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIELECKIEGO
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

DATA
08.2020

Istn. Rozdzielnica R1-R

BRANŻA
IE

Projektant
mgr inż. Ryszard Kulczak
NBGP V.-7342/3/79/98

NR RYSUNKU

PROJEKT


DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO
do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24, DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, AM 55

FAZA
PW

ETAP

IE-12
NR ARKUSZA
1/1

Rozdzielnica RE.D



Oświetlenie

Numer obwodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Nazwa odbioru	Zasilanie z RGnN K2	Ochronnik przeciwprzepięciowy	Sygnalizacja napięcia	Gniazdo 3F w Maszynowni	Gniazda wtykowe w Maszynowni	Gniazda wtykowe w Podszyciu	Oświetlenie szynu dźwigu	Kaseta zas.-ster. stacjonarna dla kabiny dźwigu	Oświetlenie pomieszczeń maszynowni	Oświetlenie Aw pomieszczeń maszynowni	Oświetlenie wejść kondygnacyjnych do dźwigu	Oświetlenie Aw wejść kondygnacyjnych do dźwigu	Rezerwa
Pi[kW]/Pmax[kW]	7,6/7,6	5kA/1,2kV		3,0	1,0	1,0	0,4	0,4	0,3	0,1	0,3	0,1	1,0
Typ przewodu	YKXSzo	15kA		YDYzo	YDYzo	YDYzo	YKYzo	YKYzo	YDYzo	YDYzo	YKYzo	YKYzo	
Przekrój [mm ²]	5x10	8/20 μs		5x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	4x1,5	3x2,5	4x2,5	

SYMAGE Szymon Wąciór
ul. Aleja Róż 6, 57-230 Polanica Zdrój

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

DATA
08.2020

Rozdzielnica RE.D

BRANŻA
IE

Projektant
mgr inż. Ryszard Kulczak
NBGP V.-7342/3/79/98

NR RYSUNKU

IE-13

NR ARKUSZA

1/2


PROJEKT

DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO
do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24, DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, AM 55

FAZA
PW

ETAP

Rozdzielnica RE.D



Rozdzielnica
IP43, Naścienna, Głębokość: 185mm

BILANS MOCY	
P_i	7,6 kW
k_j	1
P_{max}	7,6 kW
I_{max}	12 A
I_b w RGnN	gG25 A

TN-S 230V/400V
SAMOCZYNNY
WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Dopuszcza się montaż wyłączników instalacyjnych nadmiarowych z członami przeciwporażeniowymi różnicowoprądowymi

SYMAGE Szymon Wąciór
ul. Aleja Róż 6, 57-230 Polanica Zdrój

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

DATA
08.2020

TEMAT
RYSUNKU

Rozdzielnica RE.D

BRANŻA
IE

PROJEKT

DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO
do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24, DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, AM 55

FAZA
PW

ETAP

Projektant
mgr inż. Ryszard Kulczak
NBGP V.-7342/3/79/98


NR RYSUNKU

IE-13

NR ARKUSZA

2/2

Rozdzielnica RE.M



Numer obwodu	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Nazwa odbioru	Zasilanie z R1-R K.M	Ochronnik przeciwprzepięciowy	Sygnalizacja napięcia	JZK Klimatyzacji	JWK Klimatyzacji		Gniazda wtykowe p.1/7	Gniazda wtykowe p.1/8	Rezerwa	Oświetlenie	Oświetlenie AW	Rezerwa
$P_i[kW]/P_{max}[kW]$	6,1/5,0	5kA/1,2kV		1,6	0,1		1,0	1,0	1,0	0,3	0,1	1,0
Typ przewodu	YKYzo	15kA		YDYzo	YDYzo		YDYzo	YDYzo		YDYzo	YDYzo	
Przekrój [mm ²]	5x10	8/20 μs		3x2,5	3x2,5		3x2,5	3x2,5		3x1,5	4x1,5	

SYMAGE Szymon Wąciór
ul. Aleja Róż 6, 57-230 Polanica Zdrój

INWESTOR

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY
IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

DATA
08.2020

Rozdzielnica RE.M

BRANŻA
IE

Projektant
mgr inż. Ryszard Kulczak
NBGP V.-7342/3/79/98

NR RYSUNKU

IE-14

NR ARKUSZA

1/2


PROJEKT

DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO
do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24, DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, AM 55

FAZA
PW

ETAP

Rozdzielnica RE.M



Rozdzielnica
IP43, Naścienna, Głębokość: 185mm



BILANS MOCY	
Pi	6,2 kW
kj	0,8
Pmax	5,0
I _{max}	8 A
I _b w R1–R	gG25A

TN–S 230V/400V
SAMOCZYNNY
WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Dopuszcza się montaż wyłączników instalacyjnych nadmiarowych z członami przeciwporażeniowymi różnicowoprądowymi

SYMAGE Szymon Wąciór ul. Aleja Róż 6, 57-230 Polanica Zdrój			INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH		DATA 08.2020
TEMAT RYSUNKU	Rozdzielnica RE.M		BRANŻA IE	ETAP	Projektant mgr inż. Ryszard Kulczak NBGP V.-7342/3/79/98	
PROJEKT	DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24,DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, AM 55		FAZA PW			NR RYSUNKU IE-14 NR ARKUSZA 2/2

Rozdzielnica RE.W



Rozdzielnica
IP66, Wbudowana, Głębokość: 161mm

Numer obwodu	01	02	03	04	05	06
Nazwa odbioru	Zasilanie z RG.W K3	Ochronnik przeciw przepięciowy	Sygnalizacja napięcia	Sekcja wentylatorów CN-W K3.1	Sekcja pompy ciepła CN-W K3.2	Rezerwa
Pi[kW]/Pmax[kW]	15,0/15,0	5kA/1,2kV		7,0	7,0	1,0
Typ przewodu	YKXSzo	15kA		YKXSzo	YKXSzo	
Przekrój [mm ²]	5x16	8/20 μs		5x10	5x10	

BILANS MOCY	
P_i	15,0 kW
k_j	1
P_{max}	15,0
I_{max}	24 A
I_b w RG.W	gG50A

TN-S 230V/400V
SAMOCZYNNIE
WYŁĄCZANIE ZASILANIA

SYMAGE Szymon Wąciór ul. Aleja Róż 6, 57-230 Polanica Zdrój			INWESTOR	SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY IM. ANDRZEJA MIEŁĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH		DATA 08.2020
TEMAT RYSUNKU	Rozdzielnica RE.W		BRANŻA IE	Projektant mgr inż. Ryszard Kulczak NBGP V.-7342/3/79/98		NR RYSUNKU IE-15 NR ARKUSZA 1/2
PROJEKT	DOBUDOWANIE DŹWIGU SZPITALNEGO do budynku Oddziału Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych 40-023 KATOWICE, UL. FRANCUSKA 20-24,DZ. NR 6, OBR. 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie, AM 55		FAZA PW	ETAP		