TB-1

PWP
na zewnątrz budynku

CC2004 100A
5xLGY 25

FR 104 100A
5xLGY 25

HDGS PH90

urządzenie uruchamiające

urządzenie sygnalizujące

S303C25 N2XH-J 5x16 — obwód tablica TB-2

S303C25 N2XH-J 5x6

P302 25A 0,03A typ AC	S303C20 N2XH-J 3x2,5	obwód -zasila. pompy ciepła
P302 25A 0,03A typ AC	S303C20 N2XH-J 3x2,5	obwód -zasila. pompy ciepła
P304 40A 0,03A typ AC	S303C20 N2XH-J 5x4	obwód gniazd 400V pom. 18
P304 40A 0,03A typ AC	S303C16 N2XH-J 5x4	obwód gniazd 400V -zmywarka pom. 23
P304 40A 0,03A typ AC	S303C16 N2XH-J 5x4	obwód gniazd 400V -zmywarka pom. 24
P304 40A 0,03A typ AC	S303C20 N2XH-J 5x6	obwód gniazd 400V -piec k-p pom. 23
P304 40A 0,03A typ AC	S303C20 N2XH-J 5x6	obwód gniazd 400V -patelnia pom. 23
P304 40A 0,03A typ AC	S303C20 N2XH-J 5x6	obwód gniazd 400V -kuchnia 4p pom. 23
P304 25A 0,03A typ AC	S303C16 N2XH-J 5x4	obwód gniazd 400V -taboret pom. 23
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd -pralka pom. 11
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd -suszarka pom. 11
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd -pom. 12,13,14,15,17
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd -pom. 20
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd -pom. 21,22
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd -pom. 26,27
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd -pom. 25
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd -pom. 23
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd -pom. 23
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd -pom. 23
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd -pom. 32,33
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd -pom. 03,29,31
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd -pom. 04,05,06,07,08
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd -pom. 01,09
P302 25A 0,03A typ A	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd PEL -pom. 05
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x1,5	obwód oświetlenia pom.01,02,0910,11,12,13,14,15,16,17,18
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x1,5	obwód oświetlenia pom.03,04,05,06,07,08,29
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x1,5	obwód oświetlenia pom.30,31,32,33,34
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x1,5	obwód oświetlenia pom. 20,21,22,23,24,25,26
P302 25A 0,03A typ AC	S301B10 N2XH-J 3x1,5	obwód oświetlenia pom.09,16,28
P302 25A 0,03A typ AC	S301B10 N2XH-J 3x1,5	obwód oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
P302 25A 0,03A typ AC	S301B10 N2XH-J 3x1,5	obwód oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
P302 25A 0,03A typ AC	S301B10 N2XH-J 3x1,5	obwód zasilania domofonu
3xS301B2A 3x1,5		sygnalizacja napięcia
		ochronnik przeciwprzepięciowe

TB-2

FR 104 63A
N2XH-J 5x16

P302 25A 0,03A typ AC	S301B10 N2XH-J 3x1,5	obwód oświetlenia pom.11
P302 25A 0,03A typ AC	S301B10 N2XH-J 3x1,5	obwód oświetlenia pom.04,05,06,07
P302 25A 0,03A typ AC	S301B10 N2XH-J 3x1,5	obwód oświetlenia pom.01,02,03,08,09,,10
P302 25A 0,03A typ AC	S301B10 N2XH-J 3x1,5	obwód oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd pom. 04,05,06
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd pom. 07
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd pom. 03,10
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd pom. 02,08,09
P302 25A 0,03A typ AC	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd pom. 11
P302 25A 0,03A typ A	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd PEL pom. 05,06,07
P304 40A 0,03A typ A	S301B16 N2XH-J 3x2,5	obwód gniazd PEL pom. 08
P304 25A 0,03A typ AC	S303C16 N2XH-J 5x2,5	obwód -zasila. centrali wentyl.
P302 25A 0,03A typ AC	S303B16	rezerwa
P302 25A 0,03A typ AC	S303B16	rezerwa
P302 25A 0,03A typ AC	S303B16	rezerwa
P302 25A 0,03A typ AC	S303B16	rezerwa
3xS301B2A 3x1,5		sygnal. napięcia
		ogranicznik przepięć

TB-W

FR 104 63A
N2XH-J 5x6

P304 25A 0,03A typ AC	S303C16 N2XH-J 5x2,5	obwód -zasila. maszynowni windy
P302 25A 0,03A typ AC	S303B10 N2XH-J 3x1,5	obwód - oświetlenia szybu windy

OBIEKT	BUDYNEK ŻŁOBKA	TYTUŁ PROJEKTU:	
LOKALIZACJA	ul. Długa, Wrocanka, dz nr 994 i 1000 , obręb Wrocanka, Gmina Miejsce Piastowe	BUDYNEK ŻŁOBKA GMINNEGO (dla 48 dzieci) Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
INWESTOR	GMINA MIEJSCE PIASTOWE		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYS	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA	data	podpis
projektant : mgr inż.. Sebastian Gierlicki nr upraw. PDK/0007/PWOE/13 sprawdzający : mgr inż.Marek Wasylak nr upraw. PDK/0093/POOE/11		29.02.2024r	
SKALA 1:100	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	6E