


TABLICA ROZDZIELCZA TR



Zasilanie	Obwód nr 1	Obwód nr 2	Obwód nr 3	Obwód nr 4	Obwód nr 5	Obwód nr 6	Obwód nr 7	Obwód nr 8	Obwód nr 9	Obwód nr 10	Obwód nr 11	Obwód nr 12	Obwód nr 13	Obwód nr 14	Obwód nr 15	Obwód nr 15
	Ochrona przeciwprzep. klasa B+C	Dobezpieczenie	Podgrzewacz wody	Podgrzewacz wody	Gniazda 1xL+N+PE grzejniki	Gniazda 1xL+N+PE grzejniki	Gniazda 1xL+N+PE grzejniki	Gniazda 1xL+N+PE grzejniki	Gniazda 1xL+N+PE grzejniki	Gniazda 1xL+N+PE grzejniki	Rezerwa	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie zewnętrzne	Sterowanie oświetlenia zewnętrznego	System przywoławczy
YKY 5x16			YDY 5x2,5	YDY 5x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5		YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5		YDY 3x2,5
			3,0kW	3,0kW	2,5kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW	2,0kW		1,3kW	1,3kW	0,3kW		1,0kW

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
zgodnie z PN-HD 60364-4-41

UWAGI:
ZACHOWAĆ STREFY OCHRONNE DLA
WANIEŃ I BRODZIKÓW ZGODNIE
Z PN - HD 60364 - 7 - 701

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"GOYA" Sławomir Gierliński
Plac Niepodległości 32 | 62-035 Kórnik
e-mail biuro@gierlinski.pl, tel. 502 669 992

inwestor:	Miasto i Gmina Kórnik Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik					
obiekt:	Budynek usługowy – zaplecze usług sportu Czmoń, dz. nr ewid. 305, gmina Kórnik					
branża:	Elektryczna				skala:	
temat: rysunku:	TABLICA ROZDZIELCZA TR – SCHEMAT IDEOWY					
	imię i nazwisko		nr uprawnień:	data:	podpis:	nr rys.
Projektował instalacje elektryczne	MGR INŻ. MICHAŁ SZAFRAŃSKI		WKP/0187/P00E/11	12.2021		E-05
Sprawdził – konstrukcja:	MGR INŻ. PAWEŁ SZAFRAŃSKI		WKP/0193/P00E/13	12.2021		