

### Legenda do rysunków

-----	instalacje elektryczne oświetlenia administracyjnego
-----	włz
— — — — —	instalacja domofonowa
— — — — —	instalacja połączeń wyrównawczych

#### Oprawy oświetleniowe:

A	Oprawa oświetl. plafoniera z czujnikiem PIR do żarówek energooszczędnych
B	Oprawa oświetl. z kloszem ścienna np. WOS 60
NP	Oprawa oświetleniowa j.w. lecz z numerem posesji.
D	Oprawa oświetl. na ścienna ledowa do 30W z czujnikiem PIR ( oświetlenie wejścia do budynku)
OPKz	Oprawa szczelna do żarówek typ OPKz 60, do oświetlenia piwnic i strychu

#### Źródła światła stosować tyu LED.

##### Uwagi:

1. Instalacje elektryczne wykonać:
  - w piwnicach oraz na strychu przewodami (YDYżo1,5) na uchwytych na tynku, z osprzętem bakelitowym szczelnym n/t, n/dr dodatkowo w rurkach RL18,
  - na kl. schodowych przewody YDYp żo 3x1,5 w/t z osprzętem wtynkowym
  - w miejscach uzasadnionych instalacja w korytkach krytych
2. Lokalizacja tablic mieszkaniowych TM w mieszkaniach
  - szczegóły ustalić z lokatorami w trakcie wykonawstwa  
( w kosztorysie ujęto utrudnienia z tego tytułu ok. 2 rg/mieszkanie).
3. Istniejące tablice elektryczne na klatce schodowej przewidziane do demontażu.  
Tablice mieszkaniowe do wymiany na nowe.
4. Istniejące instalacje administracyjne oświetlenia, oraz włz do demontażu w miejscach dostępnych, w pozostałych trwale odłączone.
- 5 Wykonać instalację domofonową cyfrową w rurkach pod tynkiem oraz dzwonkową.
- 6 Wykonać połączenia wyrównawcze ( zasadniczo sieć gazowa )  
oraz na zewnątrz uziom pionowy Galmar PO2x6.