


Tablica rozdzielcza TR01


Rozdzielnica ścienna z drzwiczkami IP40

5x24 modułów


wym.: wys.x szer.x gł. (890x595x149)mm



Szafka przeciwpożarowego wyłącznika prądu SPWP1



Istniejąca szafka zestawu złączowo-pomiarowego, na elewacji budynku ZZP



rodzaj obwodu , nr pomieszczenia Pi/kw/

N2XH-J 5x6	1,9	zasilanie tablicy rozd. TR11
N2XH-J 5x6	2,7	zasilanie tablicy rozd. TR12
N2XH-J 3x1,5	0,4	oświetlenie pom. parteru
N2XH-J 3x1,5	0,5	oświetlenie pom. parteru
N2XH-J 3x1,5	0,1	oświetlenie kl. schodowej
N2XH-J 3x1,5	0,1	oświetlenie zewnętrzne, wiatrołap
N2XH-J 3x2,5	2,1	gn.wt.1-faz w pom. parteru
N2XH-J 3x2,5	1,8	gn.wt.1-faz w pom. parteru
N2XH-J 3x2,5	2,0	gn.wt.1-faz w pom. kuchni
N2XH-J 3x2,5	2,0	gn.wt.1-faz w pom. kuchni
N2XH-J 3x2,5	1,5	gn.wt.1-faz w pom. kotłowni
N2XH-J 5x2,5	1,0	Zasilanie rampy niepełnospr.

Oznaczenia aparatury na schemacie

- Q – rozłącznik
- FU – ochronnik przeciwprzepięciowy
- FH – lampki LED kontroli napięcia
- FS – bezpieczniki obwodów ster. i sygn.
- FI – wyłączniki różnicowo prądowe
- F – bezpieczniki obwodowe
- KS – stycznik
- ZA – zegar astronomiczny

TEMAT:	REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZAPŁACH MAŁYCH wraz z wymianą instalacji wod.-kan.; c.o.; c.w.u.; elektrycznej Gmina Gołcza; Czaple Małe; nr działki: 382/2; 411;	
INWESTOR:	Gmina Gołcza Gołcza 80 32-075 Gołcza	
TYTUŁ RYSUNKU:	Schemat tablicy rozdzielczej TR01	
PROJEKTANT:	NR UPR. BUD.	PODPIS
mgr inż. Sławomir Szczepny	SLK/5671/PWBE/15	
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR. BUD.	PODPIS
-	-	
BRANŻA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
BRANŻA ELEKTRYCZNA	1:100	E01
STADIUM:	DATA:	
PROJEKT BUDOWLANY	04.2021	
ARW PROJEKT ARW Projekt Jakub Wypchałowski ul. Ułańska 11/201; 40-887 Katowice;		tel: (+48) 606 129 058 mail: biuro@arwprojekt.pl www.arwprojekt.pl