

Numer R/21/011942	Miejscowość Gdańsk	Data 17-02-2021
-------------------	--------------------	-----------------

## WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)  
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA  
Oddział w Gdańsku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:

Nazwa: kolizja z projektowanym przedszkolem  
Adres (Nr działki): Mosty, ul. Gdyńska  
gm. Kosakowo, działka numer 1232, 1338

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:

- 2.1. Linia [SN] - T-2487 Mosty - T-2442 Mosty Sadowa [5639] -
- 2.2. Linia [SN] - T-2492 Mosty Osiedle - Sl.3 (odł.2492) [5655] -
- 2.3. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [T-2487-SŁ102/202] -
- 2.4. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [T-2487-SŁ102/202] -
- 2.5. Odcinek napowietrzny [nN] - Goły [T-2487-SŁ301] -
- 2.6. Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [T-2487-ZK-GDYŃSKA23] -

3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:

3.1. Urządzenia WN i SN:

Istniejące linie kablowe SN-15kV nr 5655 i 5639 należy zdjąć ze słupa nr 3 (linii napowietrznej nr 5639) i zmurować ze sobą. Istniejącą linię kablową SN-15kV nr 5655 należy przeciąć i po jej przedłużeniu kablem typu 3 x XRUHAKXS 1 x 150 mm<sup>2</sup> wprowadzić obu końcami do stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" w nowej lokalizacji.

3.2. Stacja transformatorowa:

Istniejącą stację transformatorową T-2487 "Mosty" należy przebudować na stację kontenerową w nowej lokalizacji.  
Charakter stacji: sieciowa - przelotowa.;

3.3. Urządzenia nn:

Istniejącą linię kablową nn-0,4kV zasilaną ze stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" obwód nr 400 należy zdjąć ze stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" i po jego przedłużeniu (kablem odpowiedniego typu i przekroju) wprowadzić do stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" w nowej lokalizacji.

Istniejące linie napowietrzne nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" obwód nr 100 i 200 należy odpowiednio przebudować poprzez skablowanie (kablem odpowiedniego typu i przekroju) od słupa nr 101/201 (w nowej lokalizacji) do stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" w nowej lokalizacji.

Pomiędzy stacją transformatorową T-2487 "Mosty" a słup nr 301 należy wstawić projektowany słup linii nn-0,4kV odpowiednio zlokalizowany od którego należy wybudować linię kablową (kablem odpowiedniego typu i przekroju) do stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" w nowej lokalizacji..

3.4. Demontaże:

Napowietrzną linię SN-15kV nr 5639 od stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" do stanowiska nr 3 - zdemontować wraz ze stacją T-2487.

Istniejące linie napowietrzne nn-0,4kV od słupów 101/201 oraz projektowanego słupa nn-0,4kV do stacji transformatorowej T-2487 "Mosty" - zdemontować.



Materiały z demontażu zutylizować.;

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV słupów nn-0,4kV oraz stacji transformatorowej (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Gdyni - Dział Dokumentacji Energetycznej.;

Szczegółową lokalizację słupów linii nn-0,4kV, stacji transformatorowej oraz trasę linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdyni;

Projekt budowlany (architektoniczny) stacji należy uzgodnić z inspektorem budowlanym ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku;

4.2. Inne wymagania:

-

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.

Dyrektor  
Departamentu Zarządzania  
Majątkiem Sieciowym

**Tomasz Śliwiński**


ZATWIERDZIŁ

 Górecki Lech

OPRACOWAŁ

tel. 58 527 95 22

Otrzymują:

-  1. Wnioskodawca  
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku  
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  
3. Rejon Dystrybucji w Gdyni  
ul. Morska 118c, 81-225 Gdynia