

## Legenda do rysunków

- instalacje elektryczne oświetlenia administracyjnego
- w/z
- instalacja domofonowa
- · — instalacja połączeń wyrównawczych

### Oprawy oświetleniowe:

- A            Oprawa oświetl. plafoniera z czujnikiem PIR do żarówek energooszczędnych
- C            Oprawa oświetl. zewnętrznego z czujnikiem PIR do żarówek do 60W (IP44)
- NP           Oprawa oświetleniowa z czujnikiem zmierzchowym i numerem posesji.
- OPKz        Oprawa szczelna do żarówek typ OPKz 60, do oświetlenia piwnic i strychu

### Zróżdła światła stosować ledowe.

### Uwagi:

1. Instalacje elektryczne wykonać:
  - w komórkach oraz na strychu przewodami (YDYżo1,5) na uchwytych na tynku, z osprzętem bakelitowym szczelnym n/t lub n/dr
  - na kl. schodowych przewody YDYp żo 3x1,5 w/t z osprzętem wtynkowym
2. Lokalizacja tablic mieszkaniowych TM w mieszkaniach
  - szczegóły ustalić z lokatorami w trakcie wykonawstwa
  - ( w kosztorysie ujęto utrudnienia z tego tytułu ok. 2 rg/mieszkanie).
3. Istniejące tablice elektryczne na klatce schodowej oraz mieszkaniowe przewidziane do demontażu.
4. Istniejące instalacje administracyjne oświetlenia, w/z do demontażu w miejscach dostępnych, w pozostałych trwale odłączone.
5. Na parterze (brak piwnic) wykonać połączenia wyrównawcze , w podwórzu uziom pionowy Galmar PO2x6.
6. **Przed wykonaniem uziomu pionowego wykonać wykopy próbne, aby uniknąć kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.**