

Przedmiar robót : Remont instalacji elektrycznej – Fabryczna 11/1Wyszczególnienie robót:**A - 100% Remont instalacji elektrycznej bez montażu osprzętu :**

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem. Trasowanie linii, mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, przebijanie otworów w ścianach, stropach, przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z wykonaniem ślepych otworów, montaż z podłączeniem puszek łączeniowych.

Montaż instalacji elektrycznej podtynkowej przewodami YDYp 3x2,5mm² / 5x2,5mm² 450/750V zabezpieczone wyłącznikiem o charakterystyce B16 - obwody gniazd, przewodami YDYp 3x1,5mm² / 4x1,5 mm² 450/750V zabezpieczone wyłącznikiem o charakterystyce B10 - obwody oświetlenia.

Wydzielone obwody : 1. oświetlenie + dzwonek, 2. gniazda kuchnia (2szt), 3. gniazdo płyta dwupalnikowa elektryczna (1szt) 4. gniazdo pralka (1szt), 5. gniazdo łazienka +bojler elektryczny (2szt), 6. Obwód grzejnik elektryczny pokój + łazienka (2szt)

Montaż rozdzielnic 12 modułowej, (z opisem obwodów) wraz z zabezpieczeniami :

Wyłącznik różnicowoprądowy 40A 30mA 230V 1szt. + wyłączniki nadmiarowoprądowe 6. Zaprawianie bruzd wliczone w cenę.

B- Montaż osprzętu :

Montaż na gotowym podłożu : Gniazd wtynkowych, gniazd wtynkowych hermetycznych, łączników instalacyjnych, opraw oświetleniowych, haczyków sufitowych pod oprawy oświetleniowe, dzwonka 230V z przyciskiem.

Wymagana dokumentacja wliczona w cenę :

- Protokoły pomiaru instalacji elektrycznej – 2 egzemplarze

- Zgłoszenie gotowości instalacji elektrycznej do podłączenia (TAURON) – 2 egzemplarze

A 100% Remont instalacji elektrycznej bez montażu osprzętu				
Lp.	Wyszczególnienie robót	Cena netto	Szt.	Wartość netto
1.	Wypust oświetleniowy		2	
2.	Wypust na gniazdo wtykowe		4	
3.	Wypust na gniazdo wtykowe hermetyczne		4	
4.	Wypust na dzwonek 230V		1	
5.	Montaż rozdzielni wraz z zabezpieczeniami oraz przepustem		1	
6.	Demontaż istniejącej instalacji		1	
7.				
Razem				
B. Montaż osprzętu				
Lp.	Wyszczególnienie robót	Cena netto	Szt.	Wartość netto
1.	Montaż kostki na wpuście oświetleniowym		2	
2.	Montaż plafonu w łazience lub WC		1	
3.	Montaż gniazda wtykowego		5	
4.	Montaż gniazda wtykowego hermetycznego		4	
5.	Montaż dzwonka 230V		1	
6.	Montaż łącznika jednobiegunowego, świecznikowego lub dzwonkowego		4	
7.	Montaż z dostarczeniem płyty dwupalnikowej elektrycznej na wspornikach		1	
Razem				
Razem A+B cena netto				
VAT 8%				
Razem cena brutto				