

**Przedmiar robót : Remont instalacji elektrycznej – Dabrowskiego 18A/7**Wyszczególnienie robót:**A - 100% Remont instalacji elektrycznej bez montażu osprzętu :**

Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem. Trasowanie linii, mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, przebijanie otworów w ścianach, stropach, przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z wykonaniem ślepych otworów, montaż z podłączeniem puszek łączeniowych.

Montaż instalacji elektrycznej podtynkowej przewodami YDYp 3x2,5mm<sup>2</sup> / 5x2,5mm<sup>2</sup> 450/750V zabezpieczone wyłącznikiem o charakterystyce B16 - obwody gniazd, przewodami YDYp 3x1,5mm<sup>2</sup> / 4x1,5 mm<sup>2</sup> 450/750V zabezpieczone wyłącznikiem o charakterystyce B10 - obwody oświetlenia.

**Wydzielone obwody :** 1. oświetlenie + dzwonek, 2. gniazda kuchnia (2szt), 3. gniazdo płyta dwupalnikowa elektryczna (1szt) 4. gniazdo pralka (1szt), 5. gniazdo łazienka +bojler elektryczny (2szt), 6. Obwód grzejnik elektryczny pokój + łazienka (2szt)

Montaż rozdzielnic 12 modułowej, (z opisem obwodów) wraz z zabezpieczeniami :

Wyłącznik różnicowoprądowy 40A 30mA 400V 1szt. + wyłączniki nadmiarowoprądowe 6. Zaprawianie bruzd wliczone w cenę.

**B- Montaż osprzętu :**

Montaż na gotowym podłożu : Gniazd wtynkowych, gniazd wtynkowych hermetycznych, łączników instalacyjnych, opraw oświetleniowych, haczyków sufitowych pod oprawy oświetleniowe, dzwonka 230V z przyciskiem.

**Wymagana dokumentacja wliczona w cenę :**

- Protokoły pomiaru instalacji elektrycznej – 2 egzemplarze

- Zgłoszenie gotowości instalacji elektrycznej do podłączenia (TAURON) – 2 egzemplarze

|                             |  |                   |             |                      |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>A</b>                    | <b>100% Remont instalacji elektrycznej bez montażu osprzętu</b>        |                   |             |                      |
| <b>Lp.</b>                  | <b>Wyszczególnienie robót</b>  | <b>Cena netto</b> | <b>Szt.</b> | <b>Wartość netto</b> |
| 1.                          | Wypust oświetleniowy   |                   | 2           |                      |
| 2.                          | Wypust na gniazdo wtykowe  |                   | 4           |                      |
| 3.                          | Wypust na gniazdo wtykowe hermetyczne                                  |                   | 4           |                      |
| 4.                          | Wypust na dzwonek 230V   |                   | 1           |                      |
| 5.                          | Montaż rozdzielni wraz z zabezpieczeniami oraz przepustem              |                   | 1           |                      |
| 6.                          | Demontaż istniejącej instalacji  |                   | 1           |                      |
| 7.                          |  |                   |             |                      |
| <b>Razem</b>                |  |                   |             |                      |
| <b>B.</b>                   | <b>Montaż osprzętu</b>   |                   |             |                      |
| <b>Lp.</b>                  | <b>Wyszczególnienie robót</b>  | <b>Cena netto</b> | <b>Szt.</b> | <b>Wartość netto</b> |
| 1.                          | Montaż kostki na wpuście oświetleniowym                                |                   | 2           |                      |
| 2.                          | Montaż plafonu w łazience lub WC                                       |                   | 1           |                      |
| 3.                          | Montaż gniazda wtykowego   |                   | 5           |                      |
| 4.                          | Montaż gniazda wtykowego hermetycznego                                 |                   | 4           |                      |
| 5.                          | Montaż dzwonka 230V  |                   | 1           |                      |
| 6.                          | Montaż łącznika jednobiegunowego, świecznikowego lub dzwonkowego       |                   | 4           |                      |
| 7.                          | Montaż z dostarczeniem płyty dwupalnikowej elektrycznej na wspornikach |                   | 1           |                      |
| <b>Razem</b>                |  |                   |             |                      |
| <b>Razem A+B cena netto</b> |  |                   |             |                      |
| <b>VAT 8%</b>               |  |                   |             |                      |
| <b>Razem cena brutto</b>    |  |                   |             |                      |