Zestawienie powierzchni - Piwnica			
Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia	Posadzka
-1.01	Korytarz	8,05	Beton
-1.02	Pokój woźnego	11,80	PCW
-1.03	WC	3,34	PCW
-1.04	Kotłownia	28,04	Beton
-1.05	Magazynek	4,41	Beton
-1.06	Zaplecze kotłowni	18,92	Beton
-1.07	Skład opału	33,37	Beton
-1.08	Magazynek	30,76	Beton
	RAZEM	138,69	

	-przycisk ośw. pojedynczy dzwonkowy 10A/230V
	-włącznik ośw. pojedynczy schodowy 10A/230V
	-włącznik ośw. podwójny 10A/230V
	-włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V
GPP	-przeciwpożarowy przycisk głównego wyłącznika prądu
	-włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V p/t, h=1,3m; IP44
	-czujnik obecności 360st
	-włącznik ośw. podwójny 10A/230V ze wskaźnikiem zadziałania
RG	- rozdzielnia główna projektowana 1950x725x425 (wys x szer x gł)
Te	- tablica elektryczna 1500x575x180 (wys x szer x gł)-podtynkowa

LEGENDA

A — Oprawa LED 40W, 120x30cm, strumień świetlny 3600 lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 100lm/W, barwa światła powyżej 4000K, kąt świecenia 120stopni, przesłona mleczna pcv, n/t, IP40, IK08, wsp. RA>80

B — Oprawa LED 40W, 120x30cm, strumień świetlny 3600 lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 100lm/W, barwa światła powyżej 4000K, kąt świecenia 120stopni, przesłona mleczna pcv, n/t, IP65, IK08, wsp. RA>80

E — Oprawa LED 8W, okrągła śr.30cm, strumień świetlny 620 lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 100 lm/W, barwa światła powyżej 3000K, kąt świecenia 120stopni, przesłona mleczna pcv, n/t, IP40, IK08, wsp. RA>80

F — Oprawa LED 8W, okrągła śr.30cm naścienna, strumień świetlny 620 lumenów, skuteczność świetlna oprawy powyżej 100 lm/W, barwa światła powyżej 3000K, kąt świecenia 120stopni, przesłona mleczna pcv, n/t, IP40, IK08, wsp. RA>80

G — Oprawa LED, 15W, okrągła śr.30cm naścienna zew., n/t, IP65, IK08,wsp. RA>80

+3h — Symbol ten przy oprawie oznacza montaż inwertera 3 godzinnego dla danej oprawy, zapewniającego świecenie oprawy jako awaryjnej po zaniku prądu



UWAGI

- wszystkie łączniki montować na wysokości 1,4 m od posadzki wykończonej
- w pomieszczeniach wilgotnych oraz higieniczno-sanitarnych montować łączniki hermetyczne oraz bryzgoszczelne gniazda wtyczkowe
- w pomieszczeniach z instalacją gazową, montować łączniki gazoszczelne
- łączniki dla osób niepełnosprawnych montować na wysokości 1,0 m od posadzki wykończonej
- wszystkie przewody prowadzić w bruzdach pod tynkiem
- rozdzielnice Rg zamontować na wysokości 1,4 m nad posadzką,
- relizację projektu rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż, a wymiary pobierać wyłącznie z natury,

nazwa obiektu	Budynek Szkoły Podstawowej w Budziszewku	
lokalizacja	adres: Budziszewko 57A, gmina Rogoźno jednostka ew.: Budziszewko (301602_5) obręb: Budziszewko (0002) nr działki ew.: 110/3	
dane inwestora	GMINA ROGOŹNO ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno	faza opracowania : PW
tytuł rysunku	**RZUT PIWNICY INSTALACJE ELEKTRYCZE**	numer rysunku E1 skala 1 : 100
projektant	mgr inż. Wiesław Kapłon — nr uprawnień WKP/0385/PWOE/09	
projektant sprawdzający	mgr inż. Marcin Gatniejewski — nr uprawnień WKP/0483/PWOE/15	
data opracowania i sprawdzenia	31.07.2022 r.	