Proj. szafka o wietleniowa wolnostoj ca SO1



Proj. szafka o wietleniowa wolnostoj ca SO1



"AS-ELEKTRO" Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Branży Elektrycznej Adam Sakowicz ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno tel. 604 315 733, email:adamsakowicz@o2.pl	Inwestor:	**Gmina Września** ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września	
	Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi związana z poprawą parametrów technicznych związanych z doświetleniem przejścia dla pieszych w miejscowości **Przyborki ul. Podmiejska dz. 31 ark. 2 obręb Przyborki gmina Września**	
	Funkcja	Imię i nazwisko, uprawnienia	Podpis
	Projektował:	**mgr inż. A. Sakowicz** upr. bud. WKP/0190/PWOE/09	
	Temat:	Schemat ideowy zasilania, widok szafki o wietleniowej	
"AS-ELEKTRO" PWiNwBE	Branża: Elektryczna	Stadium: PB	Nr rysunku: E-2 / Data: październik 2021

Legenda:

- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 1(4)m
- Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm² - 19(27)m - obw. I
- Proj. słup stożkowy 6m; ocynkowany ogniowo; fundament betonowy F-100; oprawa LED typu 20 LEDs 1000mA CW 65W; kąt pochylenia oprawy 5˚;
- Proj. rura osłonowa RHDPEk Ø75 - wykop otwarty
- Proj. przecisk pod drogą RHDPE Ø75
- Proj. szafka oświetleniowa wolnostojąca SO1

UWAGI:

1. Projekt wykonany na podstawie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr 464582/2021/OD5/ZR4 z dnia 16.09.2021 wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Września.
2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzację powykonawczą linii winien wykonać uprawniony geodeta.
3. Linię kablową nN 0,4kV układać w wykopie na głębokości min. 1,0m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce piaskowej 2x10cm, z osłoną z taśmy foliowej koloru niebieskiego, w odległości 25cm nad kablem, a roboty przy układaniu kabli wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004.
4. Przy podejściach kablowych do słupów pozostawić wymagane normą zapasy kablowe.
5. Przy układaniu kabli zachować normatywne odległości izolacyjne miedzy istniejącymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi.
6. W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości należy na kablach zastosować osłony rurowe DVK firmy Arot.
7. Linię kablową nN 0,4kV należy wykonać zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
8. Wszelkie przepusty kablowe należy uszczelnić przed przedostawaniem się wody.
9. Prace w pobliżu drzew prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności nie uszkadzając systemu korzeniowego.

Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pózn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze zmianami zamyka się na terenie działki oznacznej numerem ewidencyjnym **31 ark. 2** obręb **Przyborki** i nie wpływa negatywnie na działki sąsiednie.