

NR OBWODU/No.CIRCUIT	RG/1F0	RG/1001			RG/1L1	RG/1L2	RG/1L3		RG/FD01	RG/FD02	RG/FD03	RG/FD04	RG/FD05	RG/FD06	RG/FD07	RG/FD08	RG/FD09	RG/FD10	RG/FD11
TYP KABLA/CABLE TYPE									YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5
MOC/POWER																			
OPIS DESCRIPTION	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ B+C	ZASILANIE	ANALIZATOR SIECI		KONTROLA NAPIĘCIA	KONTROLA NAPIĘCIA	KONTROLA NAPIĘCIA		OŚWIETLENIE PDM.1.1/1.2/1.3	OŚWIETLENIE PDM.1.4/1.5/1.6	OŚWIETLENIE PDM.1.6/1.7/1.8	OŚWIETLENIE PDM.1.10/1.11/1.12	OŚWIETLENIE PDM.1.11/1.12/1.13	OŚWIETLENIE PDM.1.14/1.15/1.16	OŚWIETLENIE PDM.1.17/1.18/1.19 1.20	OŚWIETLENIE PDM.1.21/1.22/1.23	OŚWIETLENIE OŚW. ZEWNĘTRZ.	OŚWIETLENIE PDM. 1.24/1.25/ 1.26	PPOŻ. CENTRALA DDDYMIAJĄCA

RG/FS01	RG/FS02	RG/FS03	RG/FS04	RG/FS05	RG/FS06	RG/FS07
YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5
GNIAZDA OGÓLNE PDM.1.2/1.3/1.4/1.5	GNIAZDA OGÓLNE PDM.1.7/1.8/1.10/ 1.11	GNIAZDA OGÓLNE PDM.1.12/1.13/1.14 1.15	GNIAZDA OGÓLNE PDM.1.16/1.17/1.18 1.19	GNIAZDA OGÓLNE PDM.1.20/1.21	GNIAZDA OGÓLNE PDM.1.22/1.23	GNIAZDA OGÓLNE PDM.1.24/1.25/1.26

RG/FP01	RG/FP02	RG/FP03	RG/FP04
YDYżo 3x2,5	YKYżo 5x2,5	YDYżo 3x4,0	YKYżo 4x2,5
3,5kW	3,0kW	1,5kW	1,0kW
PŁYTA PDM.1.22	ZASOBNIK C.W.U. PDM.1.6	WINDA PDM.1.1	CENTRALA WENT. PDM.1.6

UWAGA:
PARAMETRY ZWARCIOWE ROZDZIELNICY NALEŻY OKREŚLIĆ NA PODSTAWIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ



NR OBWODU/No.CIRCUIT	RG/FD12	RG/FD13	RG/FD14	RG/FD15	RG/FS08	RG/FS09	RG/FS10	RG/FP05	RG/FP06
TYP KABLA/CABLE TYPE	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YKYżo 3x2,5
MOC/POWER								1,0kW	3,0kW
OPIS DESCRIPTION	OŚWIETLENIE PDM.2.1	OŚWIETLENIE PDM.2.2/2.3/2.4	OŚWIETLENIE PDM.2.5/2.6	OŚWIETLENIE PDM.2.7/2.8/2.9	GNIAZDA OGÓLNE PDM.2.1/2.2/2.3	GNIAZDA OGÓLNE PDM.2.4/2.5/2.6	GNIAZDA OGÓLNE PDM.2.7/2.8/2.9	CENTRALA WENT. PDM.2.15/2.16	Z.B.C.W.U.

UWAGA:
PARAMETRY ZWARCIOWE ROZDZIELNICY NALEŻY OKREŚLIĆ NA PODSTAWIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Schemat RG ŚDS
skala –

STATUS:
PROJEKT TECHNICZNY

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE
KRAJAN Sp. z o.o.
Wiśniewa 18
89-400 Sępólno Krajeńskie
t. 052 388 10 10 email: krajan@inbox.com
t.k. 502 48 37 21 www: www.pphkrajan.pl

INWESTOR: GMINA TRZEBIATÓW
UL. RYNEK 1
72-320 TRZEBIATÓW

TEMAT: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY I CENTRUM INTERGRACJI SPOŁECZNEJ

LOKALIZACJA: TRZEBIATÓW, UL. MUZEALNA 5, DZ. NR 231

TYTUŁ RYS.: SCHEMAT RG ŚDS

PROJEKTANT INST.ELEKTR.:	SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTR.:		
mgr inż. Rafał Kobierowski upr. POM/0181/PWBE/19	inż. Karol Gołębiewski upr. POM/0179/PWOE/08		
SKALA 1:100	NR. PROJ. 01/2021	NR. RYS. 7IE	DATA: 01.2021