

SYMBOL	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
	PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
EW	OPRAWA EWAKUACYJNA KIERUNKOWA JEDNOSTRONNA NexiTech LED 250lm, IP65, CG-S, NEXI250-CGS-IP
A1	OPRAWA PRZEMYSŁOWA TYPU COSMO APEX LED 1x27W IP66, PROD. ES-SYSTEM
A2	OPRAWA HERMETYCZNA IP44 E27 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA 2000lm NP: LENA LIGHTING – PLAFONIERA IP44 100W E27 KLOSZ PRZEZROCZYSTY
AW1	OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA LED, PROD. CEAG ATLANTIC LED O CG-S, INWERTER 1h
AW2	OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA LED, PROD. CEAG ATLANTIC LED R CG-S, INWERTER 1h
AW	OPRAWA AWARYJNA ZEWNĘTRZNA EATON CEAG Atlantic LED Outdoor Wall CG-S
	ŁĄCZNIK OŚWIETLENIA POJEDYŃCZY IP44
	GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE, 250V/16A, IP44
	WYPUST ZASILAJĄCY 1f/3f 230V/400V

UWAGI:

1. PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I NORMAMI POLSKIMI.
2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ N-SEP-002 ORAZ Z NORMĄ WIELOARKUSZOWĄ PN-HD 60364.
3. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z INNYMI ELEMENTAMI PROJEKTU, M.IN. RYSUNKAMI, OPISAMI TECHNICZNYMI, SPECYFIKACJAMI I ZESTAWIENIAMI.
4. NINIEJSZA DOKUMENTACJA UWZGLĘDNIA OCZEKIWANY PRZEZ INWESTORA STANDARD DLA MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI. WYKONAWCA MOŻE ZAPROPONOWAĆ ROZWIĄZANIE ALTERNATYWNE NIEMNIEJ JEDNAK W TAKIM PRZYPADKU MUSI UZYSKAĆ JEGO AKCEPTACJĘ PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA.
5. NATĘŻENIE OŚWIETLENIA ZAPROJEKTOWANO WG NORMY PN-EN 12464-1, PN-EN1838 (OŚWIETLENIE AWARYJNE) ORAZ WYTYCZNYCH INWESTORA.
6. OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1838 POWINNO DZIAŁAĆ PO ZANIKU NAPIĘCIA NA OBIEKCIE PRZEZ 1h; POWINNO ZAPEWNIĆ NATĘŻENIE OŚWIETLENIA NIE MNIEJSZE NIŻ 1lx (MAKSYMALNE RÓWNOMIERNOŚCI ZGODNEJ Z NORMĄ, ORAZ WIĘKSZE LUB RÓWNE 5LX NAD URZĄDZENIAMI PPOŻ. OPRAWY AWARYJNE BĘDĄ WYPOSAŻONE W INWERTERY 1h Z FUNKCJĄ AUTOTESTU; POWINNY POSIADAĆ ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA CNBOP.
7. WYSOKOŚĆ MONTAŻU OSPRZĘTU INSTALACYJNEGO
   - ŁĄCZNIKI OŚWIETLENIOWE – 1,3m,
   - GNIAZDA ŚCIENNE – 1,3m.
8. W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH NALEŻY STOSOWAĆ PRZEWODY O NAPIĘCIU 450/750V I KABLE 0,6/kV. NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA KABLI ALUMINIOWYCH.
9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA CIĄGÓW WIELOKROTNYCH NALEŻY PROWADZIĆ W KORYTACH I DRABINACH KABLOWYCH. POJEDYNCZE PRZEWODY NA UCHWYTACH LUB W RURACH OCHRONNYCH.
10. SZCZEGÓŁOWE ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW USTALIĆ Z UŻYTKOWNIKIEM/INWESTOREM PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU.
11. STOSOWAĆ OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY I OPRAWY O STOPNIU OCHRONY MIN. IP44.
12. PRZEBICIA PRZEZ ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO USZCZELNIĆ

Uwaga:
Schemat został zaktualizowany o zaznaczenie miejsc przejść przeciwpożarowych. Aktualizacja została wykonanwa na prośbę inspektora.

ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A
50-323 WROCŁAW
TEL.: 503 176 038, 717 584 595

INWESTOR:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA WE WROCŁAWIU
ADRES:	WROCŁAW, UL. OŁBIŃSKA 32
OBIEKT:	SZPITAL MSWIA
ADRES:	WROCŁAW, UL. OŁBIŃSKA 32
ADRES GEOD.:	DZ. NR 147 AM-18, OBRĘB PLAC GRUNWALDZKI
TEMAT PROJEKTU:	WYKONANIE INSTALACJI ZASILANIA SZPITALA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ STACJI TLENOWNI NA STACJE TRANSFORMATOROWĄ ORAZ WYKONANIEM LINII ZASILAJĄCYCH PROJEKTOWANE I ISTNIEJĄCE ROZDZIELNICE NN
TEMAT RYSUNKU:	Rzut Piwnicy budynku Technicznego Plan instalacji elektrycznych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. WITOLD PIOTROWSKI	11.2020	141/01/DUW	
SPRAWDZIŁ:	INŻ. PAWEŁ PIOTROWSKI	11.2020	DPL/0598/PWOE/10	
WSPÓŁPRACA:	MGR INŻ. PRZEMYSŁAW ZDYB	11.2020		

ARCHM-39-20	PROJEKT WYKONAWCZY	1:50	ELEKTRYCZNA	E-05
NR PROJEKTU	FAZA	SKALA	BRANŻA	NR RYS.