



Tablica mieszkaniowa TM

Pn = 9,3 kW  
kj = 0,75  
Ps = 7,0 kW



UWAGA:  
1. Ilość obwodów w poszczególnych mieszkaniach dostosować do istniejących odbiorów.  
2. W mieszkaniach, w których jest instalacja w układzie TN-C nie stosować wyłączników różnicowoprądowych.

| Obwód          | TM1                        | TM2                        | TM3                        | TM4                        | TM5                        | TM6                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Pz [kW]        | 1,0                        | 2,0                        | 2,0                        | 2,0                        | 2,0                        | 0,3                      |
| Zabezpieczenie | S 301 C 10 1P<br>10 A 6 kA | S 301 C 16 1P<br>16 A 6 kA | S 301 C 16 1P<br>16 A 6 kA | S 301 C 16 1P<br>16 A 6 kA | S 301 C 16 1P<br>16 A 6 kA | S 301 C 6 1P<br>6 A 6 kA |
| Kabel          | YDYżo 3x1,5 mm2            | YDYżo 3x2,5 mm2            | YDYżo 3x2,5 mm2            | YDYżo 3x2,5 mm2            | YDYżo 3x2,5 mm2            | YDYżo 3x1,5 mm2          |

|                         |  |              |
|-------------------------|--|--------------|
| Biuro projektowe AGBAST |  |              |
| Rodzaj inwestycji       | Termomodernizacja Os. Mikołajczyka w Radlinie, Os. Mikołajczyka 7, 11, 15, dz. nr ewid. 2036/5, 2034/5, 2032/5 | Skala 1:5    |
| Adres                   |  |              |
| Inwestor                | Miasto Radlin, ul. Rymera 15   | Data II.2015 |
| Adres                   | 44–310 Radlin  |              |
| Przedmiot rysunku       | Schemat rozdzielnic mieszkaniowych TM budynku 15   | Nr rys. E–6  |
| Projektant              | mgr inż. Jerzy Toczyński<br>upr. UAN.V.8388/105/90   | Podpis:      |
| Opracował               |  | Podpis:      |