

– wyłącznik nadprądowy 3– fazowy

– wyłącznik ochronny różnicowoprądowy 3 fazowy z wyzwalaczem nadprądowym

– ochronnik przepięciowy

Przewody neutralne stosować w izolacji koloru niebieskiego.
Przewody ochronne należy stosować w izolacji koloru żółto–zielonego.
Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacji TN–C–S samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z normą PN–IEC–603–4–41 realizowane za pomocą wyłączników nadmiarowo–prądowych, wyłączników różnicowo–prądowych oraz wkładek bezpiecznikowych o działaniu szybkim.
Po wykonaniu prac – wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.

Dane energetyczne klatka 1:
12 mieszkań
12x12kWx0,367=52,85 kW -moc obliczeniowa dla mieszkań
52,85+18 = 70,85kW- moc obliczeniowa dla klatki SK3.1
I ob = 106,65 A
DPX Is 160 500mA z cewką
wybijakową wzrostową- nastawa 120 A
Warunki przyłączenia 57555/ 2021/ OD3/ ZR2r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Robert Rachuta
PL-72610 ŚWINOUJŚCIE; UL.WOJSKA POLSKIEGO 37
tel: +48/607085601; rrabc@onet.pl

MK-tech
USŁUGI INSTALATORSKO-PROJJEKTOWE
Mirosław Kotwas
ul. Sadowa 32a
73-110 Stargard
tel. 516-057-686
NIP 854 121 85 59

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obiekt : BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE PRZY UL. LUDZI MORZA DZ. NR 24 DR, 96, 97, 98/2, 100/2, 275, 276 OBRĘB 0014 W ŚWINOUJŚCIU

Inwestor: TBS LOKUM SP. Z O.O. UL. WYSPIAŃSKIEGO 35C 72-600 ŚWINOUJŚCIE

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Mirosław Kotwas	upr. 101/Sz/2002	
SPRAWDZIŁ mgr inż. Zbigniew Dynowski	upr. 79/90/Gw	

Temat rys. :
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA DLA KLATKI NR 1

Branża : ELEKTRYCZNA

Data :	Skala :	Nr rys. :
12.2021r.		E2