

LEGENDA

Panel wywołania w linii stylistycznej SINTHESI
Panel z kamerą kolorową nr ref. 1748/40
klawiaturą i wyświetlaczem z elektronicznym spisem lokatorów nr ref. 1083/19
i czytnikiem RFID nr ref. 1052/70-RF
W obudowie podtynkowej nr ref.: 1145/54; 1148/64; 1158/614

Unifon słuchawkowy MIRO
nr ref. 1183/5

Monitor słuchawkowy MIRO (opcja)
nr ref. 1750/1

Monitor głośnomówiący VMODO (opcja)
ekran 7 cali
nr ref. 1719/1

Centrala portierska
nr ref. 1083/41

Zasilacz dodatkowy
nr ref. 1083/24

1083/75
Interfejs paneli głównych
Możliwość podłączenia 1-4 paneli wywołania
i 1-4 pionów odbiorników (w sumie 128 odbiorników lub max 32 klatki),
nr Ref. 1083/75

1083/53
Interfejs klatkowy 2Voice
Możliwość podłączenia 1-2 paneli wywołania
i 1-2 pionów odbiorników (w sumie 128 odbiorników),
nr ref. 1083/53

1083/20A
Zasilacz systemowy 2Voice
nr ref. 1083/20A

1052/12
Zasilacz KD 12V 1,5 A
nr ref. 1052/12

Zamek kodowy z wbudowanym czytnikiem
nr ref. 6025/Zk-RF-OND

D
Dystrybutor wideo 1083/55

Przycisk dzwonka lokalnego

EZ
Elektrozaczep NC 24/12V DC

EZR
Elektrozaczep NO (rewersyjny) 12V DC

RA
Lokalna rozdzielnia elektryczna administracyjna RA

1083/80
DEKODER FUNKCJI SPECJALNYCH
nr ref. 108/80
Rozmiar 6DIN

PP
Puszka przyłączeniowa PIP

Oprzewodowanie

E UTP kat 5e

D YDYp 3x1,5

B OMY 2x1

F XZTKMXpw 4x2x0.8

* Uwzględnić w przypadku rozbudowy o wejście główne

UWAGA: Na zewnątrz stosować ziemne odpowiednik wyżej wymienionych przewodów

UWAGA: Na drogach ewakuacyjnych dostosować typy przewodów do przepisów przeciwpożarowych

UWAGA: Rozkład lokali na poszczególnych piętrach wymaga weryfikacji dostosowania

Przewody dostosować do wytycznych Katalogu Technicznego 2Voice

Przewody w pionach odbiorników należy dobrać i ułożyć zgodnie z wytycznymi Katalogu Technicznego Systemu 2Voice

W pionie odbiorników należy użyć skrętki kat 5E (pojedyncza para) lub innego przewodu zgodnego z Katalogiem Technicznym systemu 2Voice
Dla skrętki kat. 5E max odległości dla pionu odbiorników nie mogą przekraczać 50m między monitorem a dystrybutorem wideo i 100m od rozdzielni domofonowej 2Voice do najdalszego monitora.

Elektrozaczepy rewersyjne i zwory elektromagnetyczne wymagają osobnego oprzewodowania i osobnego zasilania.

"GRAF" Pracownia Architektoniczno-Graficzna
ul. Czysta 14, 15-463 Białystok

TEMAT:	**PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 1574 I CZĘŚCI DZIAŁEK O NR 1026/4 ORAZ 1071 PRZY UL. NADSTAWNEJ W SZCZUCZYNIE**
ADRES:	**DZIAŁKA O NR EWID. 1574 i CZĘŚĆ DZIAŁEK O NR 1026/4 ORAZ 1071 PRZY UL. NADSTAWNEJ W SZCZUCZYNIE**
INWESTOR:	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 15, 19-230 Szczuczyn
TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA DOMOFONOWA
RYS. NR:	E5
DATA: 14.11.2023r.	SKALA ------

BRANŻA ELEKTRYCZNA- PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

AUTOR:	mgr inż. Robert Łapiński nr upr. PDL/0060/POOE/08		SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Wojciech Jarmoc nr upr. PDL/0166/PWBE/17	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Adam Klimaszewski				