SYMBOL	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
N	**N GNIAZD POJEDYŃCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP20**
N	**N GNIAZD POJEDYŃCZYCH 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP44**
N	**N GNIAZD POJEDYŃCZYCH KODOWANYCH, 1-FAZOWYCH MONTOWANYCH OBOK SIEBIE (W JEDNEJ RAMCE) Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP20**
16A 3	**GNIAZDO POJEDYŃCZE 3-FAZOWE (3P+N+PE), 16A, 400V, IP44**
1	**WYPUST KABLOWY ZASILAJĄCY 1-FAZOWY ZAKOŃCZONY PUSZKĄ - IP44**
3	**WYPUST KABLOWY ZASILAJĄCY 3-FAZOWY ZAKOŃCZONY PUSZKĄ - IP44**
PEL 1	**KASETA PODŁOGOWA - PEL - Punkt elektryczny** 4x(1P+N+PE) 16A/230V
ZGZ	**ZESTAW GNIAZD ZASILAJĄCYCH - 3x GNIAZDA POJEDYŃCZE 1-FAZOWE** 16A, 230V, IP54 + 1x400V/16A
MSU	**MIEJSCOWA SZYNA UZIEMIAJĄCA**

UWAGI:

1. Instalację elektryczną prowadzić w pod tynkiem.
2. Stosować osprzęt ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t głębokie min. Ø60mm.
3. W pomieszczeniach sanitarnych stosować osprzęt IP44 w wykonaniu p/t.
4. Gniazda wtykowe montować na wysokościach h liczonych od poziomu posadzki:
   - -pom. zajęć: h=0,3m
   - - sanitariaty, łazienki, pom.gospodarczych: h=1,2m
   - - pom. techniczne: h-1,3m/ 0,3m
5. Stosować gniazda wtykowe 230V/16A montowane w ramkach.
6. Gniazdo wtyczkowe dla lodówki montować na wys. ok. 1,7m od posadzki.
7. Gniazda wtyczkowe nad blatem roboczym w kuchni montować na wys. ok. 1,15m od posadzki.
8. Puszkę zasilające płytę indukcyjną oraz gniazdo dla piekarnika zamontować na wysokości ok. 0,5m od posadzki - skoordynować z projektem mebli kuchennych.
9. W łazienkach wykonać szynę ekwipotencjalizacji montowaną pod umywalką.
10. Dokładne rozmieszczenie osprzętu elektroinstalacyjnego, gniazd dostosować do konkretnie przyjętej aranżacji i umeblowania wnętrz.
11. Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodami HDHp-J 3x2,5mm2, 5x2,5mm2, 5x4mm2.
12. Przejscia instalacji przewodowej przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać w klasie odporności ogniowej EI odpowiadajacej klasie ściany.
13. Zasilanie urządzeń inst. sanitarnej wykonać zgodnie z DTR zastosowanego urządzenia.
14. Instalację wykonać zgodnie z obowiązujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
15. Osprzęt i przewody montowane zgodnie z N-SEP-E-002.

Jednostka projektowa:

bamk Biuro Architektoniczne Mikołaj Kurzak

Chociński Młyn 8, 89-608 Chociński Młyn

email: biuro@bamk.pl, tel.: +48 696 398 564, www.bamk.pl

Projektant:

mgr inż. Rafał Kobierowski
upr. bud. w spec. inst. w zakr. sieci, inst. i urz. elektr. i elektroen. do proj. i kier. robotami budowlanymi bez ogr.
nr **POM/0181/PWBE/19**

Sprawdził:

mgr inż. Zenon Trąbała
upr. bud. w spec. instalacyjno-inż. w zakr. instalacji elektrycznych do proj. i kierowania robotami budowlanymi
nr **NB-7210/253/79**

Inwestor:

Powiat Chojnicki, ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Projekt:

Przebudowa wewnętrzna oraz remont części pomieszczeń w budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Chojnicach

Obiekt:

Medyczna Szkoła Policealna w Chojnicach

Adres inwestycji:

ul. Świętopełka 3, 89-600 Chojnice,
dz. nr ew.: 2021/8, 2021/7, 2021/9, obr. 0001 Chojnice

Faza projektu:	Branża:
BUDOWLANY TECHNICZNY	**INST. ELEKTRYCZNE**

Tytuł rysunku:

RZUT I PIĘTRA - GNIAZDA WTYK.

Data opracowania:	Rewizja:
20.10.2023	

Skala rysunku: **1:500**

Nr arkusza: **E-03**