


Nazwa obwodu	Zasilanie z rozdzielnic RG	Ogranicznik przepięć kl. 2 dobezpieczony	Zasilanie urządzeń kuchennych 3x400V							
			piekarnik w kuchence gaz.	piekarnik w kuchence gaz.	patelnia elektr. uchylna	patelnia elektr. uchylna	kocioł warzelny 80 l	piec konwekcyjny	zmywarko-wyparzarka tunelowa	
Moc obc.	75,6 kW	-----	6 kW	6 kW	6,3 kW	6,3 kW	12,5 kW	19,5 kW	6,75 kW	
Za-bezp.	63/3	-280/4	40-0,03/4 + B16/3	40-0,03/4 + B16/3	40-0,03/4 + B16/3	40-0,03/4 + B16/3	40-0,03/4 + B25/3	40-0,03/4 + B40/3	40-0,03/4 + B16/3	
Nr obw.	0		301	302	303	304	305	306	307	



UKŁAD TN - S

Opis zmiany :			BENBUD Zakład Projektowania i Usług Budowlanych, Benedykt Reder ul. Kulerskiego 11 86-300 Grudziądz			Projektował inż. M. Zwoliński			Rozdzielnica kuchnia RK Schemat obwodowy		
Zm. -						Sprawdził mgr inż. J. Koprowski			Branża elektryczna		
						2020 r			Obiekt: Przedszkole ul. Kościelna, Łąg powiat Chojnice dz. nr 453/1, 454		
									Nr rysunku E-3		
									Zm. -		
									Arkusz 1/3		