


ROZDZIELNICA PODTYNKOWA 5x24 MODUŁÓW Z DRZWIČKAMI



- Q4. 40/4/003 WYŁĄCZNIK RÓŻNICOPRĄDOWY 30mA/40A.
Q4.1. B16 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A - ZABEZ. OBW. NR 6
Q4.2. B16 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A - ZABEZ. OBW. NR 7
Q4.3. B16 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A - ZABEZ. OBW. NR 8
Q4.4. B16 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A - ZABEZ. OBW. NR 9
Q4.5. B16 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A - ZABEZ. OBW. NR 10
Q4.6. B16 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A - ZABEZ. OBW. NR 11
Q5. C40/4/003 WYŁĄCZNIK RÓŻNICOPRĄDOWY 30mA/40A.
Q5.1. B16/3 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A/3 - ZABEZ. OBW. NR 12
Q5.2. B16/3 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A/3 - ZABEZ. OBW. NR 12a
Q5.3. B16 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A - ZABEZ. OBW. NR 13
Q5.4. B16 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A - ZABEZ. OBW. NR 14
Q5.5. B16 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A - ZABEZ. OBW. NR 15

- Q1. 63/4 WYŁĄCZNIK GŁÓWNY 63A
F1. OGRANICZNIK PRZEPIECŃ TYPU B+C
P1. LAMPKA 3F - L1,L2,L3
Q8. B25/3 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B20A/3 - ZABEZ. OBW. NR 30
PRZYŁĄCZE Z FOTOWOLTAIKI

- Q5a. C6 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C6A - ZABEZ. OBW. NR 16
K5a. ELEKTRONICZNY ZASILACZ NAPIĘCIA STAŁEGO 230V AC/ 24V DC DLA OBW NR 16
Q5b. C6 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C6A - ZABEZ. OBW. NR 17
K5b. ELEKTRONICZNY ZASILACZ NAPIĘCIA STAŁEGO 230V AC/ 24V DC DLA OBW NR 17
Q5c. C6 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C6A - ZABEZ. OBW. NR 18
K5c. ELEKTRONICZNY ZASILACZ NAPIĘCIA STAŁEGO 230V AC/ 24V DC DLA OBW NR 18
Q5d. C6 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C6A - ZABEZ. OBW. NR 19
K5d. ELEKTRONICZNY ZASILACZ NAPIĘCIA STAŁEGO 230V AC/ 24V DC DLA OBW NR 19
Q5e. C6 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C6A - ZABEZ. OBW. NR 20
K5e. ELEKTRONICZNY ZASILACZ NAPIĘCIA STAŁEGO 230V AC/ 24V DC DLA OBW NR 20
Q5f. C6 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C6A - ZABEZ. OBW. NR 21
K5f. ELEKTRONICZNY ZASILACZ NAPIĘCIA STAŁEGO 230V AC/ 24V DC DLA OBW NR 21
Q5g. C6 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C6A - ZABEZ. OBW. NR 22
K5g. ELEKTRONICZNY ZASILACZ NAPIĘCIA STAŁEGO 230V AC/ 24V DC DLA OBW NR 22
Q5h. C6 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C6A - ZABEZ. OBW. NR 23
K5h. ELEKTRONICZNY ZASILACZ NAPIĘCIA STAŁEGO 230V AC/ 24V DC DLA OBW NR 23
Q5i. C6 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY C6A - ZABEZ. OBW. NR 24
K5i. ELEKTRONICZNY ZASILACZ NAPIĘCIA STAŁEGO 230V AC/ 24V DC DLA OBW NR 24

- Q6. 16/1N/B/003 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A Z MODUŁEM RÓŻNICOWOPRĄDOWYM 30mA - ZABEZ. OBW. NR 25
Q7. 25/4/003 WYŁĄCZNIK RÓŻNICOPRĄDOWY 30mA/25A.
Q7.1. B10 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B10A - ZABEZ. OBW. NR 26
Q7.2. B10 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B10A - ZABEZ. OBW. NR 27
Q7.3. B10 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B10A - ZABEZ. OBW. NR 28
Q7.4. B4 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B4A - ZABEZ. OBW. STEROWANIA DLA OBW. NR 28
S7.4. ZEGAR ASTRONOMICZNY - STEROWANIE ZAŁĄCZANIEM OBW. NR 28
Q7.5. B10 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B10A - ZABEZ. OBW. NR 29
K7.5. STYCZNIK INSTALACYJNY 12/1R - ZAŁĄCZANIE OBW. NR 29

- Q2. 40/4/003 WYŁĄCZNIK RÓŻNICOPRĄDOWY 30mA/40A.
Q2.1. B16/3 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A/3 - ZABEZ. OBW. NR 1
Q2.2. B16 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A - ZABEZ. OBW. NR 2
Q2.3. B16 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A - ZABEZ. OBW. NR 3
Q2.4. B16 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A - ZABEZ. OBW. NR 4
Q3. 16/1N/B/003 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B16A Z MODUŁEM RÓŻNICOWOPRĄDOWYM 30mA - ZABEZ. OBW. NR 5

TM

nazwa obiektu budowlanego	Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Cerkwicy, dz. nr 141 obr. Cerkwica, gm. Kamice, pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie	data sporządzenia 07 / 2021r.
tytuł / skala rys.	Rozdzielnia TM	
projektant	mgr inż. Piotr Markowski upr. nr ZAP/0218/POOE/11	
sprawdził	mgr inż. Patryk Dominiak upr. nr ZAP/0107/POOE/12	
opracował	mgr inż. Paweł Markowski	

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ FRYDRYCKI ul. FIELDORFA 19/4 71-075 SZCZECIN, TEL 608-609-899

1 : —

E5

nr rys.