



proj. w zakresie ENEA
izolowane złącze kablowo-pomiarowe SKP3-1P
przy granicy dz. geod. nr 10 w dz nr 12 , Świnoujście, ul. Bałtycka



proj. szafa oświetleniowa SO



Uwaga:
W celu ujednolicenia urządzeń, należy zastosować sterownik typu PSO2, dla którego gmina posiada pełne oprogramowanie umożliwiające eksploatację.

Dotyczy warunków przyłączenia:
nr 28460/2021/OD3/ZR2

P=4 kW

proj. kabel YAKY 4x25 mm²


UWAGI:
- wzdłuż kabla oświetleniowego na całej długości należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4 i powiązać z zaciskami uziemiającymi słupów oświetleniowych

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA POPRZECZ Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C

Szafy oświetleniowej ul. Bałtycka przy działce nr 10 w dz nr 12

	Moc zainstalowana	Moc przyłączeniowa
---	kW	kW
Projektowane oświetlenie parkingu i drogi (13x55W+39W)	0,75	0,83
Projektowane oświetlenie wiaty (16x106W)	1,70	1,87
SUMA	2,45	2,70

Szafa oświetleniowa SO 6/3



Dane techniczne	
U _n	230/400 V
U _i	500 V
I _n	100 A
IP	44

UWAGI:

- Słupy oświetleniowe zasilć kablem YAKY 4x25 mm²
- Wewnątrz słupów zabudować tabliczki bezpiecznikowe, z których należy zasilć oprawy przewodami YDY 5x1,5 mm².
- Układ sieci TN-C

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:		T R A S K O PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. M.Gorkiego 3/5, 70–390 Szczecin tel. 505 92 38 35, trasko@o2.pl	
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:		Prezydent Miasta Świnoujścia Zarządca dróg publicznych ul.Wojska Polskiego 1/5 72–600 Świnoujście	
NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:	Obszar koncentracji usług w rejonie ulic Wojska Polskiego i Bałtyckiej w Świnoujściu – zagospodarowanie terenu wystawienniczego i zaplecza komunikacyjnego		
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY TOM 4: Instalacje elektryczne		
NAZWA RYSUNKU:	Schemat ideowy zasilania		
PROJEKTANT:	Leon Zuń nr uprawnień 299/Sz/83 w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Sławomir Sarosiek nr uprawnień 65/64 w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń		
	DATA: 03 2021 r.	SKALA:	RYS. NR: 3
nr dokumentacji: 13–2020	Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt ten jest chroniony prawem zgodnie z ustawą o prawie autorskim. Kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.		