

Przewody neutralne stosować w izolacji koloru niebieskiego.
Przewody ochronne należy stosować w izolacji koloru żółto–zielonego.
Prace montażowe mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacji TN–C–S samoczynne wyłączenie zasilania zgodnie z normą PN–IEC–603–4–41 realizowane za pomocą wyłączników nadmiarowo–prądowych, wyłączników różnicowo–prądowych oraz wkładek bezpiecznikowych o działaniu szybkim.
Po wykonaniu prac – wykonać właściwe pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancję izolacji przewodów.

- wyłącznik nadprądowy 3- fazowy
- wyłącznik ochronny różnicowoprądowy 3 fazowy z wyzwalaczem nadprądowym
- ochronnik przepięciowy



Dane energetyczne budynek A:
23 mieszkań
23x12x0,237=65,41 kW - moc obliczeniowa dla mieszkań
65,41+18 = 83,41kW- moc obliczeniowa dla budynku A
I ob = 120,53 A
DPX Is 160 500mA z cewką
wybijakową wzrostową- nastawa 140 A
Warunki przyłączenia 8057/ 2022/ OD3/ ZR2

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Robert Ptaszkuta
PL*2613180JUDE ULK. BRWINSKIEGO 27
tel. +48/607085601; rrabc@onet.pl

MK-tech
USŁUGI INSTALATORSKO-PROJEKTOWE
Mirosław Kotwas
ul. Sadowa 32a
73-110 Stargard
tel. 516-057-686
NIP 854 121 85 59

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obiekt :
Budynki mieszkalne wielorodzinne
ul. Heleny Modrzejewskiej 22
dz. nr 228/4,215/4, 274/4, 314/3
obręb geodezyjny nr 012
w Świnoujściu

Inwestor:
TBS LOKUM Sp. z o.o.
UL. WYSPIAŃSKIEGO 35C
72-600 ŚWINOUJŚCIE

PROJEKTOWAŁ mgr inż. Mirosław Kotwas	upr. 101/Sz/2002	
SPRAWDZIŁ mgr inż. Zbigniew Dynowski	upr. 79/90/Gw	

Temat rys. :
SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA DLA BUDYNKU A

Branża : ELEKTRYCZNA

Data :	Skala :	Nr rys. :
02.2022 r.		E2