

Bilans mocy dla: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

l.p.	pomieszczenie / rozdzielnica	moc inst	wsp.	moc	wsp.	moc	napięcie	prąd	Typ kabla/przewodu			Zabezpiecz. kabla		
		z wyt.	jedn.	szczyt.	Mocy	bierna		obciążenia	typ kabla	ilość żył	przekrój	prąd zab.		
		Pzw	kj	Ps	cosφ	Q	U	I _B				S	I _N	typ. zab.
		kW		kW	0,93	kVAr	kV	A	mm ²	A				
Tablica zasilająca główna domu TG														
TE/1	zasilanie kuchenki elektrycznej	10,00	0,40	4,00	0,93	1,58	0,4	15,52	YDY	5	x	2,5	16	B
TE/2	zasilanie zmywarki	2,00	0,40	0,80	0,90	0,39	0,23	9,66	YDY	3	x	2,5	16	B
TE/3	zasilanie piekarnik	2,00	0,40	0,80	0,90	0,39	0,23	9,66	YDY	3	x	2,5	16	B
TE/4	zasilanie okapu i gniazd kuchnia	2,00	0,40	0,80	0,90	0,39	0,23	9,66	YDY	3	x	2,5	16	B
TE/5	zasilanie gniazda szczelne	2,00	0,40	0,80	0,90	0,39	0,23	9,66	YDY	3	x	2,5	16	B
TE/6	zasilanie pralki	2,00	0,40	0,80	0,90	0,39	0,23	9,66	YDY	3	x	2,5	16	B
TE/7	zasilanie gniazda	2,00	0,40	0,80	0,90	0,39	0,23	9,66	YDY	3	x	2,5	16	B
TE/8	zasilanie teletechniki	0,30	1,00	0,30	0,93	0,12	0,23	1,40	YDY	5	x	2,5	16	B
TE/9	zasilanie gniazda	2,00	0,40	0,80	0,90	0,39	0,23	9,66	YDY	3	x	2,5	16	B
TE/10	oświetlenie wewnętrzne	1,00	0,40	0,40	0,90	0,19	0,23	4,83	YDY	3	x	2,5	10	C
TE/11	oświetlenie szczelne	0,50	0,30	0,15	0,90	0,07	0,23	2,42	YDY	3	x	1,5	10	C
	Tablica zasilająca główna domu TG	25,8	0,41	10,45	0,93	5,5	0,4	21,4	YKY	5	X	10		