Zestawienie Pomieszczeń - PIĘTRO

Kondygnacja	Nr pom.	Nazwa pom.	Typ podłogi	Powierzchnia użytkowa
PIĘTRO				
	P1/01	Biuro rady	Wyk. obiekt.	17,86
	P1/01	Pom. soc.	Wyk. obiekt.	6,02
	P1/02	Biuro	Wyk. obiekt.	15,60
	P1/03	Skarbnik	Wyk. obiekt.	17,44
	P1/04	Sekretarz	Wyk. obiekt.	17,44
	P1/05	WC Niep.	Gres	4,65
	P1/06	WC D	Gres	1,32
	P1/07	Przedsionek	Gres	1,79
	P1/08	WC M	Gres	1,52
	P1/09	Przedsionek	Gres	1,91
	P1/10	Komunikacja	Gres	26,14
	P1/11	Klatka schodowa	Gres	34,41
	P1/12	Poczekalnia	Wyk. obiekt.	8,19
	P1/13A	Biuro USC	Wyk. obiekt.	13,29
	P1/13B	Biuro USC	Wyk. obiekt.	15,64
	P1/13C	Archiwum USC	Wyk. obiekt.	2,98
	P1/14	Biuro	Wyk. obiekt.	22,00
	P1/15	Pom. gospodarcze	Wyk. obiekt.	7,60
	P1/16	Biuro	Wyk. obiekt.	20,02
	P1/17	Komunikacja	Gres	31,63
	P1/18	Biuro	Wyk. obiekt.	16,40
	P1/19	Stażyści	Wyk. obiekt.	9,20
	P1/20	Stażyści	Wyk. obiekt.	15,50
	P1/21	Stażyści	Wyk. obiekt.	12,43
	P1/22	Informatyk	Wyk. obiekt.	11,57
	P1/23	Kasa	Wyk. obiekt.	10,09
	P1/24	Sala narad	Wyk. obiekt.	23,64
	P1/25	Gabinet Wójta	Wyk. obiekt.	25,32
	P1/26	Sekretariat	Wyk. obiekt.	17,89
	P1/27	Wydział finansowy	Wyk. obiekt.	35,23
				444,72 m²

LEGENDA:

- L — Gniazdko wtyczkowe pojedyńcze IP44 montowane pow. h=0,3m do lodówki
- KG — Gniazdko wtyczkowe pojedyńcze IP44 montowane pow. pieca do pieca gazowego
- OKP — Gniazdko wtyczkowe pojedyńcze IP44 montowane h=2,2m do okapu kuchennego
- Gniazdko wtyczkowe pojedyńcze seria ramkowa ramka pojedyńcza IP44
- Gniazdko wtyczkowe pojedyńcze seria ramkowa ramka pojedyńcza
- 2x1 230V
- ZM — Gniazdko wtyczkowe podwójne IP44 montowane pod zlewem do zasilenia zmywarki
- Wypust puszka nt 75x75 IP44 dla kuchni elektrycznej montowana h=0,3m
- Bednarka ocynkowana FeZn30x4 układana wzdłuż ścian fundamentowych uziom fundamentowy
- Bednarka ocynkowana FeZn25x4 układana na ścianie nad drzwiami na uchwytach
- Bednarka ocynkowana FeZn25x4 ułożona na ścianie na wysokości 0,3m
- Zestaw Gniazd 1 — 2xRJ45, 2x230V, 2x230V
- ZESTAW GNIAZD 1: - 2xRJ45 kat. 5e - 2x2 - 230V - 2x2 - 230V DATA (czerwone z kluczem)
- Okno oddymiające
- Łącznik schodowy p.t.
- Łącznik świecznikowy IP44 p.t.
- Łącznik pojedyńczy IP44 p.t.
- Łącznik pojedyńczy p.t.
- Przycisk światło/dzwonek p.t.
- Łącznik świecznikowy p.t.
- Łącznik krzyżowy p.t.
- Wyprowadzenie punktu PE z siatki ekwipotencjalnej
- CO — Centrala Oddymiania
- Przycisk Oddymiania
- Optyczna czujka dymu
- 230V — Punkt zasilający urządzenia 230V, zasilanie poprzez gniazdko IP44 n.t. lub bezpośrednio do urządzenia
- 400V — Punkt zasilający urządzenie 400V, zasilanie poprzez gniazdko 3P+N+PE 16A IP55 n.t.
- 24V — Punkt zasilający silownik 24V DC, zasilanie poprzez puszkę PH90
- Sygnał z centrali oddymiania o otwarciu lub zamknięciu drzwi

UWAGI:
- Instalacje wykonać przewodami YDY, YDYp układanymi:
  - pod tynkiem w ścianach murowanych,
  - w posadzce w rurkach instalacyjnych niepalnych,
  - w płytach GK w rurkach instalacyjnych niepalnych,
- Gniazdka wtyczkowe w miarę możliwości zasilać przelotowo,
- W łazienkach wykonać lokalne połączenia wyrównawcze przewodem LgY6 i połączyć z szyną PE, przyłączyć wszystkie metalowe urządzenia (jeżeli inst. sanit. wykonane będą z materiałów przewodzących), szyny PE połączyć z szyną GSU w rozdzielnii,
- Wszystkie gniazdka wtyczkowe stosować z przesłonami torów prądowych
- Plan instalacji rozpatrywać wraz ze schematami rozdzielni elektrycznych
- Instalacje zasilania, wlz, oświetleniową należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000
- tj. w sieci typu „TN-S" jako pięciożyłową (L1, L2, L3, N, PE) i jako trzyżyłową (L, N, PE) stosując prowadzenie oddzielnie żyły neutralnej „N" oraz ochronnej „PE"
- rury ochronne przechodzące przez pomieszczenia nie będące częścią wspólną należy obudować płytami GK
- w tablicy TT należy zabudować gniazda 230V w celu zasilania modemu, routera lub punktu dostępowego WiFi, gniazda zasilić z wydzielonego obwodu TM

- A — OMS Polska TAURUS K 600 PMO LED 16W 2200lm 840
- B — OMS Polska EZAR EC2 SFD OPD 37W 3800lm 840
- C — OMS Polska DECLAN III SFD 32W 3500lm M633 840
- D — OMS Polska PLAST B 25W 2300lm 840
- E — OMS Polska PLAST SI1 M 38W 4050lm 840
- F — OMS Polska COMIR B L 33W 4200lm 840

- AW1 — ITECH S1 NM 1HAT
- AW2 — ONTEC R C1 NM 1HAT
- AW3 — ONTEC R S1 NM 1HAT
- EW1 — ONTEC S M1 M 1HAT "pikt"
- EW2 — ONTEC G E1B M 1HAT "pikt"
- EW3 — ONTEC S W1 COLS NM 1HAT

CONCEPTGROUP ARCHITEKCI
UL. CHEŁMIŃSKA 106A/39 86-300 GRUDZIĄDZ
56 6578491; 500 647785
GRUPA.CONCEPT@GMAIL.COM; WWW.CONCEPTGROUP.COM.PL

Inwestor
Gmina Świercze,ul. Pułtuska 47, 06-150 Świercze

Tytuł projektu
BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY ŚWIERCZE

Adres inwestycji
Dz. nr 232/2, 229 obręb 22, ul.Kolejowa jedn. ewidencyjna: 142405_2, 06-150 Świercze

Nr projektu	Data
24_2018_B	**PAŹDZIERNIK 2018**

Tytuł arkusza
RZUT PIĘTRA

Faza **PROJEKT BUDOWLANY**

BRANŻA ***ELEKTRYCZNA***

PROJEKTANT	**mgr inż. Adam Osiński (WAM/OKK/U/35/11)**	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. Robert Łęgowski (KUP/0178/POOE/09)**	PODPIS
		PODPIS

Skala rysunków
1:100

Nr Arkusza	Korekta
E.2	**PB_01**