PANELE PV
390 Wp
MONOKRYSTALICZNE

18 szt.

18 szt.

PE

LgYżo 1x16 mm2

KONSTRUKCJA WSPORCZA PANELI

Przewód solarny DC 1x4 mm2
PROWADZONY W PESZLU UV

RPV-DC



ROZDZIELNICA
RPV-DC
IP 67

RPV-DC

10/2A gPV
100V DC

2P

DC
TYP I+II

1000V
I=20kA
Up=2,5 kV

PE

LgYżo 1x16 mm2

Przewód solarny DC 1x4 mm2
PROWADZONY W PESZLU UV

ROZŁĄCZNIK
AUTOMATYCZNY DC
NP. PEFS-EL40-4

ROZ-DC

1+ 1- 2+ 2-

M

PROJOY

Przewód solarny DC 1x4 mm2
PROWADZONY W PESZLU UV

NHXH FE180/E90 3x2,5
PROWADZONY W PESZLU UV

BEDNARKA FeZn 30x4

INVERTER PV 12,5 kW
2 MPPT

DC

AC

+1 -1 +2 -2

PE

LgYżo 1x16 mm2

WT-PV

YKYżo 5x6
PROWADZONY W RURZE RB

NHXH FE180/E90 3x2,5
PROWADZONY NA UCHWYTACH

RPV-AC



ROZDZIELNICA
RG

RPV-AC

CZF-B
F&F

TYP C
16A

TYP B
3x6A

TYP A
25A, 100mA

L1,L2,L3

3x63A

TYP I+II
12,5kA/275V

PE

LgYżo 1x16 mm2

Ru< 5 Ohm
UZIOM SZPILKOWY

YKYżo 5x6
PROWADZONY W RURZE RB

RPV-AC ROZ-DC

CZUJNIK ZANIKU FAZY 230V N

ROZŁĄCZNIK DC INST. PV N 230V

2x HDGs FE180/PH90 2x1 mm

PUSZKA E90

HDGs FE180/PH90 2x1 mm

NO 2 NC 4

WT-PV
OP-W01-A\11-M
SPAMEL

SCHEMAT INSTALACJI PV

Inwestor Urząd Gminy Sejny, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny