

Nr obwodu	0.1	0.2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rodzaj lub nazwa odbioru	Ochrona przed przepięciami	Lampki sygnalizacyjne kontrola zasilania	Oświetlenie pom.0.00,0.02,0.07,0.08,0.9 hall,sala,przes.WC	Oświetlenie pom.0.3,0.04,0.05 kuchnia,schowek,WCn/p	REZERWA	Gn.230 pom.0.00,0.02 hall,sala	Gn.230 pom.0.00,0.4,0.05,0.07 hal,schowek,WCn/p,WC	Gn.230 pom.0.03 kuchnia	Gn.3x16 pom.0.03 zasilkuchni elektr.	REZERWA	Rkotł Rozdzielnica kotłowni	
Rodzaj i przekrój przewodów			YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5		YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5		YDYżo 5x4	
Moc zainstalowana [kW]	25,61		1,33	1,06		2,4	1,8	1,5	9		8,52	
ilość gniazd, zespołów gniazd, ilość opraw [szt]			16	16		8	6	5	1		1	

Moc obliczeniowa [kW]
Pi=25,61kW
Po= Pi*kj (kj=0,6)
25,61*0,6=15,36 [kW] Io=23,13A

TYP i PRODUCENT ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW DOWOLNY O PARAMETRACH I WYMAGANIACH NORM TAKICH SAMYCH JAK W PROJEKCIE

UWAGI :

1. Rozdzielnia na 72 moduły aparatowe,wykonanie wnękowe,klasa ochronności 2,zamontować wg. szczegółowej lokalizacji podanej w projekcie architektonicznym.
2. Doprowadzenie kabla zasilającego od dołu,przewody odbiorcze od góry
3. Aparaty oznakować symbolami montażowymi wg. schematu
4. Ochrona od porażeń - szybkie wyłączenie w układzie TNS oraz wyłącznik różnicowo-prądowy

PROJEKTOWANIE I NADZÓR W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ inż. JERZY KUBACKI
LĘBORK, ul. Płotra Skargi 51 , tel. 86-23-665

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SCHEMAT ROZDZ. RG

Inwestor: Gmina Wicko
84-352 Wicko

Świetlica Wiejska w Roszczycach

ROSZCZYCE
gmina Wicko
Dz.51/ 18 obr. Roszczyce

Projektował	Inż. Jerzy Kubacki nr upr. BK IIF-7342/324/98	
Opracował	inż. Jerzy Kubacki nr upr. BK IIF-7342/324/98	
Sprawdził	inż . Krystyna Majewska nr upr. POM/0150/POOE/06	

NR.RYS.	SKALA
E-4	1:100
	FAZA - P.B.
Podpis:	07.2014r.
	BRANŻA
	ELEKTR.