ROZDZIELNIA RG

L1,L2,L3 SIEC 400/230V, 50Hz

PWP

Q0
Wyłącznik 40A

4 x och. kl. "B+C"

WLZ YAKY 5x25 [dla 15kW]
zasilanie ze złącza - poza zakresem

HDGs 2 x1,5 mm2

PWP FOTOWOLTAIKI

HDGs 2 x1,5 mm2

2x HDGs 2 x1,5 mm2

FS1 D02 3x6A

B6/3
3xL

PF-431

L1, L2, L3

Q1 TYP AC 40A 30mA

F1 10A B10/1 — Oświetlenie
F2 10A B10/1 — Oświetlenie
F3 10A B10/1 — Oświetlenie
F4 16A B16/1 — REZERWA
F5 16A B16/1 — REZERWA
F6 16A B16/1 — REZERWA

N1

1 YDYżo 3x1,5 — N1 PE
2 YDYżo 3x1,5 — N1 PE
3 YDYżo 3x1,5 — N1 PE
4 YDYżo 3x2,5 — N1 PE
5 YDYżo 3x2,5 — N1 PE
6 YDYżo 3x2,5 — N1 PE

L1, L2, L3

Q2 TYP AC 40A 30mA

F10 16A B16/1 — GNIAZDO 230V MAGAZYN SPORTOWY
F11 16A B16/1 — GNIAZDO 230V PRALNIA
F12 16A B16/1 — GNIAZDO 230V PRALNIA
F13 16A B16/1 — GNIAZDO 230V PRALNIA
F14 16A B16/1 — GNIAZDO 230V POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
F15 16A B16/1 — GNIAZDO 230V SILOWNIA 1
F16 16A B16/1 — GNIAZDO 230V SILOWNIA 1
F17 16A B16/1 — GNIAZDO 230V NATRYSKI, KOMUNIKACJA, SZATNIA 2
F18 16A B16/1 — GNIAZDO 230V KOMUNIKACJA , WC NATRYSKI
F19 16A B16/1 — GNIAZDO 230V WC NIEPEŁNOSPRAWNI
F20 16A B16/1 — GNIAZDO 230V SZATNIA 1, KOMUNIKACJA , NATRYSKI
F21 16A B16/1 — GNIAZDO 230V SALA ZEBRAŃ
F22 16A B16/1 — GNIAZDO 230V SILOWNIA 2
F23 16A B16/1 — GNIAZDO 230V SILOWNIA 2

N2

10 YDYżo 3x2,5 — N2 PE
11 YDYżo 3x2,5 — N2 PE
12 YDYżo 3x2,5 — N2 PE
13 YDYżo 3x2,5 — N2 PE
14 YDYżo 3x2,5 — N2 PE
15 YDYżo 3x2,5 — N2 PE
16 YDYżo 3x2,5 — N2 PE
17 YDYżo 3x2,5 — N2 PE
18 YDYżo 3x2,5 — N2 PE
19 YDYżo 3x2,5 — N2 PE
20 YDYżo 3x2,5 — N2 PE
21 YDYżo 3x2,5 — N2 PE
22 YDYżo 3x2,5 — N2 PE
23 YDYżo 3x2,5 — N2 PE

L1, L2, L3

Q3 TYP AC 40A 30mA

F24 16A B16/1 — GNIAZDO 230V , PODGRZEWACZ WODY NATRYSKI
F25 16A B16/1 — GNIAZDO 230V BOILER NATRYSKI
F26 16A B16/1 — GNIAZDO 230V BOILER NATRYSKI
F27 16A B16/1 — GNIAZDO 230V , PODGRZEWACZ WODY PRALNIA
F28 16A B16/1 — REZERWA
F29 16A B16/1 — SERWER CCTV W MAGAZYNIE
F30 16A B16/1 — GNIAZDO 230V GRZEJNIK ELEKTRYCZNY MAGAZYN SPORTOWY, PRALNIA
F31 16A B16/1 — GNIAZDO 230V GRZEJNIK ELEKTRYCZNY SILOWNIA 1
F32 16A B16/1 — GNIAZDO 230V GRZEJNIK ELEKTRYCZNY NATRYSKI, KOMUNIKACJA
F33 16A B16/1 — GNIAZDO 230V GRZEJNIK ELEKTRYCZNY SZATNIA 2
F34 16A B16/1 — GNIAZDO 230V GRZEJNIK ELEKTRYCZNY WCNATRYSKI, WC NIEPEŁNOSPRAWNI
F35 16A B16/1 — GNIAZDO 230V GRZEJNIK ELEKTRYCZNY SALA ZEBRAŃ
F36 16A B16/1 — GNIAZDO 230V GRZEJNIK ELEKTRYCZNY KOMUNIKACJA
F37 16A B16/1 — GNIAZDO 230V GRZEJNIK ELEKTRYCZNY SZATNIA 1
F38 16A B16/1 — GNIAZDO 230V GRZEJNIK ELEKTRYCZNY NATRYSKI, KOMUNIKACJA
F39 16A B16/1 — GNIAZDO 230V GRZEJNIK ELEKTRYCZNY SILOWNIA 2
F40 16A B16/1

N3

24 YDYżo 3x2,5 — N3 PE
25 YDYżo 3x2,5 — N3 PE
26 YDYżo 3x2,5 — N3 PE
27 YDYżo 3x2,5 — N3 PE
28 YDYżo 3x2,5 — N3 PE
29 YDYżo 3x2,5 — N3 PE
30 YDYżo 3x2,5 — N3 PE
31 YDYżo 3x2,5 — N3 PE
32 YDYżo 3x2,5 — N3 PE
33 YDYżo 3x2,5 — N3 PE
34 YDYżo 3x2,5 — N3 PE
35 YDYżo 3x2,5 — N3 PE
36 YDYżo 3x2,5 — N3 PE
37 YDYżo 3x2,5 — N3 PE
38 YDYżo 3x2,5 — N3 PE
39 YDYżo 3x2,5 — N3 PE
40 YDYżo 3x2,5 — N3 PE

L1, L2, L3

FF1 25A

OZ1 gG16A 63A

ZEGAR STERUJĄCY ASTRONOMICZNY

FZA B6/1

FZG gG20A 63A

25A 2Z S1

A R

A 0 R

OŚWIETLENIE NA ELEWACJI

ZESTAW GNIAZD NA ELEWACJI

L1 L2 L3 N PE

np. 5x BIT 1000 POWER 1G10

FALOWNIK SE12.5K

SYGNAŁ ZAŁĄCZENIA - REZERWA

YKY 3x2,5 — OZ1

YKY 5x4 — FZG

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
ZGODNIE Z PN-IEC 60364
- samoczynne wyłączenie zasilania

DO ZEGARA ASTRONOMICZNEGO
PODŁACZYC CZUJKĘ NATĘŻENIE
OŚWIETLENIA/CZUJKĘ
ZMIERZCHOWĄ

±0.00m=55.60m n.p.m.

obiekt, adres, tytuł:	Projekt budynku szatniowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wcześniejszej rozbiórce istniejącego budynku szatniowego, na działce nr 1179 w miejscowości Białośliwie
inwestor:	Gmina Białośliwie ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie
biuro:	BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektował / opracował:		nr uprawnień:	podpis:
projektował:	mgr inż. Mariusz Okruch	WKP/0455/PWOE/18	
sprawdził:	mgr inż. Łukasz Wojtaszek	WKP/0190/POOE/11	

nazwa rysunku:				nr rys.:
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG				EL-05
branża:	faza:	skala:	data:	
ELEKTRYKA	PT	1:50	02.2022	