

Oznaczenie urządzenia	Q1	F1		Q2	Q3	Q2	Q3	Q4
Oznaczenie zacisku						RK/1	RK/2	RK/3
Opis					napięcie sterujące	piec konwekcyjno - parowy	patelnia nr 1	patelnia nr 2
Moc						17 kW	6 kW	6 kW
Długość kabla								
Przekrój przewodu						5x10	5x2,5	5x2,5
Typ kabla					HDXp	HDXp	HDXp	HDXp
Typ izolacji kabla								

Kuchnia	Projektowal:	mgr inz. W.Kolassa	C		F	
			B		E	
Rozdzielnica: RK	Sprawdzil:	mgr inz. M.Jerzynski	A		D	
	Data:		Rysunek	**03**	Nr. akrusza:	1 / 7



Oznaczenie urządzenia	Q5	Q6	Q7	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
Oznaczenie zacisku	RK/4	RK/5	RK/6	RK/G1	RK/G2	RK/G3	RK/G4	RK/G5
Opis	patelnia nr 3	zmywarko - wyparzarka nr 1	zmywarko - wyparzarka nr 2	gniazdo 230 V uzdatnianie wody	gniazdo 230 V urządzenia na blacie	gniazdo 230 V urządzenia na blacie	gniazdo 230 V urządzenia na blacie	gniazdo 230 V urządzenia na blacie
Moc	6 kW	10,8 kW	10,8 kW	0,5 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW
Długość kabla								
Przekrój przewodu	5x2,5	5x4	5x4	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Typ kabla	HDXp	HDXp	HDXp	HDXp	HDXp	HDXp	HDXp	HDXp
Typ izolacji kabla								

Kuchnia

Rozdzielnica: RK

Projektowal:	mgr inz. W.Kolassa	C		F	
		B		E	
Sprawdzil:	mgr inz. M.Jerzynski	A		D	
Data:		Rysunek	03	Nr. akrusza:	2 / 7



Oznaczenie urządzenia	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17
Oznaczenie zacisku	RK/G6	RK/G7	RK/G8	RK/G9	RK/G10	RK/G11	RK/G12	RK/G13	RK/G14
Opis	gniazdo 230 V urządzenia na blacie	gniazdo 230 V lodówka	gniazdo 230 V lodówka	gniazdo 230 V lodówka	gniazdo 230 V lodówka	gniazdo 230 V lodówka	gniazdo 230 V lodówka	gniazdo 230 V obierak automatyczny	gniazdo 230 V obierak automatyczny
Moc	2 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	2 kW	1,5 kW	1,1 kW	1,1 kW
Długość kabla									
Przekrój przewodu	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Typ kabla	HDXp	HDXp	HDXp	HDXp	HDXp	HDXp	HDXp	HDXp	HDXp
Typ izolacji kabla									

Kuchnia

Rozdzielnica: RK

Projektowal:	mgr inz. W.Kolassa	C		F	
		B		E	
Sprawdzil:	mgr inz. M.Jerzynski	A		D	
Data:		Rysunek	03	Nr. akrusza:	3 / 7



Oznaczenie urządzenia	Q18	Q19	Q20	Q21	Q22	Q23	Q24	Q25	Q26
Oznaczenie zacisku	RK/G15	RK/G16	RK/G17	RK/G18					
Opis	gniazdo 230 V urządzenia przy okienku podawczym	gniazdo 230 V urządzenia przy okienku podawczym	gniazdo 230 V urządzenia przy okienku podawczym	gniazdo 230 V urządzenia przy okienku podawczym	gniazdo 230 V urządzenia przy okienku podawczym	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa
Moc	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW				
Długość kabla									
Przekrój przewodu	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5				
Typ kabla	HDXp	HDXp	HDXp	HDXp	HDXp				
Typ izolacji kabla									

Kuchnia	Projektowal:	mgr inz. W.Kolassa	C	F	
			B	E	
Rozdzielnica: RK	Sprawdzil:	mgr inz. M.Jerzynski	A	D	
	Data:	Rysunek	**03**	Nr. akrusza:	4 / 7



Oznaczenie urządzenia	Q27	Q8	Q28	Q9	Q29	Q30	Q31	Q32	Q33
Oznaczenie zacisku		RK/KL-1	RK/KL-JW1	RK/KL-2	RK/KL-JW2	RK/O1	RK/O2	RK/O3	RK/AW
Opis	rezerwa	klimatyzator jednostka zewnętrzna	klimatyzator jednostka wewnętrzna	klimatyzator jednostka zewnętrzna	klimatyzator jednostka wewnętrzna	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie awaryjne
Moc		2,03 kW	0,1 kW	2,03 kW	0,1 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,5 kW	0,1 kW
Długość kabla									
Przekrój przewodu		3x2,5	3x1,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Typ kabla		HDXp	HDXp	HDXp	HDXp	HDXp	HDXp	HDXp	HDXp
Typ izolacji kabla									

Kuchnia

Rozdzielnica: RK

Projektowal:	mgr inz. W.Kolassa	C		F	
		B		E	
Sprawdzil:	mgr inz. M.Jerzynski	A		D	
Data:		Rysunek	03	Nr. akrusza:	5 / 7





Kuchnia	Projektowal:	mgr inz. W.Kolassa	C		F		
			B		E		
Rozdzielnica: RK	Sprawdzil:	mgr inz. M.Jerzynski	A		D		
	Data:		Rysunek	**03**	Nr. akrusza:	6 / 7	

Lista materiałów

Cennik:

Lista urządzeń Legrand

Producent	Referencja	Opis	Ilość
Legrand	005836	PODST. BEZP. 3P 8,5 x 31,5 RB 336	5
Legrand	005838	PODST. BEZP. 3P 10 x 38 RB 338	1
Legrand	020051	PASEK ZAŚLEPEK 24M	2
Legrand	020404	XL3 800 ROZDZ. METAL. 1950 x 660	1
Legrand	020424	XL3 800 PRZEDZ. KABL. W1950	1
Legrand	020434	XL3 800 DRZWI PRZEDZ. KABL. W1950	1
Legrand	020444	XL3 800 OSŁ. PRZEDZ. KABL. W1800	1
Legrand	020601	XL3 WSP. TH 35 ALU REGUL. 24M	6
Legrand	020611	XL3 24M PODST. MONT. DPX3 160/250	1
Legrand	020900	XL3 24M OSŁ. CZOŁ. APAR. MOD. W150	6
Legrand	020910	XL3 24M OSŁ. CZOŁ. APAR. MOD. W300	1
Legrand	020940	XL3 24M OSŁ. CZOŁ. PEŁNA W50	1
Legrand	020942	XL3 24M OSŁ. CZOŁ. PEŁNA W150	1
Legrand	020945	XL3 24M OSŁ. CZOŁ. PEŁNA W400	1
Legrand	021254	XL3 DRZWI PROFIL. METAL. 1800 x 600	1
Legrand	021604	PODST. BEZP. SP58 3P	1
Legrand	037302	SZYNA 12 x 4 + ZACISKI PRZYŁĄCZ.	2
Legrand	037385	XL3/XL3S PRZEWÓD EKWIPOTENCJALNY	2
Legrand	403352	WYŁ. S301 TX3 6000A B4 1P	1
Legrand	403397	WYŁ. S303 TX3 6000A B4 3P	1
Legrand	403432	WYŁ. S301 TX3 6000A C10 1P	6
Legrand	403434	WYŁ. S301 TX3 6000A C16 1P	24
Legrand	405226	WSPORNIK DYSTANS. AL DO 20 MOD	1
Legrand	411707	P304 TX3 25A 30MA 4P AC	10
Legrand	411708	P304 TX3 40A 30MA 4P AC	1
Legrand	412042	LICZNIK ENERGII POŚREDNI 3-FAZ. Z WYJ. IMP. MID	1
Legrand	412105	PRZEKŁ. PRĄD. 160/5 (16x12,5/O21)	3
Legrand	412227	OGRANICZNIK PRZEP. T2 20KA 3P+N	1
Legrand	412561	STYCZNIK SM425S 25A 230V 4NO	3
Legrand	412562	STYCZNIK SM340S 40A 230V 4NO	1
Legrand	412935	LAMPKA LED 3 KOL. CZERW/ŻÓŁTA/NIEB. 230/400V	1
Legrand	420207	DPX3 250 3P 160A 25kA	1
Legrand	421072	DPX3 250 - ADAPTER TH35	1
Legrand	606604	ROZŁ. BEZP. R 301 16 A 1P	2

Nr rysunku:	03	Data:	

Kuchnia

RK

C		F	
B		E	
A		D	
Nr. akrusza:		7 / 7	



Oznaczenie urządzenia							
Oznaczenie zacisku							
Opis	wyłacznik pieca		wyłącznik patelni 1		wyłącznik patelni 2		wyłącznik patelni 3
Moc							
Długość kabla							
Przekrój przewodu							
Typ kabla							
Typ izolacji kabla							

Kuchnia	Projektowal:	mgr inz. W.Kolassa	C		F		
			B		E		
Rozdzielnica: kaseta sterująca	Sprawdzil:	mgr inz. M.Jerzynski	A		D		
	Data:		Rysunek	**03**	Nr. akrusza:	1 / 4	



Oznaczenie urządzenia								
Oznaczenie zacisku								
Opis		wyłącznik wentylacji okapu						
Moc								
Długość kabla								
Przekrój przewodu								
Typ kabla								
Typ izolacji kabla								

Kuchnia	Projektowal:	mgr inz. W.Kolassa	C		F	
			B		E	
Rozdzielnica: kaseta sterująca	Sprawdzil:	mgr inz. M.Jerzynski	A		D	
	Data:		Rysunek	**03**	Nr. akrusza:	2 / 4





Kuchnia	Projektowal:	mgr inz. W.Kolassa	C		F		
			B		E		
Rozdzielnica: kaseta sterująca	Sprawdzil:	mgr inz. M.Jerzynski	A		D		
	Data:		Rysunek	**03**	Nr. akrusza:	3 / 4	

	Lista materiałów	Cennik:

	Lista urządzeń Legrand

Producent	Referencja	Opis	Ilość
Legrand	001660	OSŁONKA 5 MOD. BIAŁA	2
Legrand	004658	PRZEŁĄCZNIK 3 POŁ. FR 358 16 A	5
Legrand	401647	XL3 125 ROZDZ. NAŚC. 2X18 D.BIAŁE	1
Legrand	412927	LAMPKA POJED. LED CZERWONA 110/400V	5

Nr rysunku:	03	Data:	

Kuchnia	C		F	
	B		E	
kaseta sterująca	A		D	
	Nr. akrusza:			4 / 4