

## Opis przedmiotu zamówienia

### Dostępności przedmiotu zamówienia w ciągu 48 godzin od rozstrzygnięcia.

Ekspres do kawy automatyczny z ekranem dotykowym Stalgast.

Nowoczesny, w pełni zautomatyzowany ekspres do kawy z ekranem dotykowym, dedykowany do małej i średniej wielkości kawiarni, hoteli, moteli, hosteli, stacji benzynowych, biur, kantyn, firm cateringowych oraz wszędzie tam, gdzie zależy nam na pysznej i szybko przyrządzonej kawie. Urządzenie posiada możliwość przygotowania nawet 100 filiżanek dziennie. Ekspres posiada 20 różnych rodzajów napojów które może wykonać po wybraniu z 10.1 calowego dotykowego wyświetlacza dotykowego. Dzięki łatwemu i czytelnemu panelowi wyboru kawy ekspres idealnie nadaje się do samoobsługi. Duża ilość opcji konfiguracji ustawień pozwala na dopasowanie menu do własnych potrzeb, np. personalizacji napojów poprzez nadanie im własnych autorskich nazw.

Dodatkowo, urządzenie posiada opcję podpięcia do sieci wodociągowej lub dużego zbiornika z wodą co wyklucza konieczność uzupełniania wody, a pozwala na niekończące się parzenie napojów. Możliwość podłączenia tacki ociekowej bezpośrednio do kanalizacji niweluje konieczność opróżniania skroplin ułatwiając pracę.

Cechy produktu:

- możliwość podpięcia pod zewnętrzne zasilanie w wodę
- poj. zbiornika na ziarna kawy ~1 kg
- poj. zbiornika na fusy ~70 krążków / 700g
- 10.1 calowy dotykowy ekran w języku polskim
- menu do 20 różnych rodzajów napojów
- system automatycznego czyszczenia układu spieniania mleka
- zlecany do zastosowań ~ 100 filiżanek dziennie
- produkcja gorącej wody na godzinę ~ 30l
- max wydajność w filiżankach na 1 godzinę: espresso (50ml) 85 szt, americano (240ml) 75 szt, cappuccino (220ml) 65 szt
- możliwość przygotowania w tym samym czasie 2 filiżanek

### Dane techniczne

\* Pojemność (l)

- 6
- 8

\* Szerokość (mm)

- 405
- 410

\* Głębokość (mm)

- 500
- 540

\* Wysokość (mm)

- 580
- 660

\* Częstotliwość (Hz)

- 50
- 50/60

\* Waga (kg)

- 20.5
- 30

\* Moc elektryczna (kW)

- 2.9

\*Napięcie (V)

- 220-240
- 230

\* Zasilanie  
- **prąd**