

PRZYZIEMIE		POW. KONDYGNACJI NETTO		
NR POM	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA [m²]	POWIERZCHNIA UBUGOWA [m²]	POWIERZCHNIA RUCHU [m²]
0/01	MAGAZYN BRUDNY	30.8		
0/02	POM. GOSPODARCZE	3.49		
0/03	STREFA BRUDNA- PRANIE	68.36		
0/04	MAGAZYN CHEMII	8.1		
0/05	WC MĘSKIE	3.94		
0/06	KOMORA MYCIA WÓZKÓW	3.48		
0/07	ŚLUZA HIGIENICZNA - STRONA BRUDNA	6.02		
0/08	WC DAMSKIE + NPS	4.59		
0/09	ŚLUZA HIGIENICZNA - STRONA CZYSTA	5.11		
0/10	WC DAMSKIE + NPS	4.16		
0/11	STREFA CZYSTA (PRASOWANIE + MAGLOWANIE + SUSZENIE + MAGAZYN CZYSTY)	248.49		
0/12	POM. TECHNICZNE SUSZAREK		10.8	
0/13	POM. TECHNICZNE SUSZAREK		11.65	
0/14	KOMUNIKACJA			17.34
0/15	SZATNIA DAMSKA	20.56		
0/16	ŁAZIENKA DAMSKA 1	5.94		
0/17	ŁAZIENKA DAMSKA 2	6.94		
0/18	ŁAZIENKA DAMSKA 3 + NPS	3.86		
0/19	SZATNIA MĘSKA	7.33		
0/20	ŁAZIENKA MĘSKA + NPS	3.86		
0/21	POM. TECHNICZNE		9.68	
0/22	POM. TECHNICZNE		9	
0/23	POM. TECHNICZNE		25.29	
0/24	POM. TECHNICZNE		10.26	
		435.03	76.68	17.34
PARTER POWIERZCHNIA RAZEM				529.05

Wykaz zastosowanych opraw oświetleniowych:

AW1	oprawa awaryjna z inwerterem 1h 175m 3W
AW2	oprawa awaryjna z inwerterem 1h 175m 3W
AW3	oprawa awaryjna z inwerterem 1h 395m 3W
AW4	oprawa awaryjna z inwerterem 1h 396m 3W
AW5	oprawa awaryjna z inwerterem 1h 361m 3W
AWZ	oprawa awaryjna z inwerterem 1h 3W + grzałka
EW1	oprawa ewakuacyjna z inwerterem 1h n/ jednostronna
EW2	oprawa ewakuacyjna z inwerterem 1h zwieszakowa jednostronna
EW3	oprawa ewakuacyjna z inwerterem 1h zwieszakowa dwustronna
A	oprawa LED IP66 840 3611m 28W
B	oprawa LED IP66 840 5093m 39W
C	oprawa LED IP66 840 7659m 54W
D	oprawa LED IP66 840 2219m 16W
E	oprawa LED IP66 840 3666m 28W
F	oprawa LED IP54 840 2363m 24W
G	oprawa LED IP44 840 1050m 14W
Z	oprawa LED IP65 840 3300m 21W

UWAGI:
1. Szczegółowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa - stosownie do postanowień PN-EN 12464-1.
2. Oprawy zwiesić poniżej kanałów wentylacyjnych.
3. Szczegółową lokalizację urządzeń oraz gniazd wtykowych należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
4. Oświetlenie awaryjne wykonać zgodnie z normą PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172. Ostatecznego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa.
5. Ostateczny typ piktogramów uzależnić od planu ewakuacji budynku.
6. Do oświetlenia awaryjnego należy stosować oprawy wyposażone w moduł awaryjny 1h oraz posiadające świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.
7. W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i na zewnątrz pomieszczeń należy stosować osprzęt i oprawy o stopniu ochrony min. IP 44 - IP 65.
8. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (RE) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana Klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 ub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów.
9. Koryta kablowe oraz system ich mocowań należy dobrać z zapasem:
   - 20% dla spodziewanego obciążenia,
   - 15% dla spodziewanego wypełnienia.
9. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-IEC(HD) 60364.

MAZE BIURO PROJEKTOWE
MAGDALENA RETELSKA
ul. Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica
tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl
strona www: www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT POMIESZCZEŃ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Przebudowa budynku nr 30 w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	NR RYS: **EW 01**
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole	**PROJEKTANT:**		PODPIS:
INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu	**mgr inż. Remigiusz Przystaj** uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, nr uprawnień: 115/DOŚ/08		
ADRES INWESTORA: ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole	SKALA: 1:100	DATA: 06.04.2021 r.	STR: