



PROJ. NZXH-J 5x25 mm² Z ŻK-3a MAGAZYN 3
l=46m

NG
PE
R<10Ω

DO ZDALNEGO STEROWANIA
(BMS, SSWIN)
OPCJA

KASETY STEROWANIA
OŚWIETLENIEM
MAGAZYNU

nr obw.
MOC
OPISY POMIĘSZEŃ
PRZEWÓD

OA
OŚWIETLENIE AWARYJNE
NZXH-J 4 x 1,5 mm

O1
205 W OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
NZXH-J 3 x 1,5 mm

O2
369 W OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
NZXH-J 3 x 1,5 mm

O3
246 W OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
NZXH-J 3 x 1,5 mm

O4
246 W OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
NZXH-J 3 x 1,5 mm

O5
369 W OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
NZXH-J 3 x 1,5 mm

O6/A
205 W OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
NZXH-J 3 x 1,5 mm

O6/B
205 W OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
NZXH-J 3 x 1,5 mm

OZ
OŚWIETLENIE ZEWNIĘTRZNE
NZXH-J 3 x 1,5 mm

REZ
REZERWA

ZG1
1 szt. ZESTAW GIAZD
NZXH-J 5 x 4 mm

ZG2
1 szt. ZESTAW GIAZD
NZXH-J 5 x 4 mm

ZG3
1 szt. ZESTAW GIAZD
NZXH-J 5 x 4 mm

ZG4
1 szt. ZESTAW GIAZD
NZXH-J 5 x 4 mm

ZG5
1 szt. ZESTAW GIAZD
NZXH-J 5 x 4 mm

G1
4 szt. GIAZDO OGÓLNE
NZXH-J 3 x 2,5 mm

NB1
GIAZDO PRZEMYSŁOWE NAPĘD BRAMY
NZXH-J 3 x 4 mm

NB2
GIAZDO PRZEMYSŁOWE NAPĘD BRAMY
NZXH-J 3 x 4 mm

NB3
GIAZDO PRZEMYSŁOWE NAPĘD BRAMY
NZXH-J 3 x 4 mm

NB4
GIAZDO PRZEMYSŁOWE NAPĘD BRAMY
NZXH-J 3 x 4 mm

REZ
REZERWA

REZ
REZERWA

REZ
REZERWA

REZ
REZERWA

REZ
REZERWA

REZ
REZERWA

REZ
REZERWA

REZ
REZERWA

REZ
REZERWA

REZ
REZERWA

REZ
REZERWA

jt-energy

jt-energy mgr inż. Tomasz Kopce
20-121 Łódź
ul. Ślaskowska 32 kA-7
nr. TYS.
E-07

Temat:	Remont instalacji elektrycznej w budynku magazynowym nr 1 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Inwestor:	Agencja Rezerw Materiałowych 00-844 Warszawa
Temat rys.	SCHEMAT ROZDZIELNICY TM1.2
Projektował:	mgr inż. Tomasz Kopce upr. bud. nr LUB0132/PWOE/10 w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Opracował:	inż. Marcin Kędziński
Sprawił:	inż. Krzysztof Kędziński upr. bud. nr LUB0146/PWOE/10 w specjalności Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Data opr.:	04.2020 r
Faza:	PBW
Skala:	ND

WSZYSTKIE POLA ODPIŁYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM I ZASILANAMI POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI) ROZDZIELNIĘ WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT