

LEGENDA:

- Zacisk przyłączowy ENSTO Clampo typu KC 12.20 do rozłączników 50mm² C_u, 160A – prod. ENSTO
- Zacisk do WLZ 4 torowy z pokrywą ENSTO Clampo Pro typu KCB8.40, 50mm²/1x25mm² (2x16mm²), 171A – prod. ENSTO
- Zacisk do WLZ 4 torowy z pokrywą ENSTO Clampo Pro typu KCB5.40, 35mm²/1x16mm² (2x10mm²), 98A – prod. ENSTO
- Zacisk do WLZ 3 torowy z pokrywą ENSTO Clampo Pro typu KCB6.3, 50mm² / 1x35mm² (2x16mm²), 171A – prod. ENSTO
- Zacisk do WLZ 3 torowy z pokrywą ENSTO Clampo Pro typu KCB5.3, 35mm²/1x16mm² (2x10mm²), 98A – prod. ENSTO

Szyna PE ujęta w projekcie inst. el. wewn. od tablic piątrowych

UWAGI:

1. Odgałęzienia od linii zasilających wykonać kablami o nastąpujących przekrojach:
   - linia o przekroju 50mm2 – odgałęzienie o przekroju 35mm2
   - linia o przekroju 35mm2 – odgałęzienie o przekroju 16mm2
   - linia o przekroju 10mm2 – odgałęzienie o przekroju 10mm2
2. Magistrala PE wykonać szyną miedzianą Cu 60x10mm.
3. Od magistrali PE wykonać odejścia do szyn PE w tablicach piątrowych przewodem Lgy 35mm2.
4. Przekroje połączeń szyn PE w tablicach piątrowych podano w projekcie instalacji odbiorczych od tablic piątrowych.
5. Wielkości zabezpieczeń podane będą w projekcie rozdzielni nn stacji transformatorowej SO2.

Temat:	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY RUSTYKALNY A1, A2, ŁĄCZNIKA CE CENTRUM NAUKI DNA – STUDIA I DNEM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI Z PRZYLEGŁYMI BUDYNKAMI I ZAGOSPODAROWANIEM
Inwestor:	UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI AL. KOŚCIUSZKI 4, 90-419 ŁÓDŹ
Obiekt:	BUDYNKI A1 i A2
Projektant:	mgr inż. JERZY JAWOR — nr uprawnień: UWCN/... — podpis: ...
Projektant branżowy:	mgr inż. PAWEŁ SZCZEPTUCH — nr uprawnień: ... — podpis: ...
Sprawdzający:	mgr inż. KAMIL BARTCZAK — nr uprawnień: ... — podpis: ...
Kierownik projektowania:	mgr inż. WŁODZIMIERZ TABISZEWSKI — nr uprawnień: DOŚ/... — podpis: ...
Branża:	DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Rodzaj rysunku:	Schemat ideowy WLZ.ów z rozdzielnicy RS.2
Branża:	ELEKTRYKA
Nr:	BI/2013/POE/1/2019
Skala:	NIE DOTYCZY
Data:	08.2019