PARTER



W podszybiu należy wykonac instalacje połączeń wyrównawczych bednarką minimum FeZn 25x4, z którą łączyć wszystkie metalowe stałe części szybu wraz z prowadnicami. Bednarką tą poprzez złącze kontrolne wprowadzić do głównej szyny uziemiającej budynek. W podszybiu obok pierwszej lampy kanałowe LED zainstalować gniazdo wtykowe 16A/Z/230VAC w odległości 0,5m od posadzki.
Oświetlenie szybu powinno zawierać po jednej lampie umieszczonej nie dalej niż 0,5m od najniższego i najwyższego punktu szybu. Na najniższym przystanku w szybie należy zamocować łącznik schodowy oświetlenia szybu w odległości 30cm od krawędzi ościeżnicy drzwi szybowych i 100cm od poziomu posadzki. Wszystkie przewody zasilające instalacje dźwigu zakończyć 5m zapasem.
Doprowadzić do maszynowni wieloparowy przewód czynnej linii telefonicznej wyłącznej dla pracy dźwigu przeznaczonej dla łączności ze służbami ratunkowymi. Do instalacji sygnalizacji alarmu pożaru nalezy poprzez pętlowy moduł sterujący szafę sterową dźwigu.

I PIĘTRO



II PIĘTRO



ROOZBUDOWA ROZDZIELNICY RP - SCHEMAT

ROZDZIELNICA WINNA POSIADAĆ REZERWĘ NA APARATY ELEKTRYCZNE ORAZ REZERWĘ MOCY



ZASILANIE WYKONAĆ ZGODNIE Z DTR DŹWIGU WYBRANEGO PRODUCENTA

SCHEMAT OBIEKTU SKALA 1:2000



NR PROJEKTU:	168	ETAP PROJEKTU:	PT	STRONA:	23

ABK-PROJEKT
UL. LISOWSKIEGO 2/4
65-072 ZIELONA GÓRA
tel. +48 68 320 15 75

Inwestor:	I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze ul. Kościuszki 8, 59-400 Jawor, tel. 76 870 29 84		
Inwestycja:	Budowa zewnętrznej windy osobowej przy budynku I LO im. Księcia Bolka I w Jaworze		
Adres:	Działki nr 481 ob. 0007 JAWOR	Nr rys.:	1/E
Treść rysunku:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Skala: 1:100	Data: 12.2021
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	inż. Andrzej Wrotkowski	182/76/ZG w spec. elektr.	
Sprawdzający:	mgr inż. Marek Wrotkowski	LBS/0055/PBE/18 w spec. elektr.	
Asystent:			
Autor projektu / Kierownik biura projektowego:	mgr inż. Bogdan Mrozowski	7/90/ZG w spec. konstrukcyjnej	