

Zasilanie z sieci Tauron
YAKY4x35

PEN

PE

uziom otokowy budynku

RBK-80A WT

R301-25A

proj. w skrzynce S4

istn. odpływy do mieszkań

istn. odpływ dla obwodów ADM



Wh

230V

Wh

230V

YKY4x35



Rozdz. 230V Rwk
węzła kompaktowego
(w dostawie dostawcy węzła)

Zestawienie aparatów		
YDYżo 3x2,5 750V YDYżo 3x1,5 750V	Fr/100A	Rozłącznik izolacyjny 1bieg.-250V Uimp.-4kV
	YDYżo 3x4 750V	kabel miedziany w izolacji i powłoce PCV na nap.
	R301-20A	450/750V, CPR/Eca
	R301-16A	rozłącznik izolacyjny z bezp. 1bieg. - 20A, 16A -gG
	P...B16A;6A 30mA	wyłącznik różnocoowo-prąd. 30mA 2bieg. 230V, AC nadprąd. B- 16;6A
Typ1+2 (kl.B+C)		ochronnik przepięciowy 230-400V 1bieg. Up-1,2kV, TN,Uc-320V
	FR-,1P-In=32A	rozłącznik izolacyjny 1bieg. U _{bmax} 440V~, In-32A
Lsygn.	S...C1A S...B6A	wyłączn. nadprądowy 1bieg. U _{bmax} 440V~,ch-ka B, C
	230V,LED	lamka sygn, LED 230V czerwona.IP20,TH35

ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY "PROJ-PROSPER" Gliwice			
Opracował:	Michał Syta	upr. SKL/4040/POWE/11	Data:
Opracował:	Józef Brezmen		08.2021
Inwestor:	Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35B		Stadium: PBW
Obiekt:	Budynek mieszkalny przy ul. Toszeckiej 12 w Gliwicach		Skala: ----
Tytuł rys.:	WYMIENNIKOWNIA - ROZDZIELNICA RW-230V i TABLICA LICZNIKOWA TL/RW-230V Rozmieszczenie aparatury		Nr rys.: Ew-01