SCHEMAT LOKALIZACJI INWESTYCJI







UWAGI:

1. Dokumentacje należy rozpatrywać jako całość łącznie z pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz dokumentacją architektoniczną.
2. Przewody prowadzić:
   - na uchwytach i w rurkach instalacyjnych bezhalogenowych
   - przewody niepalne na wydzielonych konstrukcjach mocujących (korytka, drabinki, uchwyty) wykonać w systemie podtrzymania funkcji podczas pożaru E-90.
3. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.
4. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm w ścianach i stropach, niewymienionych w punkcie powyżej, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów.
5. W przypadku montażu osprzętu w ścianach GK o odporności ogniowej otwory pod puszki uszczelić do odporności danej ściany.
6. Zamawianie materiałów i wykonanie instalacji powinno być poprzedzone rzeczywistymi obmiarami na obiekcie.
7. Przed przystąpieniem do prac wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
8. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
9. Zgodnie z wytycznymi producenta windy przyjęto, że zjazd pożarowy będzie realizowany poprzez podanie sygnału bezpotencjałowego.
10. Nowe elementy SSP należy wpiąć do istniejących pętli dozorowych.
11. W ramach programowania SSP należy nadać poszczególnym elementom numerację zgodną z istniejącą dokumenatacją powykonawczą.
12. W drzwiach objętych kontrolą dostępu zastosować rygle rewersyjne w wykonaniu p.poż.
13. Przenieść istniejącą kamerę zewnętrzną K12, przedłużając przewód koncentryczny RG59 w nowe miejsce. Przewód prowadzić pod istniejącą elewacją i w warstwie elewacji projektowanej windy
14. Drzwi zewnętrzne do przedsionka 0.2 objąć kontrolą dostępu, wykorzystując istniejące elementy kontroli dostępu oraz układając nowe okablowanie.
15. Pozostawić istniejący moduł kontroli przejścia KD7 wpięty w system SSP
16. Wszystkie użyte w projekcie kable i przewody spełniają wymogi dyrektywy (CPR) – Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011. Projektant dopuszcza zmianę typu kabli i przewodów jeśli ich zastosowanie pozostaje w zgodzie z powyższą dyrektywą. Za ewentualną zmianę osoba jej dokonująca ponosi pełną odpowiedzialność. Niniejsza zgoda dotyczy jedynie typu kabla pod względem zgodności z dyrektywą CPR. Nie dotyczy budowy żył i typu i izolacji kabli i przewodów pod względem elektrycznym.
17. Wszystkie roboty odbiegające od zakresu ujetego w projekcie konsultować z kierownikiem budowy. Roboty prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników oraz bezpieczeństwa konstrukcji.
18. Rozwiązania materiałowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie, należy traktować jako przykładowe, wyznaczające typ oraz standard planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwiązania materiałowe i technologiczne mogą zostać zastąpione rozwiązaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i estetycznych oraz wyrażenia zgody przez inwestora i projektanta.
19. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem ososby uprawnionej.
20. Wszystkie roboty, należy wykonac zgodnie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów oraz sztuką budowlaną.

LEGENDA:

- Cz – czytnik zbliżeniowy – istniejący
- E – przycisk ewakuacyjny – istniejący
- R – elektrozaczep lub zwora elektromagnatyczna
- kontraktron
- kamera zewnętrzna K12 – istniejąca
- Optyczna czujka dymu – istniejąca
- Y – Ręczny ostrzegacz pożarowy – istniejący
- Y – Ręczny ostrzegacz pożarowy – projektowany
- Optyczna czujka dymu – projektowana

KKAD Sp. z o.o.
UL.SIEWNA 23B/26 31-231 KRAKÓW
e-mail:biuro@kkad.pl
NIP: 9452194591 KRS: 0000617535 REGON: 364417608

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ MAJĄTKOWYMI W CAŁOŚCI JAK I W CZĘŚCIACH JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631. UDOSTĘPNIANIE I KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: Krakowski Szpital Specjalistyczny im.Jana Pawła II, ul.Prądnicka 80,Kraków,dz.50/6,obr.44

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA BUDYNKU PAWILONU M-IX KRAKOWSKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. JANA PAWŁA II O ZEWNĘTRZNY DŹWIG OSOBOWY WRAZ Z BUDOWĄ DOJŚCIA I INSTAL. ELEKTRYCZNYMI ul.Prądnicka 80, Kraków, dz.50/18, obr.44, jed. ewid. Krowodrza

PLAN INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH – RZUT PARTERU (FRAGMENT)

PROJEKTOWAŁ:		NR PROJEKTU 285/2022
mgr inż. Roland Wijas SWK/0167/PBE/15	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
	STADIUM	PT
	DATA	12.2022
SPRAWDZIŁ:	SKALA	1:100
mgr inż. Szymon Tkaczyk MAP/0092/PWBE/15	NR RYS.	E – 09